APCS 程式設計系列 · U01 · 實作初級 · Python版

輸入輸出、變數與運算 練習題

程式的骨架 · 資料型別與溢位 · 整數除法與取餘數 · 小數輸出 · 運算順序

班級：＿＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿＿　得分：＿＿＿＿

Part A 程式識讀 11 題（選擇題）＋ Part B 程式實作 5 題。本卷依 APCS「Python 題本」出題。

Part A 程式識讀

先自己在紙上追蹤變數，再看選項。不要上機跑！

1. 下列程式片段執行後，輸出為何？

```python
a, b = 7, 2
print(a // b, a % b)
```

(A) 3.5 1　(B) 3 1　(C) 3 0　(D) 4 1

2. 下列程式片段執行後，x 的值為何？

```python
x = 10
x = x + 3 * 2 - 4 // 2
print(x)
```

(A) 24　(B) 12　(C) 14　(D) 16

3. 下列程式片段執行後，輸出為何？

```python
n = 4728
print(n % 10 + n // 10 % 10
      + n // 100 % 10 + n // 1000)
```

(A) 21　(B) 20　(C) 19　(D) 4728

4. 下列程式執行後，輸出為何？

```python
a = 5
b = a
a += 3
print(a, b)
```

(A) 8 8　(B) 5 5　(C) 8 5　(D) 5 8

5. 下列程式片段執行後，輸出為何？

```python
s = 7 + 8 + 8
print(f"{s / 3:.1f}")
```

(A) 7.0 (B) 7.6 (C) 7.7 (D) 8.0

6. 下列程式片段執行後，輸出為何？

```python
a, b = 3, 8
a = a + b
b = a - b
a = a - b
print(a, b)
```

(A) 3 8 (B) 8 3 (C) 11 3 (D) 8 11

7. 下列程式執行後，輸出為何？

```python
print(7 / 2, 7 // 2)
```

(A) 3 3 (B) 3.5 3 (C) 3.5 3.5 (D) 3 3.5

8. 下列程式執行後，輸出為何？

```python
print(-17 // 5, -17 % 5)
```

(A) -3 -2 (B) -3 2 (C) -4 3 (D) -4 -3

9. t 代表秒數，下列程式片段執行後，輸出為何？

```python
t = 3725
print(t // 3600, t % 3600 // 60, t % 60, sep=":")
```

(A) 1:2:5 (B) 1:62:5 (C) 1:2:25 (D) 3:7:25

10. 下列程式片段執行後，x 的值為何？

```python
x = 17 % 5 * 3 + 2
print(x)
```

(A) 4 (B) 17 (C) 11 (D) 8

11. 下列程式片段執行後，輸出為何？

```python
a, b = 2, 3
a = a * b
b = a + b
a = b - a
print(a, b)
```

(A) 6 9 (B) 9 3 (C) 3 6 (D) 3 9

Part B 程式實作

上機寫程式，用範例測資測過，再自己想幾組邊界測資（最小值、最大值、剛好整除...）。

【初級】實作 1 找零錢

自動販賣機只有 50 元、10 元、5 元、1 元四種硬幣。要找給客人 N 元，請用「硬幣個數最少」的方式，輸出每種硬幣各幾枚。

輸入說明 一個整數 N（$1 \le N \le 10^9$）。
輸出說明 一行四個整數，依序為 50、10、5、1 元的枚數，以空白隔開。

範例 1

輸入	輸出
87	1 3 1 2

範例 2

輸入	輸出
100	2 0 0 0

【初級】實作 2 計時器顯示

計時器記錄了 S 秒，要用「時:分:秒」的格式顯示。分和秒一律兩位數（不足補 0），小時不限位數。

輸入說明 一個整數 S（$0 \le S \le 10^9$）。
輸出說明 一行，格式為 H:MM:SS。

範例 1

輸入	輸出
3725	1:02:05

範例 2

輸入	輸出
59	0:00:59

【初級】實作 3 三場比賽的總分與平均

某遊戲的三場比賽各得到 a、b、c 分（分數可能非常大）。請輸出總分，以及平均分數（四捨五入到小數第 2 位）。

輸入說明 一行三個整數 a b c（$0 \le a, b, c \le 10^9$）。
輸出說明 第一行輸出總分；第二行輸出平均，印到小數點後 2 位。

範例 1

輸入	輸出
80 75 92	247 82.33

範例 2

輸入	輸出
1000000000 1000000000 1000000000	3000000000 1000000000.00

【初級】實作 4 三位數翻轉

給一個三位數 n，請輸出它的「各位數字和」，以及把它前後翻轉後的數（翻轉後開頭的 0 要去掉，例如 120 翻轉是 21）。

輸入說明 一個整數 n（$100 \leqq n \leqq 999$）。
輸出說明 一行兩個整數：各位數字和、翻轉後的數。

範例 1

輸入	輸出
123	6 321

範例 2

輸入	輸出
120	3 21

【初級】實作 5 分組上課

有 N 位同學，每組最多 K 人，要分成「最少組數」。請輸出需要幾組，以及最後一組有幾人（其他組都是 K 人）。

輸入說明 一行兩個整數 N K（$1 \leqq K \leqq N \leqq 10^9$）。
輸出說明 一行兩個整數：組數、最後一組人數。

範例 1

輸入	輸出
23 5	5 3

範例 2

輸入	輸出
20 5	4 5

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/apcs（不用註冊，直接下載）