

CMP-04 Component naar tray

Verwijder het juiste onderdeel en behoud identiteit en bestemming

Draft v7
2026-09-10
1 van 1

Rol
Senior refurbisher

Nodig
Open asset + fysiek onderdeel

Vooraf

SC SC-01 Asset vinden en openen

1

Kies het juiste onderdeel

Vergelijk naam, componenttag en serienummer met het fysieke onderdeel.
Tik op **Naar tray** bij precies die regel.

STOP als naam, tag of serienummer niet overeenkomt.

1A

Extra Tracked

RAM 4GB DDR4

Extra component | INBIT-C-HH9376 | Memory

TAG	SERIENUMMER
INBIT-C-HH9376	CMP02-RAM-0001
CATEGORIE	FABRIKANT
Memory	Geen

Vergelijk naam, tag en serienummer.

1B

Good

Naar tray

Bedieningsdetail: Naar tray op de gecontroleerde regel.

2

Controleer het venster

Controleer de componentnaam en het serienummer.
Laat het serienummer vergrendeld als het klopt.

STOP als de identiteit niet klopt.

2A

je tray.

Component: RAM 4GB DDR4

Serienummer

CMP02-RAM-0001 Serienummer wijzigen

Serienummer is standaard vergrendeld. Gebruik de knop om het serienummer vast te leggen of te corrigeren.

Controleer component en serienummer voor je iets verwijdert.

3

Verwijder en bevestig

Verwijder het fysieke onderdeel en leg het in je eigen tray.
Tik eenmaal op **Naar tray bevestigen**.

3A

Notities

Annuleren Naar tray bevestigen

Bevestig pas nadat het fysieke onderdeel in de tray ligt.

4

Controleer de eindstaat

Open het component en controleer **Status: In Tray**.
Bij **Asset** moet **N.v.t.** staan.

STOP als het component nog aan een asset gekoppeld staat.

4A

Details

Componenttag
INBIT-C-HH9376

Naam
RAM 4GB DDR4

Status
In tray

Manueel

Conditie
Good

Serienummer
CMP02-RAM-0001

Categorie
Memory

Serienummer wijzigen

Status is In Tray.

4B

Categorie
Memory

Fabrikant

Huidige

Asset
N.v.t.

Locatie

Er is geen asset gekoppeld.

Hulp bij naar tray



Serienummer ontbreekt

Verzin geen nummer; vraag supervisor.



Verkeerd component

Annuleer en kies de juiste regel.



Geen rechten

Vraag een bevoegde supervisor.

Klaar als

Het onderdeel ligt in je tray, heeft Status In Tray en is niet meer aan een asset gekoppeld.

Relevante gidsen

SC

SC-01 Asset vinden en openen

CMP

CMP-01 Bestaand component plaatsen

CMP

CMP-02 Nieuw component registreren en plaatsen

HELP

HELP-01 Problemen en hulp

QR
volgt

Digitale gids