

Contrato técnico da sincronização

Direção e escopo

WhatsUp Gold -> coletor de leitura -> normalização -> comparação -> PATCH de interface NetBox. NetBox é consultado para calcular diferenças e confirmar escrita; nunca é origem de alterações destinadas ao WhatsUp Gold.

O escopo atual permanece descrição e VLANs de interfaces existentes. Não cria devices, interfaces ou VLANs; não exclui objetos; não altera habilitação, status, endereços, MAC ou tipo.

Fonte e normalização

wug/client.py entrega Device e Interface definidos em models.py. Campos são mapeados pelo perfil da API instalada. Não existe fallback silencioso entre comentário de monitor, ifDescr e descrição administrativa. O nome de exibição WUG só é usado como chave se o perfil e os mapeamentos foram revisados.

MISSING, null e valor inválido preservam descrição. String vazia preserva por padrão; limpeza requer flag explícita. Valores válidos perdem apenas espaços nas extremidades; caixa e espaços internos são preservados.

VLAN desativada ou inconclusiva não gera payload de VLAN. Quando habilitada, modo é mapeado explicitamente para access ou tagged. VID deve estar entre 1 e 4094. Access requer VLAN untagged e nenhuma tagged. Tagged permite untagged null explicitamente confirmado. VLAN ausente no retorno não equivale a null. Uma VLAN não pode aparecer em ambas as listas. Não há inferência de hybrid/tagged-all.

Identidade

O dispositivo é buscado pelo nome exato no NetBox. A interface é buscada pelo nome exato e device_id. Maps opcionais relacionam ID WUG de dispositivo ao nome NetBox e chave device_id:interface_id ao nome NetBox. IDs de produtos diferentes não são equivalentes. Duplicidades após mapeamento bloqueiam aplicação. Não há fallback por IP, posição ou abreviação.

Planejamento

Todas as páginas de dispositivos são materializadas antes da comparação. Cada coleção de interfaces é completada antes de gerar propostas daquele dispositivo. Paginação inválida, IDs duplicados, inventário vazio ou nenhum par são reportados como erro. Device ausente é descartado sem criação; se nenhum par existe, o resultado geral é inconclusivo.

Descrição e VLAN são comparadas independentemente. Falha de identidade/coleta bloqueia aplicação do lote; problema restrito a um campo preserva aquele campo. A contagem de inconclusivos é por interface com pendência, não por campo.

Aplicação

Campos autorizados: description, mode, untagged_vlan e tagged_vlans. Recurso permitido: PATCH individual em dcim/interfaces/{id}/. Primeiro persiste plano JSON; depois pede confirmação (ou usa --non-interactive explícito). O plano é recalculado em cada execução e não importado de arquivo.

Antes do PATCH, relê a interface e compara snapshot completo dos campos gerenciados. Mudança concorrente bloqueia e interrompe o lote. Isso reduz conflitos, mas GET/PATCH não forma transação atômica. Depois do envio, relê o destino e confirma os valores. Timeout é conciliado por GET sem reenviar o PATCH.

Na primeira falha de aplicação o lote para. Alterações anteriores podem ter sido confirmadas; não há atomicidade global nem rollback automático.

Evidência e recuperação

Cada relatório guarda escopo, início/fim de atualização, hash do perfil, paginação, antes/proposto e status. Intenção sending é salva antes da rede. Se o processo for interrompido, confira manualmente cada item não confirmado. Relatório não é backup do banco.

Para reversão, valide o estado atual e use os valores anteriores como evidência para uma mudança controlada no NetBox. Não reaplique cegamente o snapshot: pode existir uma edição legítima posterior. Não há comando automático de rollback nesta versão.