

MF1180_3: Documentación técnica para el montaje de las instalaciones eléctricas

Test tema 1.4: Documentación técnica para el montaje de las instalaciones eléctricas.

1. ¿Qué es necesario para determinar el presupuesto de un proyecto?
 - a) *Identificar y definir las distintas unidades de obra que intervengan.*
 - b) *Conocer el precio unitario de cada una de ellas.*
 - c) *Las dos respuestas anteriores son ciertas*

2. ¿En Qué se diferencian los costes directos de los costes indirectos?
 - a) *Los Costes Directos se calculan directamente a partir de los precios unitarios y los Costes Indirectos se suelen calcular como un porcentaje sobre costes directos.*
 - b) *Los Costes directos se corresponden a gastos en edificios temporales, personal adscrito temporalmente, imprevistos y otros mientras que los indirectos son los obtenidos directamente de las unidades de obra*
 - c) *Ninguna de los anteriores*

3. ¿Cuál de las siguientes se considera una partida del presupuesto?
 - a) *La MTD*
 - b) *El Pliego de condiciones*
 - c) *Las unidades de obra*

4. ¿En qué documento se detallan las responsabilidades del contratista y las posibles penalizaciones o sanciones en caso de incumplimiento?
 - a) *En el Pliego de cláusulas administrativas particulares*
 - b) *En el índice*
 - c) *En el Pliego de especificaciones técnicas de materiales y equipos*

5. ¿Qué diferencia hay entre partida y unidad de obra?
 - a) *Ninguna, definen el mismo concepto*
 - b) *Una unidad de obra engloba a varias partidas*
 - c) *Una partida puede ser un capítulo de un presupuesto y una unidad de obra no.*

6. Completa la frase con la palabra que falta: Se denomina_____ a un documento contractual, de carácter exhaustivo y obligatorio en el cual se establecen las condiciones o cláusulas que se aceptan en un contrato de obras o servicios

- a) Presupuesto
- b) Pliego de condiciones
- c) Medición de obra

7. En este presupuesto falta aplicar el IVA. Sitúa el IVA en su lugar correspondiente, halla su valor y corrige el precio total de esta partida presupuestaria.

Precio Total del proyecto	39.630,95 €
Gastos generales y gastos de empresa un 16 %	6.340,95 €
Beneficio industrial un 6 %	2.377,86 €
Precio TOTAL	48.349,76 €

8. Contesta las siguientes preguntas sobre el presupuesto de la imagen:

IEH010		m	Cable con aislamiento.			
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V).						
Código	Unidad	Descripción	Rendimiento	Precio unitario	Importe	
1		Materiales				
mt35cun040af	m	Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Según UNE 21031-3.	1,000	2,50	2,50	
Subtotal materiales:						2,50
2		Mano de obra				
mo003	h	Oficial 1ª electricista.	0,015	17,82	0,27	
mo102	h	Ayudante electricista.	0,015	16,10	0,24	
Subtotal mano de obra:						0,51
3		Costes directos complementarios				
	%	Costes directos complementarios	2,000	3,01	0,06	
Costes directos (1+2+3):						3,07
	%	Costes indirectos	4,000	3,07	0,12	
Total Precio						3,19

- a) Marca sobre el presupuesto los costes indirectos que aparezcan.
- b) ¿En qué unidades se mide la mano de obra?
- c) ¿En qué unidades se mide el cable de cobre presupuestado?
- d) ¿En qué unidades se miden los costes indirectos?