

ACME-RT

```
en
conf t
int serial 0/0/0
ip nat outside
int range gi 0/0-2
ip nat inside
```

!Resposta para o 1º Problema NAT Dinâmico

```
!ACL
ip access-list standard LAN
permit 192.168.0.0 0.0.0.255
```

```
!Criar NAT Pool
ip nat pool Intervalo-IPs-WAN 200.0.0.101 200.0.0.110
```

```
!Criação NAT Dinamico
ip nat inside source list LAN pool Intervalo-IPs-WAN
```

```
!Ver Traduções
show ip nat translations
```

Resposta para o 2º Problema PAT

```
!Criar Pool com Unico Endereço
ip nat pool IP-WAN-PAT 200.0.0.103
```

```
!ACL
ip access-list standard PAT
permit 192.168.1.0 0.0.0.255
```

```
!PAT aplicado ao IP que esta na Interface
ip nat inside source list PAT interface Serial 0/0/0 overload
```

```
!Resposta para o 3º Problema NAT Static
ip nat inside source static 192.168.2.100 200.0.0.100
```

```
!Redirecionamento de portas
ip nat inside source static 192.168.2.100 80 200.0.0.3 8080
```

```
Limpar tabela de NAT
#clear ip nat translation *
Vejamos que o STATIC sempre esta lá fixo
```