CATATAN

- Net berlabel sama = terhubung (mis. +3V3, VBAT+).
- Semua simbol ground = common ground (0 V).
- NRF24 & MPU6050 disuplai +3V3 dari ESP32.
- ESC & motor disuplai baterai LiPo (VBAT, Deans/T).
- ESP32 disuplai +5V dari buck converter.

⚠ GPIO9/10 (CE/CSN) = pin flash internal WROOM.
Bila sering reboot, pindah ke GPIO bebas (mis. 4 & 5).

LEGENDA

- SPI → NRF24
- I2C → MPU6050
- PWM → ESC
- +3V3 / +5V
- VBAT (baterai)
- Ground (GND)

Baterai LiPo

3S / 11.1V
(Deans / T-plug)
+ VBAT+
– VBAT–

Buck Converter

VBAT+ → IN+
VBAT– → IN–
→ 5V output
5V → +5V
G

ESP32-WROOM-32

5V / VIN
3V3 → +3V3
IO23 · MOSI
IO19 · MISO
IO18 · SCK
IO10 · CSN
IO9 · CE
IO21 · SDA
IO22 · SCL
IO25 · ESC-L
IO26 · ESC-R
GND

U1 (Microcontroller)

NRF24L01+

MK1
+3V3 → VCC
CE
CSN
SCK
MOSI
MISO
NC
IRQ
GND

+3V3 → C1 10µF

MPU6050

U2 · IMU
+3V3 → VCC
GND
SCL
SDA

ESC 30A · KIRI (GPIO25)

SIG
GND
VBAT+
VBAT–

Motor BLDC → M1

ESC 30A · KANAN (GPIO26)

SIG
GND
VBAT+
VBAT–

M2

TITLE: **Robot Akuatik Feeder — Wiring**	REV: 2.0
Drawn By: Samuel Alfonsus	Sheet: 1/1
PENGEMBANGAN ROBOT AKUATIK	2026-06-14