F06 融合测试结果与方法问题

精简版 · 截止 2026 年 11 月 5 日 · 详细逐例结果见数据包

F06 已在昆仑芯 P800 与 NVIDIA RTX 4090 两个平台验证。历史口径为 13 个融合模板变体，覆盖 FP32、FP16、BF16；近期公平复测按 12 类组合、3 种精度、6 档尺寸展开。下文倍率均为“基线耗时 ÷ 候选耗时”，大于 1 表示候选更快。

结论摘要

- P800 自动路径 216 例当轮验收全部通过，但仅 47 例采用融合/切分，169 例复用原生执行路径。整体相对 eager 的 GPU/端到端倍率为 1.131×/1.129×，不能全部算作融合收益。
- RTX 4090 的 F06 通过 213/216；相对 eager 的 GPU/端到端倍率为 2.269×/1.067×，相对有效 Inductor 配对为 0.956×/1.962×。GPU 已接近 Inductor，端到端优势主要来自调用路径。
- 最新 P800 Mul+Sum 专项完成 36 例：28 例可计时，仅 4 例通过完整扩展验收。并行单乘比串行单乘快 2.6–5.6×，但通过完整验收的 4 例仍慢于旧双乘；大矩阵不可部署。
- 主要瓶颈已不是单纯的 Python 调用包装，而是 P800 的资源选择、过细分块、归约代码生成、特殊值标量修复和同步。

测试范围与口径

批次	规模	用途与限制
历史模板适配	2 平台 × 117 配置	13 模板 × 3 精度 × 3 小尺寸；旧计时口径
P800 自动路径	216 例	12 类 × 3 精度 × 6 尺寸；含 169 例原生路径
RTX 4090 公平复测	216 例 × 2 轮	F06 213 通过；Inductor 155 通过
P800 特殊值实验	216 例	实验模式；逐候选状态另存
P800 Mul+Sum 单乘专项	36 例	固定卡 7 串行；4 例完整验收通过

近期 216 例由 12 类组合构成，其中 LayerNorm 拆成无仿射、仅 weight、仅 bias、仿射四个变体。历史 13 模板还包含 Add+GELU exact、Add+GELU tanh、Add+SiLU，这三类尚未纳入新口径全量复测，因此不能宣称 15 个组合都已完成公平复测。

精度阈值逐例沿用原记录：FP32 3e-4/3e-4，FP16 3e-3/3e-3，BF16 3e-2/3e-3；大矩阵 BF16 MatMul 为 3e-3/3e-3。没有统一放宽阈值。普通有限值、NaN/Inf 语义、极值/次正规数压力测试分列判定。

核心结果

平台总体结果如下；“I 有效”表示与 Inductor 双方都有有效配对的样本数。

平台与对照	GPU 倍率	端到端倍率	有效样本
P800 自动路径 / eager	1.131×	1.129×	216
P800 自动路径 / Inductor	3.489×	2.788×	154
RTX 4090 F06 / eager	2.269×	1.067×	213
RTX 4090 F06 / Inductor	0.956×	1.962×	155

P800 相对 Inductor 的 3.489× 包含 169 例复用更快 eager 的收益，不是纯融合加速。RTX 的 GPU 0.956× 表示 F06 平均略慢于 Inductor，端到端 1.962× 主要来自更薄的调用路径。

分组合倍率（相对 eager）

组合	P800 小	P800 大	RTX 小	RTX 大
T01 MatMul + Bias	1.69 / 1.45	1.18 / 1.23	2.67 / 1.15	1.24 / 0.92
T02 MatMul + Bias + ReLU	1.65 / 1.48	1.23 / 1.23	3.22 / 1.48	1.42 / 1.03
T03 MatMul + Bias + GELU exact	1.66 / 1.81	1.52 / 1.48	2.95 / 1.48	1.38 / 1.02
T04 MatMul + Bias + GELU tanh	1.00 / 1.00	1.11 / 1.09	2.39 / 1.48	1.31 / 1.02
T05 MatMul + Bias + SiLU	1.01 / 1.14	1.08 / 1.15	3.24 / 1.48	1.43 / 1.05
T06 Add + Softmax	1.00 / 1.06	1.00 / 1.01	2.59 / 0.92	2.13 / 0.98
T07 Add + LayerNorm 无仿射	1.00 / 1.02	1.00 / 1.00	2.69 / 1.12	2.07 / 1.11
T08 Add + LayerNorm 仅 weight	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	2.79 / 0.96	2.18 / 0.99
T09 Add + LayerNorm 仅 bias	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	2.81 / 0.97	2.18 / 1.00
T10 Add + LayerNorm 仿射	1.00 / 1.02	1.00 / 1.01	2.75 / 0.89	2.05 / 0.92
T11 Mul + Sum	1.24 / 1.15	1.00 / 1.00	2.97 / 0.95	2.37 / 1.02
T12 Mul + Sum keepdim	1.24 / 1.16	1.00 / 1.00	2.96 / 0.93	2.36 / 1.01

每格为 GPU / 端到端倍率；P800 为自动路径实际结果，RTX 为 F06 通过样本。不同平台的绝对值不可直接比较，只比较各自相对 eager 的倍率。

P800 归约类多数倍率接近 1，表示最终选择了原生路径。RTX 的 T01 大矩阵 F06 通过 6/9，其余组合均为 9/9；未通过项不参与倍率。

完整逐例数据（216 例 × 两平台、216 条特殊值路线、36 例 Mul+Sum 六路径）见附件。

当前方法

1. 复用 Inductor，而不是另写一套算子库

静态 FX 图匹配与语义守卫 → 枚举资源与合法切分边界 → 调用 Inductor 做分解、调度、代码生成和自动调优 → 验证真实生成内核和数值 → 固定计划执行。项目增加的是模板资格、资源计划、语义修复、推理入口和验收逻辑；Inductor 仍负责原生代码生成与搜索。

2. 按融合组合和尺寸选资源

MatMul 优先考察 SDNN；逐元素后处理和归约同时考察 cluster。小矩阵候选要求实际只生成一个内核；大矩阵允许 SDNN 完整路径，或在 MatMul / Bias 后切分给 cluster，允许多内核。是否切分必须按整条调用实测，计入中间张量读写和同步。

3. 先过正确性，再谈性能

候选依次通过普通有限值、输入更新、重复调用、NaN/Inf 分类与传播、极值/次正规数压力检查；随后核对实际执行的二进制和资源绑定。未通过项保留原因，不进入加速比。

4. 端到端门槛与回退

候选必须在两轮普通调用中均比稳定基线降低至少 3% 端到端耗时，最后再按 GPU 时间择优；没有合格候选时复用 eager 或原生 Inductor。回退是选择结果，不是融合成功，也不能静默算作收益。

公平计时

项目	做法
GPU 时间	CUDA Graph 重放 + 设备事件；同一用例各路径使用相同调用次数
端到端	预置设备输入上的普通同步调用，包含提交、输出分配、执行和完成等待
排除项	编译、调优、预热、Graph 捕获、输入构造与 H2D/D2H
基线	eager 与 max-autotune-no-cudagraphs；同批次、同输入、同卡比较
汇总	逐例倍率几何平均；标注有效配对数，接近 1 视为持平

GPU 时间包含内核内部搬运、同步和切分中间读写，不能当作“纯算术时间”。端到端也不是 Graph 重放的主机耗时；两者不能相减后直接解释为 CPU 开销。

P800：驱动 5.0.21.47，PyTorch 2.9.0+cu128，FlagTree/Triton 3.6.0，XPUDriver arch=3。RTX 4090：PyTorch 2.11.0+cu130，Triton 3.6.0，驱动 615.71.10。

主要问题与归因

P800 自动路径：169 例复用原生执行

主要原因	例数	说明
GPU 较慢，但端到端已合格	33	设备侧仍差，继续优化才有机会被选中
GPU 较慢，端到端也未达标	97	不能只归因于主机调用开销
全部资源候选精度失败	31	以 BF16 为主
全部资源候选编译失败	5	BF16 向量元素类型不匹配
小矩阵未满足单内核	3	实际生成了两个内核

没有发现“GPU 已更快、仅因端到端门槛而回退”的用例。169 例中 166 例最终执行 eager，3 例执行原生 Inductor。

归约与特殊值修复是当前最大设备侧瓶颈

Softmax 和四种 LayerNorm 的 90 例 P800 自动路径全部复用原生执行。多数正确候选已是单内核，但设备耗时仍明显落后；66 例可与原生 Inductor 配对的样本中，60 例 GPU 时间差在 5% 内。这说明瓶颈更可能在共同的 Inductor/P800 归约代码生成与调优，而不是 F06 的 Python 分发层。

NaN/Inf 修复需要保留，但原实现会进入逐元素标量循环和同步。GELU-tanh、SiLU 的整段 SDNN 路径因此付出很高代价；并行化后相对串行单乘快 2.6–5.6×，但大矩阵仍慢于基线。Mul+Sum 单乘专项 36 例中只有 4 例通过完整验收。

大矩阵 Mul+Sum 的 1% 倍率是调度问题

FP32 2048×2048 的 SDNN 对照被强制为 256 列分块、XBLOCK=1，并关闭自动调优：8 个 SDNN 部分归约加 1 个 cluster 汇总，共 9 次启动；整张矩阵对应 16384 个行分块。GPU 为 3357 µs，eager 为 34.9 µs，Inductor 为 159.1 µs。该结果说明这条强制切分路径不可用，不能代表 Inductor 融合的一般能力。

BF16 与覆盖缺口

- P800 大矩阵 BF16 的 36 例全部复用原生路径：25 例精度失败、5 例编译失败、6 例 GPU 较慢。关闭类型提升不等于形成原生 BF16 算术，实际 IR 仍需逐层确认。
- RTX 4090 仍有 3 例未改动的 BF16 MatMul+Bias 大矩阵失败，未计入加速比。
- 历史 Add+GELU exact/tanh、Add+SiLU 尚未按新口径测大小矩阵；报告不把这 3 类算作已完成。

结论与下一步

结论

- 小矩阵已有可用收益，尤其是 MatMul+激活；P800 的融合收益与调用路径收益必须分开表述。
- 大矩阵不应强制单一资源或过细分块。应比较“完整 cluster 融合”和“完整乘法 kernel + 整行归约 kernel”等方案，保留 Inductor 的块尺寸与坐标下降调优。
- 归约和特殊值语义仍是设备侧主瓶颈；在修正前，大矩阵 Mul+Sum 与复杂激活不应进入默认路径。
- 当前默认策略未改；BF16→FP32 计算路径、精度阈值和 NaN/Inf 验收均保持不变。

优先工作

优先级	工作项	完成标准
P0	移除 256 列/XBLOCK=1 的强制 SDNN 分块，比较大矩阵整图融合与双内核方案	同一输入、同卡、完整调用实测；不再以 1% 级强制路径作结论
P0	修整归约代码生成与特殊值向量化，减少标量循环和跨核同步	Softmax/LayerNorm 与 Mul+Sum 通过原精度和特殊值检查，并接近或超过基线
P1	补齐历史 Add+GELU exact/tanh、Add+SiLU 的大小矩阵公平复测	2 平台 × 3 精度 × 6 尺寸，统一 Graph/E2E 口径
P1	修复 P800 BF16 大矩阵精度/编译失败与 RTX 3 例失败	逐例保留失败阶段，不放宽阈值

后续 P800 实验仍只占用一张正常卡；测试结果写回本地并校验后，再清理远端测试目录。

证据与复现

本精简版保留核心结论、方法和问题；完整逐例时间、候选状态、失败原因、实际内核与二进制绑定在数据包中。详细版报告共 30 页，含两平台 216 例逐页附录。

文件	内容
F06 测试结果与方法问题报告_20261105.pdf / .docx	完整版：方法、问题、两平台逐例附录
P800_216_cases.csv	P800 216 例自动路径与两基线
RTX4090_216_cases.csv	RTX 216 例两轮结果
P800_special_216_cases_all_routes.csv	216 例特殊值实验的 982 条路线
P800_MulSum_36_cases_all_routes.csv	36 例 × 6 路径，含不合格与未计时项
source_manifest.json + sources/	58 个来源文件及 SHA256

所有倍率只使用同批次共同有效样本；未通过精度、编译、执行或单内核约束的项不参与加速比。报告中的“通过”只代表对应检查集合，不代表所有后续扩展压力测试均通过。