yr32lp　キーマップ(ZMK版)

zmk用/config/boards/shields/yr32lp/yr32lp.keymap　/　firmware: yr32lp_rp2040_zero.uf2
RP2040-Zero ・ PIM447 トラックボール(押し込み=左クリック) ・ WS2812 ×30

0 Base 通常

Q	L	U	,	.		F	W	R	Y	P
E	I Alt	A Ctrl	O Shift	− Win		K Win	T Shift	N Ctrl	S Alt	H
/	Z	X	C Fn	V Sym	Alt+`	→Num	G Sym	D Fn	M	J	B

1 Sym V か G を長押し

1	2	3	4	5		6	7	8	9	0
Ctrl	Num /	Num *	.	=		←	↓	↑	→	Ctrl
Shift	Num −	\	'	`	▽	▽	Del	▽	[	]	Shift

2 Fn C か D を長押し(この間トラックボール = スクロール)

F1	F2	F3	F4	F5		F6	F7	F8	F9	F10
Ctrl	中クリック	右クリック	左クリック	F11		▽	▽	▽	▽	Ctrl
Shift	戻る	進む	▽	F12	書込モード	▽	LED ON/OFF	LED 効果	明るさ +	明るさ −	Shift

3 Num 親指②で切替(→Base で戻る)

▽	▽	▽	▽	▽		Num −	7	8	9	Num /
Ctrl	中クリック	右クリック	左クリック	Enter		Num +	4	5	6	Num *
Shift	戻る	進む	▽	; Shift	▽	→Base	0	1	2	3	.

4 Mouse ※切替キー無し(QMK版と同じ)

▽	▽	▽	▽	▽		▽	▽	▽	▽	▽
▽	中クリック	右クリック	左クリック	▽		▽	▽	▽	▽	▽
▽	戻る	進む	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽

コンボ 隣り合う2キーを同時押し(12個)

Q	L	U	,	.		F	W	R	Y	P
Caps	S+Spc						Ins		Esc	
E	I	A	O	−		K	T	N	S	H
	Space	Tab				Home	BS	Enter		
/	Z	X	C	V	Alt+`	→Num	G	D	M	J	B
							End	PgUp	PgDn	

A Ctrl タップで文字 / 長押しで修飾キー(青字)　　V Sym タップで文字 / 長押しでレイヤー(色=移動先)　　▽ 下のレイヤーのキーがそのまま出る　　ZMK版で追加したキー

トラックボール	転がす = カーソル移動(C か D 長押し中はスクロール) / 押し込む = 左クリック(右・中クリック・戻る・進むは Fn / Num の左手側)
親指①　Alt+`	Windows の日本語入力で 半角/全角 の切り替え
親指②　→Num	Num レイヤーへ切り替え。戻るときは Num レイヤーの同じ位置の →Base
コンボの略称	S+Spc = Shift+Space / BS = BackSpace / PgUp・PgDn = PageUp・PageDown / Ins = Insert / Caps = CapsLock
書き込み	D を長押ししながら 親指①(書込モード)、または BOOT ボタンを押しながら USB 接続 → RPI-RP2 ドライブに uf2 をコピー
書込モードから戻る	uf2 をコピーすると自動で再起動して Base に戻る。書き込まずに戻すときは USB ケーブルを抜き差しする
トラックボール速度	scale 12(QMK版の6倍)・横方向はさらに1.5倍。yr32lp.overlay の scale / yr32lp.keymap の zip_x_scaler で変更可