

## ■ 專案: 台中航空站

## ■ 面臨問題

1. 燈具會不定時的關閉，需手動鑰匙或斷路器開關在開啟燈具
2. 台中航空站無網關

## ■ 解決辦法

1. 鑰匙開關重複 5 次，將燈具重新解綁定

※ 控制器設備，上電 3 秒內斷電，等待 3 秒，再次上電，連續 4 次，

第 5 次上電時，燈具會閃爍，代表解綁成功

2. 在 APP 上設定，將網關下的設備恢復成「初始狀態」，網關也需「恢復出廠設置」

3. 觸控面板設備綁定

- (1) 確認觸控面板上電，按著 Save 鍵，直到 Power 鍵的 LED 指示燈會一直閃

爍，表示為初始狀態

- (2) 設置 → 添加設備 → 開始搜索

搜尋到新設備後，面板 Power 鍵的 LED 指示燈將保持恆亮，表示觸控面

板已加入到網關

- (3) 設置 → 綁定設備，選擇單色單通道觸控面板，勾選觸控面板與燈光設備或(群組)，點擊保存。