


PD12 FanHub v2.0.0

内容物



記号	品名	個数
-	PD12 FanHub基板	1
U1	CH221K	1
F1	リセットブルヒューズ MF-NSMF050-2	1
C1	1uF	1
R1	1kR	1
R2,3	5.1kR	2
R4	47kR	1
J1,2	3PINファン用コネクタ	2
J3	Type-Cコネクタ	1

※47kRのみリールテープに黒でマーキングしてあります。

注意事項

- ・基板を金属の上などに置いて使用すると短絡の危険があります。適宜絶縁して使用してください。
- ・ホスト側がPD12V(PD3.0/2.0)に対応している必要があります。
- ・ファンは2個まで取り付けられますが合計0.5A以下で使用してください。
- ・ファン速度は固定のため静音モデルのファンを使用することをお勧めします。

組み立て方

1. J3,U1を先に実装するとハンダ付けがやりやすいと思います。
2. U1は取付向きに注意してください。ドット部が1ピンになるように、もしくは基板のU1ラベルとICの刻印の向きが揃うようにしてください。
3. J1,2のファン用コネクタはSIGピンだけ先にハンダ付けし、位置を調整してから残りをハンダ付けをすると安全です。(SIGピンは使用していないので最悪剥がれても12V,GNDが正常なら動きます。

その他の情報 : https://github.com/Yana023/ynl_pd12fanhub



連絡先

“Twitter”: @Yana_023_

BOOTH: <https://yana-shop.booth.pm/>

何かありましたら上記のいずれかに
ご連絡下さい。