Packet Tracer - Configuration de la commutation de couche 3 et du routage inter-VLAN

Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IP / Préfixe
MLS	VLAN 10	192.168.10.254 /24
		2001:db8:acad:10::1/64
	VLAN 20	192.168.20.254 /24
		2001:db8:acad:20:: 1/64
	VLAN 30	192.168.30.254/24
		2001:db8:acad:30:: 1/64
	VLAN 99	192.168.99.254/24
	G0/2	209.165.200.225
		2001:db8:acad:a::1/64
PC0	Carte réseau	192.168.10.1
PC1	Carte réseau	192.168.20.1
PC2	Carte réseau	192.168.30.1
PC3	Carte réseau	192.168.10.2/24
		2001:db8:acad:10::2/64
PC4	Carte réseau	192.168.20.2/24
		2001:db8:acad:20::2/64
PC5	Carte réseau	192.168.30.2
		2001:db8:acad:10::2/64
S1	VLAN 99	192.168.99.1
S2	VLAN 99	192.168.99.2
S3	VLAN 99	192.168.99.3

2017 – aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Objectifs

Partie 1: Configurer la commutation de couche 3

Partie 2: Configurer le routage inter-VLAN

Partie 3: Configurer le routage inter-VLAN IPv6

Contexte/scénario

Un commutateur multicouche comme le Cisco Catalyst 3650 est capable d'assurer à la fois la commutation de la couche 2 et le routage de la couche 3. Cette double fonctionnalité est l'un des bénéfices des commutateurs multicouches. Un avantage pour une petite ou moyenne entreprise serait la possibilité d'acheter un seul commutateur multicouche au lieu de périphérique de réseau de commutation et de routage séparés. Les capacités d'un commutateur multicouche comprennent la possibilité de passer d'un VLAN à un autre en utilisant plusieurs interfaces virtuelles commutées (SVI), ainsi que la possibilité de convertir un port de commutation de couche 2 en une interface de couche 3.

Instructions

Partie 1: Configurer la commutation de couche 3

Dans la Partie 1, vous allez configurer le port Gigabit Ethernet 0/2 sur le commutateur MLS multicouche en tant que port routé et vérifier que vous pouvez envoyer une requête ping sur une autre adresse de couche 3.

a. Sur le commutateur multicouche (MLS), configurez G0/2 en tant que port routé et attribuez une adresse IP en fonction de la table d'adressage.

```
MLS(config)# interface g0/2
MLS(config-if)# no switchport
MLS(config-if)# ip address 209.165.200.225 255.255.255.252
```

b. Vérifiez la connectivité dans le **cloud** en envoyant une requête ping à 209.165.200.226.

```
MLS# ping 209.165.200.226
```

Collez ici le résultat de la commande :

```
MLS#ping 209.165.200.226

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 209.165.200.226, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

2017 – aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Partie 2: Configurer le routage inter-VLAN

Étape 1: Ajoutez de réseaux VLAN.

Ajoutez des réseaux VLAN au MLS en vous reportant au tableau ci-dessous. La notation Packet Tracer est sensible à la casse, alors tapez les noms exactement comme indiqué.

Numéro de VLAN	Nom du VLAN
10	Personnel
20	Élève
30	faculté

Étape 2: Configurez l'interface SVI sur le MLS.

Configurez et activez l'interface SVI sur les réseaux VLAN 10, 20, 30 et 99 conformément à la table d'adressage. La configuration du réseau VLAN 10 est indiquée ci-dessous.

```
MLS(config)# interface vlan 10
MLS(config-if)# ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
```

Étape 3: Configurez le trunking sur MLS.

La configuration du trunk diffère légèrement sur un commutateur de la couche 3. Sur le commutateur de la couche 3, l'interface de trunk doit être encapsulée avec le protocole dot1q, mais il n'est pas nécessaire de spécifier les numéros de VLAN comme c'est le cas lorsqu'on travaille avec un routeur et des sous-interfaces.

a. Sur MLS, configurez l'interface **g0/1**.

b. Configurez l'interface comme un port de trunk statique.

c. Spécifiez le VLAN natif comme 99.

d. Encapsulez le lien avec le protocole dot1q.

Remarque: Packet Tracer peut ne pas marquer l'encapsulation du trunk.

Capture d'écran de la configuration du trunk sur MLS :

```
MLS(config)#interface g0/1
MLS(config-if)#switchport mode trunk

MLS(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
```

2017 – aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

```
MLS(config-if)#switchport trunk native vlan 99
MLS(config-if)#
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (99), with
S1 GigabitEthernet0/1 (1).

MLS(config-if)#switchport trunk native vlan 99
MLS(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
```

Étape 4: Configurez le trunking sur S1.

a. Configurez l'interface **g0/1** de S1 en tant que trunk statique.

b. Configurez le VLAN natif sur le trunk.

Collez ici le résultat de la commande show run :

```
interface GigabitEthernet0/1
 switchport trunk native vlan 99
 switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
interface Vlan99
 ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
!
ip default-gateway 192.168.99.254
!
```

Étape 5: Activez le routage.

2017 – aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

a. Utilisez la commande **show ip route**. Existe-t-il des routes actives?

Collez ici le résultat de la commande :

```
MLS#show ip route
Default gateway is not set

Host                Gateway           Last Use    Total Uses  Interface
ICMP redirect cache is empty
```

Non il n'existe pas de routes actives

b. Saisissez la commande **ip routing** pour activer le routage en mode de configuration globale.

```
MLS(config)# ip routing
```

c. Utilisez la commande **show ip route** pour vérifier que le routage est activé.

Collez ici le résultat de la commande :

```
MLS(config)#ip routing
MLS(config)#exit
MLS#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

MLS#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.10.0/24 is directly connected, Vlan10
     209.165.200.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       209.165.200.224 is directly connected, GigabitEthernet0/2
```

2017 – aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Étape 6: Vérifiez la connectivité de bout en bout.

a. Envoyez une requête ping à PC3 ou MLS depuis PC0 pour vérifier la connectivité au sein du réseau VLAN 10.

Collez ici le résultat de la commande ping :

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.2

Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

b. Envoyez une requête ping à PC4 ou MLS depuis PC1 pour vérifier la connectivité au sein du réseau VLAN 20.

Collez ici le résultat de la commande :

```
C:\>ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

c. Envoyez une requête ping à PC5 ou MLS depuis PC2 pour vérifier la connectivité au sein du réseau VLAN 30.

Collez ici le résultat de la commande :

2017 – aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.30.2

Pinging 192.168.30.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.30.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 0ms
```

2017 – aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

d. Envoyez une requête ping à S2, S3 ou MLS depuis S1 pour vérifier la connectivité au sein du réseau VLAN 99.

Collez ici le résultat de la commande :

```
S1>ping 192.168.99.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.99.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

e. Pour vérifier le routage inter-VLAN, envoyez une requête ping aux périphériques en dehors du réseau VLAN de l'expéditeur.

Collez ici le résultat de la commande :

DE PC0 à PC4 :

```
C:\>ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=3ms TTL=127
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 0ms
```

DE PC0 à PC5 :

```
C:\>ping 192.168.30.2

Pinging 192.168.30.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.30.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

2017 – aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

f. À partir de n'importe quel périphérique, envoyez une requête ping à l'adresse suivante au sein du **cloud**: 209.165.200.226

Le commutateur de la couche 3 assure désormais le routage entre les VLAN et fournit une connectivité routée vers le cloud.

Collez ici le résultat de la commande pour 2 périphériques :

PC0 :

```
C:\>ping 209.165.200.226

Pinging 209.165.200.226 with 32 bytes of data:

Reply from 209.165.200.226: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 209.165.200.226: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 209.165.200.226: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 209.165.200.226: bytes=32 time=3ms TTL=254

Ping statistics for 209.165.200.226:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 0ms
```

PC5 :

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 209.165.200.226

Pinging 209.165.200.226 with 32 bytes of data:

Reply from 209.165.200.226: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 209.165.200.226: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 209.165.200.226: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 209.165.200.226: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 209.165.200.226:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
Approximate round trip times in milli-seconds:
```

VALIDATION :

2017 – aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco


Cisco Packet Tracer - /home/test/Téléchargements/4.3.8-packet-tracer---configure-layer-3-switching-and-inter-vlan-routing_fr-FR.pka - Théodore - 2025-09-12 22:47:38
File Edit Options View Tools Extensions Window Help
Activity Results
Time Elapsed: 00:58:23
You did not complete the activity. Please close this window and try again.
Overall Feedback
Assessment Items
Connectivity Tests
Expand/Collapse All
Show Incorrect Items
Assessment Items | Status | Points | Component(s) | Feedback
Network
MLS
Ports
GigabitEthernet0/1
Native VLAN | Correct | 1 | Switching
Port Mode | Correct | 1 | Other
GigabitEthernet0/2
(deprecated) IPv6 Addresses
2001:DB8:ACAD:A::1
IP Address | Incorrect | 1 | IPv6
Prefix Length | Incorrect | 1 | IPv6
IP Address | Correct | 1 | Ip
Subnet Mask | Correct | 1 | Ip
SwitchPort | Correct | 1 | Other
Vlan10
(deprecated) IPv6 Addresses
2001:DB8:ACAD:10::1
IP Address | Incorrect | 1 | IPv6
Prefix Length | Incorrect | 1 | IPv6
IP Address | Correct | 1 | Ip
Vlan20
(deprecated) IPv6 Addresses
2001:DB8:ACAD:20::1
IP Address | Incorrect | 1 | IPv6
Prefix Length | Incorrect | 1 | IPv6
IP Address | Correct | 1 | Ip
Vlan30
(deprecated) IPv6 Addresses
2001:DB8:ACAD:30::1
IP Address | Incorrect | 1 | IPv6
Prefix Length | Incorrect | 1 | IPv6
IP Address | Correct | 1 | Ip
Vlan99 | 0 | Other
IP Address | Correct | 1 | Ip
Routes | 0 | Other
IP Routing | Correct | 1 | Routing
Routesv6 | 0 | Other
IPv6 Unicast Routing | Incorrect | 1 | Routing
VLANS
VLAN 10 | 1 | Switching
VLAN Name | Correct | 1 | Switching
VLAN 20 | 1 | Switching
VLAN Name | Correct | 1 | Switching
VLAN 30 | 1 | Switching
VLAN Name | Correct | 1 | Switching
S1
Ports
GigabitEthernet0/1
Native VLAN | Correct | 1 | Switching
Port Mode | Correct | 1 | Other
Score : 15/24
Item Count : 15/24
Component | Items/Total | Score
IPv6 | 0/8 | 0/8
Ip | 6/6 | 6/6
Other | 3/3 | 3/3
Routing | 1/2 | 1/2
Switching | 5/5 | 5/5
Close

Partie 3: Configurer le routage inter-VLAN IPv6

Les commutateurs de couche 3 routent également entre les réseaux IPv6.

Étape 1: Activez le routage IPv6

Entrez la commande **ipv6 unicast-routing** pour activer le routage IPv6 en mode de configuration globale.

```
MLS(config)# ipv6 unicast-routing
```

Étape 2: Configurez le SVI pour IPv6 sur MLS.

Configurez l'adressage IPv6 sur SVI pour les VLAN 10, 20 et 30 selon la table d'adressage. La configuration du réseau VLAN 10 est indiquée ci-dessous.

```
MLS(config)# interface vlan 10
MLS (config-if) # ipv6 address 2001:db8:acad:10::1/64
```

Étape 3: Configurez G0/2 avec IPv6 sur MLS.

a. Configurez l'adressage IPv6 sur G0/2.

```
MLS (config) # interface G0/2
MLS (config-if) # ipv6 address 2001:db8:acad:a::1/64
```

b. Utilisez la commande **show ipv6 route** pour vérifier les réseaux connectés IPv6.

Collez ici le résultat de la commande :

```
MLS#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 10 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
       U - Per-user Static route, M - MIPv6
       I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
       ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect
       O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
       D - EIGRP, EX - EIGRP external
S   ::/0 [1/0]
     via 2001:DB8:ACAD:A::2, GigabitEthernet0/2
C   2001:DB8:ACAD:A::/64 [0/0]
     via ::, GigabitEthernet0/2
L   2001:DB8:ACAD:A::1/128 [0/0]
     via ::, GigabitEthernet0/2
C   2001:DB8:ACAD:10::/64 [0/0]
     via ::, Vlan10
L   2001:DB8:ACAD:10::1/128 [0/0]
     via ::, Vlan10
C   2001:DB8:ACAD:20::/64 [0/0]
     via ::, Vlan20
L   2001:DB8:ACAD:20::1/128 [0/0]
     via ::, Vlan20
 --More--
```

2017 – aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Étape 4: Vérifiez la connectivité IPv6.

Les périphériques PC3, PC4 et PC5 ont été configurés avec des adresses IPv6. Vérifiez le routage inter VLAN IPv6 et la connectivité vers **le Cloud**.

a. Depuis PC3, ping MLS pour vérifier la connectivité au sein du VLAN 10.

Collez ici le résultat de la commande :

```
C:\>ping 2001:db8:acad:10::1

Pinging 2001:db8:acad:10::1 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:ACAD:10::1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 2001:DB8:ACAD:10::1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 2001:DB8:ACAD:10::1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 2001:DB8:ACAD:10::1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 2001:DB8:ACAD:10::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

b. Depuis PC4, ping MLS pour vérifier la connectivité au sein du VLAN 20.

Collez ici le résultat de la commande :

```
C:\>ping 2001:DB8:ACAD:10::1

Pinging 2001:DB8:ACAD:10::1 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:ACAD:10::1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 2001:DB8:ACAD:10::1: bytes=32 time=3ms TTL=255
Reply from 2001:DB8:ACAD:10::1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 2001:DB8:ACAD:10::1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 2001:DB8:ACAD:10::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 0ms
```

2017 – aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

c. Depuis PC5, ping MLS pour vérifier la connectivité au sein du VLAN 30.

Collez ici le résultat de la commande :

```
C:\>ping 2001:DB8:ACAD:10::1

Pinging 2001:DB8:ACAD:10::1 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:ACAD:10::1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 2001:DB8:ACAD:10::1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 2001:DB8:ACAD:10::1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 2001:DB8:ACAD:10::1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 2001:DB8:ACAD:10::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

d. Pour vérifier le routage inter-VLAN ping entre les périphériques PC3, PC4 et PC5.

Collez ici le résultat de la commande :

ping du pc 3 à 4

```
C:\>ping 2001:DB8:ACAD:20::2

Pinging 2001:DB8:ACAD:20::2 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:ACAD:20::2: bytes=32 time=7ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:ACAD:20::2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:ACAD:20::2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:ACAD:20::2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 2001:DB8:ACAD:20::2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 7ms, Average = 1ms
```

pc3 à pc5 :

2017 – aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

```
C:\>ping 2001:DB8:ACAD:30::2

Pinging 2001:DB8:ACAD:30::2 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:ACAD:30::2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:ACAD:30::2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:ACAD:30::2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:ACAD:30::2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 2001:DB8:ACAD:30::2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

pc4 à pc3 :

```
C:\>ping 2001:DB8:ACAD:10::2

Pinging 2001:DB8:ACAD:10::2 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:ACAD:10::2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:ACAD:10::2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:ACAD:10::2: bytes=32 time=3ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:ACAD:10::2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 2001:DB8:ACAD:10::2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 0ms
```

pc4 à pc5 :

```
C:\>ping 2001:DB8:ACAD:30::2

Pinging 2001:DB8:ACAD:30::2 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:ACAD:30::2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:ACAD:30::2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:ACAD:30::2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:ACAD:30::2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 2001:DB8:ACAD:30::2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

pc5 à pc4 :

2017 – aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

```
C:\>ping 2001:DB8:ACAD:20::2

Pinging 2001:DB8:ACAD:20::2 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:ACAD:20::2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:ACAD:20::2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:ACAD:20::2: bytes=32 time=5ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:ACAD:20::2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 2001:DB8:ACAD:20::2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 1ms
```

pc5 à pc3 :

```
C:\>ping 2001:DB8:ACAD:10::2

Pinging 2001:DB8:ACAD:10::2 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:ACAD:10::2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:ACAD:10::2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:ACAD:10::2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:ACAD:10::2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 2001:DB8:ACAD:10::2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

e. Depuis PC3 ping l'adresse dans le **Cloud**, 2001:db8:acad:a::2.

Collez ici le résultat de la commande :

```
C:\>ping 2001:db8:acad:a::2

Pinging 2001:db8:acad:a::2 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:ACAD:A::2: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 2001:DB8:ACAD:A::2: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 2001:DB8:ACAD:A::2: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 2001:DB8:ACAD:A::2: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 2001:DB8:ACAD:A::2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

2017 – aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Collez ici le résultat de la commande show run :

```
MLS#show run
Building configuration...

Current configuration : 1938 bytes
!
version 12.2
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname MLS
!
!
!
!
!
!
ip routing
!
ipv6 unicast-routing
!
!
!
!
!
!
 --More--
```

VALIDATION :



2017 – aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco