

Manual básico de usuario

Cómo conectar, abrir, usar y cerrar la memoria cifrada

Windows | Lethe 0.1 | VeraCrypt

29 de septiembre de 2026

Para qué sirve este manual. Explica el uso de Lethe desde el momento en que conectas la memoria. No necesitas saber de criptografía ni usar comandos para el uso diario.

Estado actual de JORGITO. La memoria está preparada en E: con el release final y un contenedor vault.hc de 6 GiB. El uso diario comienza abriendo el panel; no hace falta repetir la preparación.

Regla más importante. El botón Restaurar memoria física borra todo el contenido de la memoria. No se usa para abrir archivos ni para corregir una contraseña.

Qué vas a aprender

- Preparar JORGITO una sola vez.
- Abrir los archivos señuelo o los archivos privados.
- Usar el modo seguro y el modo con escritura.
- Cerrar correctamente y retirar la memoria.
- Reconocer los mensajes más comunes y saber qué no hacer.

Preparación inicial

Esta sección se realiza una sola vez. Si la memoria ya contiene la carpeta Lethe y el archivo vault.hc, pasa directamente a Conectar y abrir Lethe.

Copiar el programa

1. Conecta JORGITO y abre el Explorador de archivos.
2. Busca la unidad con la etiqueta JORGITO. La letra puede ser E:, F: u otra.
3. En este equipo, abre D:\Proyectos\Lethe\staging\Lethe-Release-0.1-Final.
4. Copia la carpeta completa a la memoria y cámbiale el nombre a Lethe.
5. Comprueba que dentro de Lethe aparecen Abrir Lethe.cmd, Lethe.exe, Lethe.ps1 y la carpeta tools.

Crear el contenedor cifrado

1. Abre Lethe\tools\VeraCrypt y ejecuta VeraCrypt Format.exe.
2. Elige Crear un contenedor de archivos cifrado.
3. Elige Volumen VeraCrypt oculto y después Modo normal.
4. Como ubicación selecciona Lethe\vault.hc dentro de JORGITO.
5. Para esta memoria de 8 GB, usa un contenedor de 6 GiB.
6. Crea el volumen exterior con una contraseña señuelo distinta de la contraseña real.
7. Copia al volumen exterior algunos archivos normales que puedas mostrar.
8. Continúa el asistente y crea el volumen oculto con la contraseña real.
9. Guarda los archivos realmente privados solo dentro del volumen oculto.

No guardes las contraseñas en la memoria. Si olvidas una contraseña, Lethe no puede recuperarla.

Conectar y abrir Lethe

1. Conecta JORGITO al equipo y espera a que Windows la muestre.
2. Abre el Explorador de archivos y entra en JORGITO.
3. Abre la carpeta Lethe.
4. Haz doble clic en Abrir Lethe.cmd.
5. Espera a que el panel muestre Bloqueado. Listo para abrir. Si no se actualiza, pulsa Actualizar estado.

Lo que verás en el panel

Elemento	Para qué sirve
Abrir en modo seguro	Abre el volumen sin permitir cambios. Es la opción recomendada.
Habilitar la opción de escritura	Permite activar el botón de escritura cuando realmente necesitas modificar archivos.
Abrir con escritura	Abre el volumen para crear, editar o borrar archivos.
Actualizar estado	Consulta el montaje real y vuelve a detectar la memoria si Windows cambia su letra.
Abrir archivos cifrados	Abre la unidad virtual cuando Lethe confirma que está montada.
Desmontar volumen	Cierra la unidad virtual y limpia la caché de VeraCrypt.
Restaurar memoria física	Borra todo y devuelve JORGITO a una memoria normal.
Diagnóstico	Muestra el estado, la letra virtual, la versión y la ubicación del contenedor.

La unidad cifrada se abre normalmente como L:. JORGITO conserva su propia letra física, por ejemplo E:. Son dos unidades diferentes y es normal ver ambas.

Elegir qué contenido abrir

Pulsa Abrir en modo seguro. VeraCrypt mostrará su propio cuadro para pedir la contraseña. Lethe nunca ve ni guarda lo que escribes en ese cuadro.

Lo que escribes	Qué ocurre	Qué debes hacer
Contraseña incorrecta	No aparece ninguna unidad.	Cierra el aviso o vuelve a intentarlo. No se borra nada.
Contraseña señuelo	Se abre el volumen exterior en L:.	Usa o muestra solamente los archivos normales preparados.
Contraseña real	Se abre el volumen oculto en L:.	Accede a los archivos privados.

Cómo saber que se abrió

- El diagnóstico indica Estado real: MOUNTED y unidad cifrada L:.
- En el Explorador de archivos aparece una nueva unidad L:.
- El botón Abrir archivos cifrados queda habilitado.
- Lethe no indica si L: es el volumen exterior o el oculto. Esto es intencional.

Si la contraseña falla

Una contraseña incorrecta no activa contadores, no borra el contenedor y no modifica la memoria. Después de unos segundos, el panel puede mostrar No se abrió ningún volumen.

Usar tus archivos

Modo seguro

Usa Abrir en modo seguro cuando solo quieras leer, copiar hacia otro lugar o comprobar archivos. En este modo no puedes guardar cambios dentro de L:.

1. Abre L: desde el Explorador de archivos.
2. Abre o copia los archivos que necesites.
3. Cuando termines, cierra los archivos y las ventanas que estén usando L:.

Modo con escritura

Utilízalo solo cuando necesites crear, editar o borrar archivos dentro del volumen privado.

1. Si hay un volumen abierto, pulsa Desmontar volumen primero.
2. Marca Habilitar la opción de escritura.
3. Pulsa Abrir con escritura y acepta la advertencia.
4. Introduce la contraseña real en VeraCrypt.
5. Trabaja con los archivos de L: y guarda normalmente.

No abras el volumen señuelo con escritura. Escribir en el volumen exterior sin protección especial puede dañar el volumen oculto. En Lethe, reserva el modo con escritura para la contraseña real.

Cerrar y retirar la memoria

Cerrar correctamente evita archivos dañados y elimina de la caché la contraseña utilizada.

1. Guarda los cambios en todos los programas.
2. Cierra los documentos y todas las ventanas que estén abiertas en L:.
3. Vuelve al panel de Lethe y pulsa Desmontar volumen.
4. Espera el mensaje Volumen cerrado y caché limpiada.
5. Comprueba que L: desapareció del Explorador de archivos.
6. Cierra el panel de Lethe.
7. En Windows, usa Quitar hardware de forma segura para expulsar JORGITO.
8. Retira físicamente la memoria cuando Windows indique que es seguro.

Si el cierre normal falla

Cierra cualquier archivo o programa que esté usando L: e inténtalo de nuevo. Usa el cierre forzado solamente después de cerrar todo, porque puede interrumpir una escritura pendiente.

Lo que nunca debes hacer

- No retires JORGITO mientras L: siga visible.
- No apagues el equipo mientras se están guardando archivos.
- No cambies, muevas ni borres vault.hc desde la parte normal de la memoria.
- No compartas las dos contraseñas con la misma persona si necesitas negación plausible.

Problemas comunes

Mensaje o problema	Significado	Solución sencilla
Lethe no está preparado	Falta vault.hc o la configuración no corresponde.	Comprueba que vault.hc esté dentro de la carpeta Lethe.
No se encontró el contenedor cifrado	Lethe no encuentra vault.hc.	No crees otro encima. Busca la copia correcta o restaura tu respaldo.
L: está ocupada	Otro disco o programa ya usa esa letra.	Desconecta la otra unidad o pide ayuda para cambiar mount_letter.
No se abrió ningún volumen	La contraseña fue incorrecta o se canceló VeraCrypt.	Vuelve a pulsar Abrir en modo seguro e inténtalo otra vez.
El volumen continúa abierto	Algún programa sigue usando L:.	Cierra archivos y ventanas; después pulsa Desmontar volumen.
La letra de JORGITO cambió	Windows asignó otra letra al reconectar.	Mantén una sola memoria Lethe conectada y pulsa Actualizar estado.
Error controlado del panel	Lethe impidió que una excepción cerrara la interfaz.	Pulsa Actualizar estado. Si continúa, cierra el panel y abre de nuevo Abrir Lethe.cmd.
Windows pide permiso	Una operación administrativa necesita UAC.	Acepta solo si tú iniciaste una restauración intencional.
Se desconectó por accidente	El volumen pudo quedar sin desmontar.	Reconecta JORGITO, abre Lethe y revisa el estado antes de volver a trabajar.

Contraseñas olvidadas

No existe una contraseña maestra ni un botón de recuperación. Sin la contraseña correcta, los datos cifrados no pueden abrirse. Conserva una copia de seguridad separada de los datos importantes.

Volver JORGITO a una memoria normal

Esta operación borra todo. Elimina el contenedor, el programa y cualquier otro archivo de JORGITO. Solo debes usarla cuando ya tengas copia de lo necesario y quieras dejar de utilizar el cifrado.

1. Cierra todos los archivos y pulsa Desmontar volumen.
2. Comprueba que L: ya no aparece.
3. Haz una copia de cualquier dato que quieras conservar.
4. Pulsa Restaurar memoria física.
5. Escribe la letra actual de JORGITO sin dos puntos, por ejemplo E.
6. Revisa la etiqueta JORGITO, la capacidad y el número de serie mostrados.
7. Acepta la primera advertencia solamente si el objetivo es correcto.
8. Escribe exactamente la frase de confirmación que muestra el panel.
9. Acepta el permiso de administrador de Windows y espera.
10. Cuando Lethe confirme el resultado, el panel se cerrará.
11. Retira y vuelve a conectar JORGITO para que Windows le asigne una letra.
12. Comprueba que aparece como JORGITO, exFAT y sin la carpeta Lethe.

La restauración vuelve utilizable la memoria, pero no es un borrado forense garantizado para memoria flash.

Guía rápida

Quiero	Acción
Ver archivos sin cambiarlos	Abrir Lethe.cmd > Abrir en modo seguro > escribir la contraseña en VeraCrypt.
Ver el contenido señuelo	Usar la contraseña señuelo. La unidad virtual aparece como L:.
Ver los archivos privados	Usar la contraseña real. La unidad virtual aparece como L:.
Modificar archivos privados	Desmontar el volumen > habilitar escritura > Abrir con escritura > usar la contraseña real.
Terminar	Cerrar archivos > Desmontar volumen > esperar caché limpiada > expulsar JORGITO.
Probar otra contraseña	Cerrar el diálogo de VeraCrypt y volver a abrir en modo seguro.
Dejar la memoria normal	Hacer copia > Restaurar memoria física > confirmar > reconectar.

Reglas para recordar

- Para el uso diario, empieza siempre con Abrir en modo seguro.
- Usa escritura únicamente con la contraseña real.
- Cierra el volumen antes de retirar la memoria.
- Restaurar memoria física significa borrar todo.
- Lethe no puede recuperar contraseñas olvidadas.

Si tienes dudas y hay datos importantes, no pulses Restaurar memoria física. Cierra Lethe, deja la memoria conectada y pide ayuda antes de continuar.