

Traduções x86

Data de criação: 15/05/26 22:34

Versão: 1.2

Categorias: [Assembly](#)

Etiquetas: [#Finalizada](#)

Registradores

Índices	Registradores originais	Registradores novos
0	eax	r8d
1	ecx	r9d
2	edx	r10d
3	ebx	r11d
4	esp	r12d
5	ebp	r13d
6	esi	r14d
7	edi	r15d

Traduções

Legenda

- $imm_N \rightarrow$ Valor imediato de N bits
- $i_{rx} \rightarrow$ Índice do registrador da esquerda
- $i_{ry} \rightarrow$ Índice do registrador da direita
- $r_o \rightarrow$ Registrador original
- $r_n \rightarrow$ Registrador novo
- $r_x \rightarrow$ Registrador da esquerda
- $r_y \rightarrow$ Registrador da direita
- $\rightarrow$ Vazio

mov rx, imm32							
Formato	Bytes						
	0	1	2	3	4	5	6
ro, imm32	0xB8 + irx	imm32					-
rn, imm32	0x41	0xB8 + irx	imm32				

mov rx, ry			
Formato	Bytes		
	0	1	2
ro, ro	0x89	0xC0 + irx + (iry << 3)	-
rn, ro	0x41	0x89	0xC0 + irx + (iry << 3)
ro, rn	0x44	0x89	0xC0 + irx + (iry << 3)
rn, rn	0x45	0x89	0xC0 + irx + (iry << 3)

mov rx, [ry + imm32]								
Formato	Bytes							
	0	1	2	3	4	5	6	7
ro, [ro + imm32]	0x67	0x8B	0x80 + irx + (iry << 3)	imm32				-
rn, [ro + imm32]	0x67	0x41	0x8B	0x80 + irx + (iry << 3)	imm32			
ro, [rn + imm32]	0x67	0x44	0x8B	0x80 + irx + (iry << 3)	imm32			
rn, [rn + imm32]	0x67	0x45	0x8B	0x80 + irx + (iry << 3)	imm32			

mov [rx + imm32], ry								
Formato	Bytes							
	0	1	2	3	4	5	6	7
[ro + imm32], ro	0x67	0x89	0x80 + irx + (iry << 3)	imm32				-
[rn + imm32], ro	0x67	0x41	0x89	0x80 + irx + (iry << 3)	imm32			
[ro + imm32], rn	0x67	0x44	0x89	0x80 + irx + (iry << 3)	imm32			
[rn + imm32], rn	0x67	0x45	0x89	0x80 + irx + (iry << 3)	imm32			

cmp rx, ry			
Formato	Bytes		
	0	1	2
ro, ro	0x39	0xC0 + irx, (iry << 3)	-
rn, ro	0x41	0x39	0xC0 + irx, (iry << 3)
ro, rn	0x44	0x39	0xC0 + irx, (iry << 3)
rn, rn	0x45	0x39	0xC0 + irx, (iry << 3)

jmp imm32					
Formato	Bytes				
	0	1	2	3	4
imm32	0xE9	imm32 - 0x05			

jg imm32						
Formato	Bytes					
	0	1	2	3	4	5
imm32	0x0F	0x8F	imm32 - 0x06			

jl imm32						
Formato	Bytes					
	0	1	2	3	4	5
imm32	0x0F	0x8C	imm32 - 0x06			

je imm32						
Formato	Bytes					
	0	1	2	3	4	5
imm32	0x0F	0x84	imm32 - 0x06			

add rx, ry			
Formato	Bytes		
	0	1	2
ro, ro	0x01	0xC0 + irx + (iry << 3)	-
rn, ro	0x41	0x01	0xC0 + irx + (iry << 3)
ro, rn	0x44	0x01	0xC0 + irx + (iry << 3)
rn, rn	0x45	0x01	0xC0 + irx + (iry << 3)

sub rx, ry			
Formato	Bytes		
	0	1	2
ro, ro	0x29	0xC0 + irx + (iry << 3)	-
rn, ro	0x41	0x29	0xC0 + irx + (iry << 3)
ro, rn	0x44	0x29	0xC0 + irx + (iry << 3)
rn, rn	0x45	0x29	0xC0 + irx + (iry << 3)

and rx, ry	
Formato	Bytes

and rx, ry			
	0	1	2
ro, ro	0x21	0xC0 + irx + (iry << 3)	-
rn, ro	0x41	0x21	0xC0 + irx + (iry << 3)
ro, rn	0x44	0x21	0xC0 + irx + (iry << 3)
rn, rn	0x45	0x21	0xC0 + irx + (iry << 3)

or rx, ry			
Formato	Bytes		
	0	1	2
ro, ro	0x09	0xC0 + irx + (iry << 3)	-
rn, ro	0x41	0x09	0xC0 + irx + (iry << 3)
ro, rn	0x44	0x09	0xC0 + irx + (iry << 3)
rn, rn	0x45	0x09	0xC0 + irx + (iry << 3)

xor rx, ry			
Formato	Bytes		
	0	1	2
ro, ro	0x31	0xC0 + irx + (iry << 3)	-
rn, ro	0x41	0x31	0xC0 + irx + (iry << 3)
ro, rn	0x44	0x31	0xC0 + irx + (iry << 3)
rn, rn	0x45	0x31	0xC0 + irx + (iry << 3)

sal/shl rx, imm8				
Formato	Bytes			
	0	1	2	4
ro, imm8	0xC1	0xE0 + irx	imm8	-
rn, imm8	0x41	0xC1	0xE0 + irx	imm8

sar rx, imm8				
Formato	Bytes			
	0	1	2	4
ro, imm8	0xC1	0xF8 + irx	imm8	-
rn, imm8	0x41	0xC1	0xF8 + irx	imm8