竞品对标丨萤石 C6C 系列：整机对标

选择理由：与场景一形态一致（云台摄像头 + 麦克风阵列 + 听声转向），用于对标整机定向效果与转向响应

型号	阵列	定位能力（公开口径）	对标用途
C6C 3MP 无极版（如 CS-C6C-3H3WFRV）	4 麦（问询回复，2021）	听声辨位；公司披露“高精度声源定位”识别率 86.0%（行业平均 77.0%，自家实验室）	**首选对标样机（现款，4 麦）**
C6C 无极巡航版 1080P（CS-C6C-1C2WFRV）	3 麦（官网资讯，2019）	360° 声源定位，判定声源后转向拍摄；官方示例为掌声触发	早期型号，作参照

定位算法：具体方法未公开；功能为听声辨位 / 360° 声源定位，可由掌声等异常声音触发，与“唤醒后定向”的触发方式不同。

部署芯片：主控为萤石定制标记芯片：新 C6 为 ECZ5450S（双核 SoC，带 CNN 模块）；1080P C6C 为 HK2015-6（拆解推测为海康定制）。**原厂型号未公开。**公司 SoC 供应商为富瀚微、海思、厦门威欣（公司整体口径）。

执行单元 / 离线：定位需实时驱动云台，应在端侧运行（判断）；公司音频算法可云端或设备端部署，支持算法动态加载。**定位跑在 CPU 还是 NPU 未公开。**

资源与时延：**定位模块的内存、模型大小、处理时延均未公开。**

对标方式：采购 C6C 3MP 现款样机：同房间同点位实测“声音触发 → 开始转动 / 目标入画”时延与转向命中率；拆机确认主控型号后查其 CPU / NPU 算力。

来源：萤石网络科创板问询回复（2022）印刷页 8-1-1-61、110、199、206、207；萤石官网资讯（2019，C6C 无极巡航版）；电子工程专辑、网易拆解报道（新 C6）；数码之家拆解（CS-C6C 1080P）。

竞品对标丨思必驰：算法对标（唤醒后定向）

选择理由：前端 SDK 支持唤醒后回调声源方位，与场景一“唤醒后首次定向”链路一致，可在同一段多通道音频上做算法级对比

方案	阵列	定位能力（公开口径）	部署
线性阵列 Linux SDK （ fespl ）	线性四麦 / 六麦	唤醒回调后返回方位（如 {"doa":95} ）； 16 kHz 输入	离线；公开包为 x86_64 ，其他平台需商务提供
AI 麦克风阵列模组	双 / 四 / 六麦	±5° 声源定位（招股书披露口径）；六麦环形 ±10° （ 2017 报道）	端侧离线
太行芯片 TH1520 / TH2608	最多 6 麦 / 6 模拟 + 6 数字麦	芯片平台，定位精度随方案而定	TH1520 双 DSP ； TH2608 CPU + DSP + NPU

定位算法：自研 DOA 定位 + 音区分割，会议场景说话人方向检测率 > 98% （招股书）；**具体方法未公开。**

部署芯片：两条线：① 自研太行芯片—— TH1520 双 DSP （专利印证为 Xtensa DSP ），常开功耗毫瓦级； TH2608 增加 NPU ，支持 INT8 / INT4 / INT1 ；② 通用芯片适配——已适配 34 种芯片架构，侧重低功耗芯片；第一大硬件供应商为杰理科技。

执行单元 / 离线： SDK 为离线语音技术；**定位跑在 DSP 还是 NPU 、在哪些客户芯片上部署未公开。**

资源与时延： DOA 的内存、模型 / 资源文件大小、处理耗时均未公开；扩声延迟 ≤ 22 ms 不是定位时延。

对标方式：申请 Linux SDK 及目标平台版本，在同一段多通道音频（含电视干扰）上比较首次定向精度与耗时；同时索取 DOA 资源占用。

来源：思必驰科创板招股说明书（申报稿， 2026 ）印刷页 1-1-127 、 128 、 137 、 177 、 185 、 196 、 376 ；思必驰 DUI Linux SDK 开发手册（ fespl ）； DUI Linux SDK 集成手册；智东西 / 经济观察网 TH1520 、 TH2608 发布报道； a&s （ 2017 ，六麦环形）。