竞品对标 | 萤石 C6C：云台摄像头整机对标

整机对标

形态与场景一一致：麦克风阵列定位声源后驱动云台转向；算法与资源未公开，需用样机实测整机响应



C6C 3MP 无极版

候选样机： CS-C6C-3H3WFRV （版本待核）

阵列 4 麦（问询回复， 2021 ）；早期 1080P 款为 3 麦

触发 声音触发转向，官方示例为掌声

公开精度 “高精度声源定位”识别率 86.0% ，行业平均 77.0% （公司级、实验室，非单品指标）

整机链路（公开功能）

声音触发	→	**声源定位**	→	云台转向	→	人形跟踪
掌声 / 异常声		360° ， 4 麦		水平无限旋转		视觉接管

算法与部署核查

定位算法	部分公开	听声辨位 / 360° 声源定位已公开；具体 DOA 方法、是否用神经网络未公开
部署芯片	部分公开	主控为萤石定制标记 SoC ；目标 SKU 型号需拆机确认（见下方线索）
执行单元	未公开	CPU / DSP / NPU 未公开；定位实时驱动云台，判断在端侧运行
内存 / 模型	未公开	定位模块运行内存、模型 / 资源文件大小未公开
时延	未公开	算法耗时未公开；整机“触发 → 转动 / 入画”需样机实测
离线 / 在线	部分公开	公司音频算法可云端或设备端部署，支持动态加载；单品配置未公开

部署芯片线索 异款拆解：新 C6 主控为 ECZ5450S （定制标记，双核，带 CNN 模块）、 C6C 1080P 主控为 HK2015-6 ；公司 SoC 供应商为富瀚微、海思、厦门威欣（问询回复，公司整体口径）。目标 3MP SKU 的主控与定位执行单元待拆机确认。

[1] 问询回复 印刷页 8-1-1-61 / 110 / 199 / 206 / 207 [2] 萤石官网资讯（2019，C6C 无极巡航版） [3] 电子工程专辑：新 C6 拆解 [4] 数码之家：C6C 1080P 拆解

竞品对标 | 思必驰 fespl：唤醒后定向的算法对标

算法对标

离线前端 SDK 在唤醒后回调声源方位，与场景一“唤醒后首次定向”链路一致，可在同一段多通道音频上做算法级对比

```
DUILITE_CALLBACK_FESPL_WAKEUP
↓ 唤醒后
DUILITE_CALLBACK_FESPL_DOA
{ "doa": 95 }
```

线性阵列 Linux SDK （fespl）

离线前端：回声消除、 DOA 、波束成形、唤醒

阵列 线性四麦 / 六麦

输入 16 kHz 、有符号 16-bit 多通道音频

公开精度 模组 ±5° 声源定位、会议方向检测率 > 98% （招股书，属模组 / 会议产品，非 fespl 实测）

SDK 链路（官方手册）

多通道音频（线阵 4 / 6 麦） → 唤醒（唤醒词回调） → **DOA 回调（返回方位角）** → 交给下游（云台 / 波束成形）

算法与部署核查

定位算法	部分公开	唤醒后回调方位已公开；招股书称自研 DOA + 音区分割，具体方法未公开
部署芯片	部分公开	自研太行芯片 + 通用芯片适配； fespl 对应平台随 SDK 版本确认
执行单元	未公开	定位跑在 CPU 、 DSP 还是 NPU 未公开
内存 / 模型	未公开	DOA 增量内存、资源文件大小未公开，需向 SDK 提供方索取
时延	未公开	DOA 计算耗时、唤醒回调到方位输出的延迟未公开
离线 / 在线	已公开	手册定义 fespl 为离线语音前端

部署芯片线索 自研太行芯片： TH1520 （双 DSP + AI 指令扩展，常开毫瓦级）、 TH2608 （Cortex-M + DSP + NPU ，支持 INT8 / INT4 / INT1 ）；招股书：已完成 34 种芯片架构的深度适配，侧重低功耗芯片。 fespl 具体部署在哪颗芯片待随 SDK 版本确认。

[1] DUI Linux SDK 开发手册（fespl） [2] 思必驰招股书（申报稿，2026）印刷页 1-1-127 / 128 / 137 / 196 [3] 经济观察网：TH1520 发布 [4] 智东西：TH2608 发布