
LINEA 110 kV
SAN PEDRO–CERRO NAVIA
Nº 1
T/P–69000/115–69V
Al 630mm2
89A1–1T
89A1–1
123kV–1600A
LAGO
SF6
52A1
145kV–3150A
40KA
ABB
89A1–2
123kV–2500A
HAPAM
VER PLANO CHI–28926 LAM 002
A1
TUBO Al, ø 2 1/2"
89AT1
600A
123kV
AEG
3150A
31,5KA
123 kV
52AT1
Cu,70mm2
96 kV
TRANSFORMADOR N°1
110/23.5 kV; 22,5/30/37,5 MVA
COEMSA – ANSALDO
KLK
RESISTENCIA
12,7 Ω ± 10%
1000A 10seg
20 KV
GABINETE TRANSFERENCIA DE POTENCIALES (EFACEC)
INTERCONEXION BARRA PRINCIPAL (CELDA N°15)
A3
INTERCONEXION BARRA TRANSFERENCIA (CELDA N°14)
A4
BARRA PRINCIPAL N° 1
BARRA AUXILIAR
LINEA 110 kV
SAN PEDRO–CERRO NAVIA N°1 o N°2
LORENZETTI
89AT3
1250A
123kV
SPRECHER ENERGIE LTD
SF6
2000A
31,5KA
123KV
52AT3
Al, 400mm2
Cu,120mm2
TRANSFORMADOR N°3
110±12x1,65%/23,5kV
22,5/30/37,5 MVA OA/FA1/FA2
ABB
BARRA PRINCIPAL N°3
BARRA AUXILIAR
A2
A CHI–28926 LAM2
CELDA N°1 (REMONTE BARRAS)
TRANSF. SERV. AUX. N°1
75KVA,3ø,50Hz
23000/400–231V
TRANSFERENCIA AUTOMATICA
A8
TR. SS/AA N°2
CELDA N°3
VER PLANO CHI–28926 LAM 002
KWh
TABLERO DE DISTRIBUCION DE C.A.
74A GC
ALARMA
TRANSFORMADOR N°1 o N°2
D y 1
ROTACION DEL SISTEMA 110 kV
CONEXION D y 1
ROTACION SISTEMA 23 kV
BARRA PRINCIPAL 23 kV N°1 o N°2
T. SS/AA N°1 o N°2
TRANSF. DE POT. N°1 o N°2
DIAGRAMA DE SECUENCIA DE FASES
ALIMENTADOR N°6
CLARO LIRAY
ALIMENTADOR N°3
LO PINTO
ALIMENTADOR N°2
PORTEZUELO
ALIMENTADOR N°1
COQUIMBITO
BCO. CONDENS. N°1
(FUTURO)
ALIMENTADOR N°22
BATUCO
ALIMENTADOR N°21
COLINA
ALIMENTADOR N°19
CHICUREO
ALIMENTADOR N°20
LIRAY
BANCO COND. N°3A
(FUTURO)

SIMBOLOGIA

- I = INSTRUMENTOS
- A = AMPERMETRO
- A^T = AMPERMETRO TERMICO
- V = VOLTMETRO
- W = WATTMETRO
- VAR = VARMETRO
- kWh = MEDIDOR DE ENERGIA ACTIVA
- kVARh = MEDIDOR DE ENERGIA REACTIVA
- R = RELES
- ←X→ = RELE DIFERENCIAL
- ←→ = RELE SOBRECORRIENTE DE FASE
- ←→ = RELE DE SOBRECORRIENTE RESIDUAL
- ←I→ = RELE SOBRECORRIENTE INSTANTANEO
- >V< = RELE BAJO VOLTAJE
- ☒ = RECONECTADOR
- ― = EXISTENTE
- (I)(V) = EQUIPO DE MEDIDA N.T DE DISTRIBUCIÓN.
- (I)(V) = FUTURO EQUIPO DE MEDIDA N.T DE DISTRIBUCIÓN.

TABLA

NUMERO ALIMENTADOR ACTUAL	NUMERO ALIMENTADOR FUTURO
52D3	52D1
52D1	52D2
52D2	52D3
52D7	52D11
52D6	52D12
52D5	52D13
52D4	52D14

EMITIDO PARA REVISIÓN
REV. :C 2020/11/11
I-SEP
Ingeniería en Sistemas Eléctricos de Potencia

REFERENCIAS

SDO–12987 DISPOSICION GENERAL EN EL TERRENO
CHM–16952 DIAGRAMA FUNCIONAL

ENEL TRANSMISION CHILE S.A

INFRAESTRUCTURA Y REDES
SUBGERENCIA OPERACIONES ALTA TENSIÓN

S/E 110/23 KV BATUCO
DIAGRAMA UNILINEAL Y FUNCIONAL

N°	FECHA	MODIFICACIONES	PROY.	DIB.	REV.	APROBO
5						
4						
3						
2	03.07.20	ADECUACIÓN POR NORMA TÉCNICA DE DISTRIBUCIÓN	I–SEP	I–SEP	N.V.S	UDOAT
1	19.11.18	(PROY) INSTALACIÓN "RPAT" TR1, TR2 Y TR3	IM3	IM3	C.M.C	M.G.G

ESCALA: S/E	CHI–28926–001	APROBADO	FECHA: 24.08.2010
PROYECTO	IM3		CHI–28926
DIBUJO	IM3		
REVISO	C. MALDONADO C.		
JEFE UNIDAD	M. GONZALEZ C.		
UNIDAD APROB.	UDOAT	JEFE AREA	LAMINA 1 DE 2