

NO.:	G3363-0110	VERSION:	D	PAGE:	1
------	------------	----------	---	-------	---

晶圓廠 ADE 校驗操作程序

壹、目的

貳、適用時機

參、注意事項

肆、校驗使用標準件

伍、操作步驟

陸、生效與修訂

NO.: G3363-0110	VERSION: D	PAGE: 2
-----------------	------------	---------

晶圓廠 ADE 校驗操作程序

壹、目的：

使機台維持量測準確度。

貳、適用時機：

1. 定期校驗，每半年校驗一次。
2. 機台量測值有誤差時。

參、注意事項：

1. ELEVATOR 移動尚未停止時，勿拿起 CASSETTE。
2. 上下貨時請勿碰觸到傳送手臂。
3. 使用托盤時不可急托、拉。

肆、校驗使用標準件：

校驗使用之標準件-分厘卡尺，需委外定期校驗，校驗規格及頻率參閱 CMS 系統儀器經歷卡。

伍、操作步驟：

1. 先用標準片量測，以手動旋轉THICKNESS鈕將量測讀值調整與標準片標示厚度相同。
2. 取 4 片 WAFER 使用研磨機分別研磨 11.5 (292um) 、 14(355um) 、 16(406um) 、 20MIL(508um)。
3. 將分別研磨過後的 WAFER 以 分厘卡尺 (定期校驗) 量測上下左右 4 點的厚度，並將厚度標示於 WAFER 上。

NO.: G3363-0110	VERSION: D	PAGE: 3
-----------------	------------	---------

4. 將分別研磨過後的 WAFER 標示厚度，分別依次放於 ADE 機台上量測，量測 WAFER 上下左右 4 點的厚度。
5. 量測出來的厚度讀值與標示 WAFER 上的厚度值進行比較
 - 5.1 無誤差則跳至 (6.) 步驟。
 - 5.2 有誤差則調整 ADE GAN 的 VR 鈕，旋轉 GAN 的 VR 鈕時讀值會改變，將讀值調整與 WAFER 上標示的厚度相同。
6. WAFER 傳出校驗完成。
7. 校驗完成後將校驗結果上傳至 CMS 系統進行傳簽，系統網址
http://nthcweb02/R200/CMS_EFORM/index.asp。
8. 所有校驗相關規定，參閱規範 0000-1000 儀器校驗管理程序。

伍、生效與修訂

本規範之公佈實施及其修訂核准層級皆依會簽/核決/分發依循範例為之。