

2 引脚定义

管脚号	符号	说明
1	VDD	芯片电源 (+3.3V)，正常工作时电压应保持在+3.0V~3.6V 之间。
2, 3	IP, IN	电流通道的模拟输入，管脚的最大差分电压 $\pm 50\text{mV}$ (35mV rms)。
4	VP	电压信号正输入端，最大差分电压 $\pm 200\text{mV}$ (140mV rms)。
5	GND	芯片地。
6	CF	1) 有功功率高频脉冲输出，输出脉宽固定为 $36\mu\text{s}$ ，频率与功率值成正比 2) 过流指示脚。当过流时，输出 7.8KHz 的脉冲
7	CF1	SEL=0 时,输出电流有效值,输出脉宽固定为 $36\mu\text{s}$,频率与电流值成正比 SEL=1 时,输出电压有效值,输出脉宽固定为 $36\mu\text{s}$,频率与电压值成正比
8	SEL	配置有效值输出引脚,带下拉。

3 封装尺寸

SOP8 封装

