

通道间相角引起测量误差 (感性)	PF05err	相位滞后 60 (PF=0.5)				0.5	%
AC 电源抑制 (输出频率幅度变化)	ACPSRR	IP/N=100mV				0.1	%
DC 电源抑制 (输出频率幅度变化)	DCPSRR	VP/N=100mV				0.1	%
电压有效值测量精度 (相对误差)	VRMSerr		CF1		0.3		%
电流有效值测量精度 (相对误差)	IRMSerr	Ib	CF1		0.3		%
模拟输入电平 (电流)		电流差分输入 (峰值)				50	mV
模拟输入电平 (电压)		电压差分输入 (峰值)				200	mV
模拟输入阻抗			VP/IP/IN		370		k Ω
SEL 下拉电阻		SEL (下拉)			57		k Ω
模拟输入带宽		(-3dB)			3.5		kHz
内部电压基准	Vref		VREF		1.10		V
逻辑输入高电平		VDD=3.3V $\pm$ 5%		2.6			V
逻辑输入低电平		VDD=3.3V $\pm$ 5%				0.8	V
逻辑输出高电平		VDD=3.3V $\pm$ 5% IOH=5mA		VDD-0.5			V
逻辑输出低电平		VDD=3.3V $\pm$ 5% IOL=5mA				0.5	V
过流阈值		1m Ω 电流采样 电阻			36		A
过流指示频率 CF					7.8		KHz
过流响应时间						200	ms