

#09 · 重做傳參數

[修復] 技術代號 U-PO-1 · 約 1 天

一句話：重做按鈕少傳一半參數

為什麼要修

歷史卡片點「重做」回到 Studio，只傳 prompt + modality。

現在怎樣

HistoryPage.tsx:1142-1145 的 dispatchToStudio() 呼叫只傳 parameterSnapshot 的少數欄位。

問題在哪

原圖 seed / temperature / 風格卡 / 負面 prompt / LoRA /
解析度全部丟失，使用者重做出來不一樣，要手動全部重設。

要改什麼

擴充 ParameterSnapshot 介面到 20+ 欄位，HistoryPage 用 enrichSnapshotFromHistory()
抽完整參數，Studio 端在 store 自動 apply 到對應控制項。

涉及檔案

shared/orb-studio-actions.ts (ParameterSnapshot 介面擴充)

client/src/lib/send-to-studio.ts (enrichSnapshotFromHistory 新增)

client/src/stores/workspaceStore.ts (pendingParameterSnapshot 欄位 + apply 方法)

client/src/pages/HistoryPage.tsx:1142 (dispatchToStudio 呼叫改用 enrich)

client/src/pages/ImageStudioPage.tsx / VideoStudioPage.tsx / ProStudioPage.tsx (掛載時 apply)

Claude Code 提示詞 (複製貼上)

把下面這段話完整複製，貼到 Claude Code (或 /claude 對話)。Claude Code 會依此完成此項修復。完成後跑下方驗證步驟確認。

請依照計畫附錄 A.14 實作 U-PO-1 跨頁參數連續性：

1. 修改 shared/orb-studio-actions.ts 擴充 ParameterSnapshot 介面：

```
``typescript
export interface ParameterSnapshot {
  // 既有
  prompt?: string;
  compiledPrompt?: string;
  generationType?: string;
  overrideEngine?: string;
  resultUrl?: string;
  // 新增
  seed?: number;
  temperature?: number;
  topP?: number;
  vibeCardIds?: string[];
  negativePrompt?: string;
  loraIds?: string[];
  loraScales?: number[];
  referenceImageUrls?: string[];
  aspectRatio?: string;
  resolution?: string;
  numImages?: number;
  // 音訊
  musicStyle?: string;
  audioScript?: string;
  voiceId?: string;
  speakerEmotionId?: string;
  musicDurationSec?: number;
  // 角色 / 一致性
  consistencyVaultId?: string;
  characterRoleId?: string;
  sceneSettingId?: string;
}
``
```

2. 在 client/src/lib/send-to-studio.ts 新增 enrichSnapshotFromHistory(item: HistoryItem):

ParameterSnapshot 函式。從 generationHistory.parameterSnapshot JSON 完整抽出所有欄位。

3. 修改 client/src/stores/workspaceStore.ts : WorkspaceState 加 pendingParameterSnapshot?: ParameterSnapshot ; 新增 action applySnapshotToActiveTab(snapshot)。

4. 修改 client/src/pages/HistoryPage.tsx 第 1142 行附近的 dispatchToStudio() 呼叫：先用 enrichSnapshotFromHistory(item) 抽出完整欄位，再 dispatch。

5. 修改 client/src/pages/ImageStudioPage.tsx / VideoStudioPage.tsx / ProStudioPage.tsx : useEffect 監聽 workspaceStore.pendingParameterSnapshot，掛載或變化時自動 apply 到對應控制項 (seed input、temperature slider、lora picker、negative prompt textarea 等)，然後 clear pending。

6. 補一條 vitest / playwright 測試：History 點「重做」→ Studio 預填的 seed / lora / negativePrompt 都有正確值。

不要做的事：不要動 generationHistory 表 schema (parameterSnapshot 是 JSON 欄位已可塞任意欄位)。不要新增「重做為新模型」這種變體 (屬未來擴張)。

如何驗證做完了

在 ImageStudio 用具體 seed/lora/negativePrompt 生一張圖 → 看 History 該卡片 → 點「重做」→ Studio 自動填回所有參數 → 不需手動調整即可重生 (結果應接近原圖)。

預估耗時

1 天