

Руководство пользователя

Версия ПО 0.93 Правообладатель: ООО «ОПЛОТ-ИТ» Редакция: сентябрь 2026

Содержание

1. Введение
2. Вход в панель управления
3. Главная панель
4. Рабочие станции
5. Анализ снимка
6. Отчёт об экспертизе
7. История анализов
8. Типовые ситуации

1. Введение

Документ предназначен для сотрудников службы информационной безопасности, работающих в панели управления Оплот.Х-Mark: операторов экспертизы и наблюдателей. Установка и настройка системы описаны в руководстве по установке и руководстве администратора.

Пользователи рабочих станций, на которых установлен агент, не взаимодействуют с ним: агент не имеет интерфейса и не требует действий.

Роли

РОЛЬ	ПРАВА
Наблюдатель	Просмотр состояния рабочих станций и истории анализов
Оператор экспертизы	Права наблюдателя + анализ снимков, формирование отчётов
Администратор	Полный доступ, включая настройки, пользователей, лицензию, токены

2. Вход в панель управления

- Откройте адрес панели, выданный администратором (например, `https://xmark.corp.local`), в поддерживаемом браузере.
- Введите логин и пароль. При доменной аутентификации используйте учётную запись домена.
- При первом входе система предложит сменить пароль, если он был выдан администратором.

Сессия завершается автоматически после 30 минут бездействия (значение настраивается администратором). Для выхода нажмите имя пользователя в правом верхнем углу → **Выйти**.

3. Главная панель

После входа отображается сводка по парку рабочих станций:

- **Всего агентов** — количество зарегистрированных рабочих станций.
- **Активны** — агенты, выходившие на связь за последние 5 минут и выполняющие маркировку.
- **Нет связи** — агенты, не выходившие на связь дольше порога (по умолчанию 24 часа): выключенные компьютеры, проблемы сети.
- **Требуют внимания** — маркировка отключена, драйвер не загружен, зафиксирована попытка вмешательства, без лицензии.
- **Последние анализы** — пять последних запросов экспертизы.

Щелчок по любому показателю открывает отфильтрованный список рабочих станций.

4. Рабочие станции

Раздел **Рабочие станции** содержит таблицу всех агентов. Доступны поиск по имени компьютера, идентификатору и пользователю, фильтры по группе, ОС, статусу и версии агента, сортировка по любому столбцу.

Карточка рабочей станции (щелчок по строке) показывает:

- идентификатор X-Mark, имя компьютера, ОС, версия агента, IP-адрес при последнем контакте;
- подразделение и ответственный пользователь (из каталога или заданные вручную);
- группа и действующие параметры маркировки;
- журнал событий агента: регистрация, изменения статуса, обновления, попытки вмешательства;
- анализы, в которых была идентифицирована эта станция.

Оператор экспертизы может редактировать подразделение и ответственного пользователя; перенос между группами и удаление станции доступны администратору.

5. Анализ снимка

Раздел **Анализ снимка** — основной рабочий инструмент при расследовании утечки.

1. Перетащите файл в область загрузки или нажмите **Выбрать файл**. Поддерживаются PNG и JPG: скриншоты, фотографии экрана со смартфона, изображения, полученные из мессенджеров и публикаций. Можно загрузить несколько файлов сразу.
2. При необходимости заполните поле **Комментарий** (номер инцидента, источник снимка) — он сохранится в истории.
3. Нажмите **Анализировать**. Обработка занимает от нескольких секунд до нескольких минут в зависимости от размера и качества снимка; фотографии экрана под углом обрабатываются дольше.

5.1. Результат

При успешном декодировании отображается блок «Метка обнаружена»:

✓ Метка обнаружена

Компьютер: WKS-0417-MSK

Владелец: Отдел аналитики · Иванов И. И.

Снято: 16.09.2026, 14:32:07 (МСК)

Достоверность: высокая (98 %)

- **Компьютер** — имя рабочей станции из реестра; щелчок открывает её карточку.
- **Снято** — момент, когда изображение было выведено на экран (не время создания файла).
- **Достоверность** — оценка качества декодирования: высокая, средняя, низкая. При средней и низкой рекомендуется повторить анализ с исходным файлом лучшего качества.

Если на снимке присутствуют несколько мониторов или окон с разных станций (например, в конференц-связи), система выводит все обнаруженные метки.

5.2. Метка не обнаружена

Возможные причины: снимок сделан до установки агента; на станции агент не работал (проверьте её журнал); изображение слишком мало или сильно искажено; снимок не относится к рабочим станциям организации. Рекомендации по улучшению — в разделе Типовые ситуации.

6. Отчёт об экспертизе

Из результата анализа нажмите **Сформировать отчёт**. Отчёт в формате PDF содержит: исходное изображение, результат декодирования, данные рабочей станции и ответственного пользователя, дату и оператора анализа, контрольную сумму файла снимка и идентификатор запроса. Отчёт предназначен для внутреннего расследования и передачи в юридическую службу.

7. История анализов

Раздел **История** хранит все выполненные анализы с фильтрами по дате, оператору, результату и рабочей станции. Из истории можно повторно открыть результат и скачать отчёт. Срок хранения снимков задаётся администратором; по истечении срока снимок удаляется, результат декодирования сохраняется.

8. Типовые ситуации

СИТУАЦИЯ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Фотография экрана под сильным углом, метка не найдена	Загрузите исходный файл без пересохранения; если есть несколько кадров — загрузите все. Система выравнивает перспективу автоматически.
Снимок из мессенджера с сильным сжатием	Запросите оригинал у источника; попробуйте загрузить снимок как есть — метка устойчива к типовому сжатию JPEG.
Достоверность «низкая»	Проверьте, не является ли снимок обрезанным фрагментом; загрузите фрагмент большего размера.
Найден компьютер, но ответственный не указан	Заполните подразделение и пользователя в карточке станции или настройте импорт из каталога (администратор).
Время на снимке не совпадает с ожидаемым	Указывается время по часам сервера панели (МСК по умолчанию). Проверьте синхронизацию NTP на сервере.
Станция в статусе «Нет связи»	Компьютер выключен или недоступна сеть до сервера; маркировка при этом продолжается автономно.

Если ситуация не описана, обратитесь в техническую поддержку: support@oplot-it.ru, +7 (499) 348-11-07.