Growatt

Inversor para Interconexión / 10 kW / 220 Vca / 3 MPPT / Eficiencia 98.1% / Monitoreo WiFi opcional

IMÁGENES DEL PRODUCTO

Imagen de referencia de la familia de inversores Growatt. La apariencia exacta puede variar según el modelo.



INFORMACIÓN BÁSICA

Marca	**Growatt**
Modelo	**MIN 10000TL-X2**
Tipo de inversor	**Interconexión a red**
Potencia nominal	**10 kW**
Garantía	**Sujeta a póliza, distribuidor y condiciones de venta; confirmar cobertura aplicable**

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Monitoreo remoto mediante accesorio de comunicación WiFi compatible (no asumir integrado).
- ✓ Protección IP66 para instalación en exterior bajo condiciones adecuadas.
- ✓ Tres rastreadores MPPT independientes de hasta 18 A cada uno.
- ✓ Eficiencia máxima de conversión del 98.1%.
- ✓ Salida monofásica de 220 Vca sincronizada con la red eléctrica.

✓ Posibilidad de reducir el consumo facturado de la red, según producción, consumo y esquema de medición.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Este inversor de interconexión convierte la energía en corriente directa generada por los paneles solares en corriente alterna sincronizada en voltaje y frecuencia con la red eléctrica. La energía producida se destina al consumo de la vivienda o instalación comercial, mientras que los excedentes pueden inyectarse a la red cuando el esquema de interconexión y medición lo permite.

Parámetros eléctricos y de operación

POTENCIA NOMINAL	**10 kW**
VOLTAJE DE SALIDA	**220 Vca monofásico**
EFICIENCIA MÁXIMA	**98.1%**
RASTREADORES MPPT	**3 (18 A por MPPT)**
GRADO DE PROTECCIÓN	**IP66**
CONECTIVIDAD	**Monitoreo WiFi con accesorio compatible**
APLICACIÓN	**Residencial y PyME**
ESQUEMA DE OPERACIÓN	**Interconexión a red (medición neta, sujeto a autorización)**
POTENCIA FV MÁXIMA RECOMENDADA	**15,000 W**
TENSIÓN MÁXIMA CD	**600 V**
RANGO MPPT	**60–550 V**
DIMENSIONES	**425 × 387 × 180 mm**

Funcionamiento del sistema

Los sistemas de interconexión operan mediante la conversión de la energía fotovoltaica de corriente directa a corriente alterna, manteniendo sincronía en voltaje y frecuencia con la red eléctrica de distribución. La energía generada se utiliza prioritariamente para cubrir las cargas conectadas y, si existe excedente, puede exportarse conforme al contrato y el medidor correspondiente.

Beneficio de ahorro energético

El ahorro en el recibo de electricidad depende de la cantidad de paneles instalados, irradiación, orientación, sombras, hábitos de consumo, tarifa y condiciones de interconexión. No se garantiza una reducción fija de 95% en todos los casos.

Referencias y observaciones

Datos técnicos del modelo MIN 10000TL-X2 contrastados con la hoja de datos oficial de Growatt para México. Las capturas originales corresponden a un inversor de 5 kW y se utilizaron como referencia de estructura, no de valores técnicos. El módulo WiFi y la garantía deben corroborarse en la oferta concreta.
Fabricante: https://latam.growatt.com/products/min-7000-10000tl-x2
Hoja de datos: https://latam.growatt.com/upload/file/MIN_7000-10000TL-X2_Hoja_de_datos_MX_20241114.pdf