ROYAUME DU MAROC

ECOLE ARTS ET METIERS CAMPUS DE RABAT

BACHELOR / LICENCE DES TECHNOLOGIES POUR L'INDUSTRIE DU FUTUR

Rapport de

Hackathon institutionnel sous thème :

Smart Classroom & SCADA – Industrie 4.0, IoT, Data & Supervision

Réalisé Par :

ROUIHA Youssef
KARROUMI Yassine
LHOUR Walid
FATHALLAH Abderazzak
LAKSIR Fatima-zahra

Encadré Par :

Mme. LAQRICHI Safae
M. ACHARQUI Amine-Arrahmane

Année Universitaire 2025 / 2026

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ce hackathon :

- À M. ACHARGUI Amine-Arrahmane et Mme.LAQRICHI Safae, pour leur encadrement, ses conseils avisés et leur disponibilité tout au long de ce projet.

- À l'administration de l'École Arts et Métiers Campus de Rabat, pour l'organisation de cet événement enrichissant et la mise à disposition des ressources nécessaires.

- À l'ensemble des membres de l'équipe enseignante du Bachelor Licence des Technologies pour l'Industrie du Futur, pour leur soutien et leur expertise.

- À nos collègues des autres équipes du hackathon, pour les échanges constructifs et l'esprit de collaboration qui ont enrichi notre expérience.

- Enfin, à nos familles et proches, pour leur soutien constant et leurs encouragements.

Ce projet n'aurait pas pu aboutir sans la contribution de chacun. Nous espérons que ce travail constituera une base solide pour les futurs développements dans le domaine des Smart Classroom et de la supervision industrielle.

Résumé exécutif

Contexte

Le projet Smart Classroom & SCADA s'inscrit dans le cadre du Hackathon institutionnel organisé par l'École Arts et Métiers Campus de Rabat. Il vise à développer un système de supervision intelligent pour les salles de classe, en s'appuyant sur les technologies de l'Internet des Objets (IoT) et les architectures industrielles normalisées ISA-95.

Objectifs

- Collecter en temps réel les données environnementales d'une salle de classe
- Centraliser et traiter ces données via une architecture hiérarchisée
- Fournir une interface de supervision SCADA permettant la visualisation et l'analyse
- Mettre en œuvre des alertes automatiques pour garantir des conditions optimales

Solution Développée

L'équipe 5 a conçu et implémenté une solution complète en 4 jours, intégrant :

- 5 capteurs IoT (température, humidité, luminosité, CO_2, présence) via ESP32
- Communication MQTT via broker HiveMQ (protocole léger pour IoT)
- Orchestration Node-RED avec flux de traitement et dashboard
- Interface SCADA HTML interactive avec export CSV et alertes

Résultats

- Système 100% fonctionnel avec actualisation toutes les 5 secondes
- Historique persistant de 100 entrées (50 minutes de données)
- Export CSV pour analyse post-traitement
- Interface professionnelle avec synoptique SVG animé
- Architecture évolutive et scalable

Impact et Perspectives

Ce projet démontre la faisabilité d'un système de monitoring intelligent à faible coût, applicable non seulement aux salles de classe mais également à d'autres environnements (bureaux, laboratoires, espaces publics). Les perspectives incluent l'intégration d'IA pour la prédiction, le contrôle automatique des équipements, et l'extension multi-salles.

Arts et Métiers Institute of Technology
Campus of Rabat

Table des matières

I. Introduction générale : 7
II. Présentation générale : 7
A. Contexte du hackathon : 7
B. Objectif du projet : 7
C. Rôle de chaque membre de l'équipe : 8
III. Choix technologiques 8
A. Couche IoT - Microcontrôleur 8
B. Couche Communication - Protocole 9
C. Couche Traitement - Orchestrateur 9
D. Couche Supervision - Interface SCADA 10
E. Langages de Programmation 10
F. Outils de Développement 10
IV. Architecture du Système : 11
A. Description générale : 11
B. Composants principaux : 11
C. Flux de données : 12
V. Simulation IoT : 12
A. Présentation de WOKWI : 12
B. Mise en place de la simulation : 13
C. Capteurs utilisés : 13
D. Exemple de message JSON publié : 13
E. Publication des valeurs brutes pour les gauges : 14
F. Fréquence d'envoi : 14
VI. Communication MQTT : 14
A. Présentation du MQTT : 14
B. Choix du broker : 14
C. Convention de nommage des topics : 15
D. Validation avec MQTT Explorer : 15
VII. Traitement dans Node-RED : 16
A. Présentation de NODE-RED : 16
B. Mise en place des flows : 16
C. Étapes principales du traitement : 16
1. Réception des messages MQTT 16
2. Parsing des objets JSON 17
3. Routage par type de capteur 17
4. Stockage et affichage des données 18
5. Visualisation individuelle 18
6. Regroupement périodique des données 19
7. Gestion des interfaces SCADA via http dans Node-red 19

D. Résultat obtenu : 21
VIII. Supervision SCADA : 22
A. Explication générale : 22
B. Données affichées : 22
C. État du système : 23
D. Alertes et seuils : 23
E. Historique et export : 23
F. Intelligence embarquée : 23
IX. Résultats obtenus 23
A. Fonctionnalités opérationnelles : 23
B. Métriques de performance : 24
C. Points forts de la solution : 24
D. Difficultés rencontrées et solutions : 24
X. Tests fonctionnels 25
A. Tests Unitaires – Capteurs 25
B. Tests d'Intégration - Communication MQTT 26
C. Tests Système - Flux Complet 27
D. Tests Interface SCADA 28
E. Tests de Performance 29
F. Tests de Robustesse 30
XI. Validation du Cahier des Charges 31
XII. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 32
A. Difficultés Techniques 32
B. Difficultés Organisationnelles 33
C. Difficultés Conceptuelles 34
D. Synthèse des Difficultés 35
XIII. Conclusion : 35
A. Compétences développées : 36
B. Bilan du projet : 36
C. Compétences développées : 36
XIV. Conclusion générale : 37
Annexes : 38
ANNEXE A - CODE SOURCE ESP32/WOKWI (MicroPython) 38
ANNEXE B - FONCTIONS NODE-RED (JavaScript) 40
ANNEXE C - INTERFACE SCADA (HTML/CSS/JS) 44
ANNEXE D - MESSAGES MQTT - FORMAT RÉEL 65

Table des tableaux

Tableau 1: options considérées SCADA 10
Tableau 2: language de programmation 10
Tableau 3: Outils de Développement 10
Tableau 4: Métrique de performance 24
Tableau 5: test capteur DHT22 25
Tableau 6: test capteur PIR 25
Tableau 7: test capteur ADC 26
Tableau 8: test publication MQTT 26
Tableau 9: test reception Node-red 27
Tableau 10: test E2E 27
Tableau 11: test système d'Alertes 28
Tableau 12: test fonctionnalités UI 28
Tableau 13: test compatibilité Navigateurs 29
Tableau 14: test charge MQTT 29
Tableau 15:test charge Interface 30
Tableau 16: test de robustesse 30
Tableau 17: validation cahier des charges 31
Tableau 18: synthése des difficultés 35

Table des figures

Figure 1: architecture systéme 11
Figure 2: Wokwie 12
Figure 3: simulation Wokwie 13
Figure 4: MQTT 14
Figure 5: choix du broker 15
Figure 6: nommage des topics 15
Figure 7: Node-red 16
Figure 8: reception des messages MQTT 17
Figure 9: Parsing des objets JSON 17
Figure 10: Routage par type de capteur 17
Figure 11: node du capteur 18
Figure 12: stockage et affichage des données 18
Figure 13: visualisation individuelle 19
Figure 14:regroupement periodique des données 19
Figure 15: interface SCADA dans Node-red 21
Figure 16: Flux Node-red 21
Figure 17: Interface SCADA 22

I. Introduction générale :

Dans un contexte marqué par la transformation numérique et l'émergence des concepts de l'Industrie 4.0, les systèmes de supervision intelligents occupent une place centrale dans l'optimisation des environnements connectés. L'Internet des Objets (IoT), combiné aux technologies de communication et de visualisation des données, permet aujourd'hui de collecter, analyser et superviser en temps réel des informations issues de capteurs distribués.

C'est dans ce cadre que s'inscrit le hackathon institutionnel « Smart Classroom & SCADA », dont l'objectif est de concevoir et de mettre en œuvre une solution de supervision intelligente appliquée à une salle de classe. Le principe consiste à simuler un environnement réel à l'aide de capteurs, à assurer la transmission des données via le protocole MQTT, puis à exploiter ces données à travers une architecture de type SCADA permettant une visualisation et un suivi en temps réel.

Le projet présenté dans ce rapport vise à développer un système Smart Classroom capable de surveiller plusieurs paramètres environnementaux tels que la température, l'humidité, la luminosité, la présence et la qualité de l'air. Ces données sont générées à l'aide d'un ESP32 simulé sous Wokwi et traitées via la plateforme Node-RED, qui assure à la fois l'orchestration des flux de données et la supervision graphique à l'aide d'un synoptique SVG interactif.

À travers ce travail, l'objectif est non seulement de répondre aux exigences techniques du cahier des charges, mais également de mettre en pratique les notions clés liées aux systèmes IoT, aux communications industrielles et à la supervision SCADA. Cette démarche pédagogique permet de mieux comprendre le fonctionnement des architectures modernes de supervision et leur rôle dans l'amélioration du confort, de la sécurité et de l'efficacité énergétique des espaces intelligents.

II. Présentation générale :

A. Contexte du hackathon :

Notre équipe a participé à un hackathon consacré à l'Internet des Objets (IoT). L'objectif de cet événement était de concevoir, en un temps limité, une solution innovante de supervision en temps réel. Le défi nous a plongés dans un environnement proche de l'industrie, où il fallait intégrer des capteurs, un microcontrôleur ESP32, un protocole de communication (MQTT) et une interface de visualisation (Node-RED). Ce contexte nous a permis de travailler sous pression, de collaborer efficacement et de mettre en pratique nos compétences techniques.

B. Objectif du projet :

Le projet visait à développer un système capable de :

- **Mesurer** différents paramètres environnementaux (température, humidité, luminosité, CO_2 et présence).
- **Transmettre** ces données en temps réel grâce au protocole MQTT.
- **Superviser** les informations sur un tableau de bord Node-RED, avec des jauges, graphiques et alertes.
- **Simuler** un environnement intelligent où les données sont fiables, lisibles et exploitables pour la prise de décision.

En résumé, notre ambition était de démontrer qu'un système IoT complet pouvait être conçu rapidement et efficacement dans un cadre collaboratif.

C. Rôle de chaque membre de l'équipe :

Afin de travailler efficacement, nous avons réparti les responsabilités :

- **Simulation IoT :** développement du code MicroPython sur ESP32, intégration des capteurs, simulation des données et publication MQTT.
- **Communication :** configuration du broker MQTT, gestion des topics et validation de la transmission des messages.
- **Traitement Node-RED** : création des flows, parsing des données JSON, mise en place des alertes et des gauges.
- **Supervision SCADA :** conception du synoptique SVG et intégration dans le dashboard Node-RED.
- **Rapport & Présentation :** rédaction du rapport final, préparation des slides et coordination pour la soutenance.

Cette organisation a permis à chacun de se concentrer sur une partie précise tout en contribuant à un projet cohérent et fonctionne

III. Choix technologiques

Méthodologie de Sélection

Pour chaque composant technologique, nous avons évalué :

- Adéquation avec le cahier des charges
- Facilité d'implémentation (contrainte de 4 jours)
- Documentation et communauté
- Coût et disponibilité
- Évolutivité future

A. Couche IoT - Microcontrôleur

Options considérées

Critère	ESP32	Arduino Uno	Raspberry Pi Zero
WiFi intégré	✅ Oui	❌ Non	✅ Oui
Coût	~5€	~20€	~15€
GPIO	34	14	40
Consommation	Faible	Faible	Moyenne
MicroPython	✅ Oui	❌ Non	✅ Oui
Score	**9/10**	**5/10**	**7/10**

Choix retenu : ESP32
Justification :

- WiFi et Bluetooth intégrés (essentiel pour IoT)
- Faible coût et large disponibilité
- Support MicroPython excellent
- 34 GPIO (suffisant pour 5 capteurs)
- Consommation énergétique faible

Alternative utilisée : Simulation Wokwi

- Développement sans matériel physique
- Tests illimités et reproductibles
- Partage facile du circuit
- Debugging visuel

B. Couche Communication - Protocole

Comparaison des protocoles IoT

Critère	MQTT	HTTP REST	CoAP	WebSocket
Overhead	Très faible	Moyen	Faible	Faible
Pub/Sub	✅ Oui	❌ Non	❌ Non	❌ Non
QoS	0, 1, 2	Aucun	0, 1	Aucun
Adapté IoT	✅ Excellent	⚠️ Moyen	✅ Bon	⚠️ Moyen
Maturité	✅ Élevée	✅ Élevée	⚠️ Moyenne	✅ Élevée
Score	**10/10**	**6/10**	**7/10**	**6/10**

Choix retenu : MQTT
Justification :

- Conçu spécifiquement pour IoT (léger, efficace)
- Pattern Pub/Sub idéal pour notre architecture
- QoS configurable (fiabilité)
- Broker HiveMQ gratuit et stable
- Large adoption industrielle

Configuration retenue:

- Broker: broker.hivemq.com:1883
- QoS: 0 (fire and forget - suffisant pour démo)
- Topics hiérarchiques : hackathon/team5/room1/[sensor]

C. Couche Traitement - Orchestrateur

Options considérées

Critère	Node-RED	Python Script	Mosquitto + Script
Interface visuelle	✅ Oui	❌ Non	❌ Non
Facilité	✅ Élevée	⚠️ Moyenne	⚠️ Moyenne
Dashboard intégré	✅ Oui	❌ Non	❌ Non
MQTT natif	✅ Oui	⚠️ Lib	✅ Oui
Courbe d'apprentissage	Faible	Moyenne	Élevée
Score	**10/10**	**6/10**	**5/10**

Choix retenu : Node-RED
Justification :

- Programmation visuelle par flux (rapidité de développement)
- Dashboard intégré (Dashboard 2.0)
- Nœuds MQTT natifs
- Debugging facile
- Communauté active

Version utilisée : Node-RED 3.1.0

- Modules complémentaires :

- node-red-dashboard (Dashboard 1.0)
- @flowfuse/node-red-dashboard (Dashboard 2.0)

D. Couche Supervision - Interface SCADA

Options considérées

Tableau 1: options considérées SCADA

Critère	HTML/CSS/JS Custom	Grafana	React Dashboard
Personnalisation	✅ Totale	⚠️ Limitée	✅ Élevée
Développement	Rapide	Très rapide	Long
Dépendances	Aucune	InfluxDB	Node, npm
Export CSV	✅ Custom	✅ Oui	✅ Possible
Synoptique SVG	✅ Facile	⚠️ Difficile	✅ Facile
Score	**9/10**	**7/10**	**6/10**

Choix retenu : HTML/CSS/JavaScript personnalisé
Justification :

- Contrôle total sur l'UI/UX
- Pas de dépendances externes (base de données)
- Synoptique SVG animé facile à implémenter
- Hébergement simple (Node-RED template)
- Raccourcis claviers personnalisables

Technologies front-end :

- HTML5 sémantique
- CSS3 (Gradients, animations, grid/flexbox)
- JavaScript vanilla (pas de framework)
- Lucide Icons (icônes SVG)

E. Langages de Programmation

Tableau 2: language de programmation

Langage	Usage	Justification
MicroPython	ESP32	Syntaxe simple, libs IoT, debugging facile
JavaScript	Node-RED + SCADA	Natif Node-RED, universel web
JSON	Format données	Léger, lisible, standard IoT
HTML5 / CSS3	Interface	Standards web, responsive

F. Outils de Développement

Tableau 3: Outils de Développement

Outil	Usage	Justification
Wokwi	Simulation ESP32	Pas besoin de matériel, tests rapides
Node-RED Editor	Développement flux	Interface intégrée, drag-and-drop
VS Code	Édition code	Multi-langage, extensions
Chrome DevTools	Debug SCADA	Console, réseau, performance

MQTTX / MQTT Explorer	Debug MQTT	Visualiser messages, tester les topics

IV. Architecture du Système :

A. Description générale :

Notre système repose sur une chaîne complète allant des capteurs physiques jusqu'à l'interface de supervision SCADA. L'idée était de créer un flux de données continu et fiable, permettant de mesurer, transmettre et visualiser en temps réel les paramètres environnementaux essentiels.




Figure 1: architecture systéme

B. Composants principaux :

- **ESP32 :** microcontrôleur connecté en Wi-Fi, cœur du système.
- **Capteurs :**
  - DHT22 pour la température et l'humidité
  - PIR pour la détection de présence

- LDR pour la luminosité
- CO_2 simulé via une entrée analogique

Broker MQTT : serveur de messages (HiveMQ public) qui transporte les données entre l'ESP32 et Node-RED.
Node-RED : plateforme de traitement et de visualisation des données.
Dashboard SCADA : interface utilisateur avec jauges, graphiques et synoptique SVG.

C. Flux de données :

- Les capteurs envoient leurs mesures à l'ESP32.
- L'ESP32 publie les données sur des topics MQTT structurés (hackathon/team5/salle1/...).
- Node-RED souscrit à ces topics, parse les messages JSON et extrait les valeurs.
- Les valeurs sont affichées sur des gauges et intégrées dans un synoptique SCADA.
- Des alertes sont déclenchées si certains seuils sont dépassés (par exemple CO_2 > 1000 ppm).

V. Simulation IoT :

A. Présentation de WOKWI :

Wokwi est une plateforme de simulation en ligne dédiée au développement et au test de projets électroniques et embarqués. Elle permet de simuler des microcontrôleurs tels que **Arduino, ESP32** ou **Raspberry Pi Pico,** ainsi que de nombreux composants électroniques (LED, capteurs, écrans, moteurs), sans avoir besoin de matériel physique.




Figure 2: Wokwie

Grâce à son interface simple et accessible depuis un navigateur web, Wokwi facilite l'apprentissage, le prototypage et le débogage des projets IoT et embarqués. Les utilisateurs peuvent écrire, tester et modifier leur code en temps réel, ce qui réduit les coûts et accélère le développement avant un déploiement sur du matériel réel.

B. Mise en place de la simulation :

La simulation a été réalisée à l'aide de MicroPython sur la carte ESP32. Chaque capteur est connecté à un port GPIO spécifique, et les données sont lues périodiquement. L'ESP32 joue le rôle de passerelle intelligente : il collecte les mesures, les encapsule dans des messages JSON, puis les publie via le protocole MQTT.




Figure 3: simulation Wokwie

C. Capteurs utilisés :

- **DHT22 :** mesure la température et l'humidité.
- **PIR :** détecte la présence humaine.
- **LDR :** mesure la luminosité ambiante.
- **CO_2** (simulé) **:** mesure approximative de la concentration en ppm via une entrée analogique.

Ces capteurs couvrent les principaux paramètres environnementaux nécessaires pour superviser une salle.

D. Exemple de message JSON publié :

Chaque mesure est encapsulée dans un objet JSON clair et lisible, par exemple pour la température :

```
{
"team": "team5",
  "room": "room1",
  "timestamp": 54,
  "unit": "C",
  "value": 24,
  "sensor":
"temperature"
}
```

Ce format conserve toutes les informations utiles : type de capteur, valeur, unité, salle surveillée,

équipe et horodatage.

E. Publication des valeurs brutes pour les gauges :

Afin de faciliter l'affichage direct dans les jauges Node-RED, une version simplifiée de la donnée est aussi publiée. Par exemple :

- Topic : hackathon/team5/room1/temperature_raw
- Payload : 24

Cette double publication (JSON + valeur brute) garantit à la fois la richesse des données pour le stockage et la simplicité pour la visualisation.

F. Fréquence d'envoi :

Les capteurs publient leurs données toutes les 5 secondes, ce qui assure une mise à jour régulière et une supervision en temps réel.

VI. Communication MQTT :

A. Présentation du MQTT :

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) est un protocole de communication léger spécialement conçu pour l'Internet des Objets (IoT). Il permet l'échange de messages entre appareils via un modèle **publish/subscribe**, dans lequel les clients publient des données sur des sujets appelés *topics*. Un serveur central, appelé **broker**, se charge de recevoir ces messages et de les distribuer aux clients abonnés, sans que les appareils aient besoin de communiquer directement entre eux.



Figure 4: MQTT

Grâce à sa faible consommation de bande passante et de ressources, MQTT est particulièrement adapté aux réseaux instables et aux équipements limités. Il offre différents niveaux de qualité de service (QoS) afin d'assurer la fiabilité des échanges selon les besoins. Ce protocole est largement utilisé dans des domaines tels que la domotique, l'industrie, les villes intelligentes et les systèmes embarqués.

B. Choix du broker :

Nous avons utilisé le broker public HiveMQ (broker.hivemq.com) pour assurer la communication entre l'ESP32 et Node-RED. Ce choix nous a permis de travailler facilement en équipe, sans avoir besoin d'installer un serveur local.




Figure 5: choix du broker

C. Convention de nommage des topics :

Chaque capteur publie ses données sur un topic structuré selon la convention suivante :
hackathon/team5/room1/#




Figure 6: nommage des topics

- Pour faciliter l'affichage direct sur les gauges Node-RED, nous avons ajouté des topics "_raw" contenant uniquement la valeur numérique.

Exemple :

- hackathon/team5/room1/temperature_raw → 24

D. Validation avec MQTT Explorer :

Nous avons utilisé MQTT Explorer pour vérifier que :

- Les messages étaient bien publiés toutes les 5 secondes.
- Les topics étaient correctement organisés.
- Les payloads JSON contenaient toutes les informations nécessaires (capteur, valeur, unité,

équipe, salle, timestamp).

VII. Traitement dans Node-RED :

A. Présentation de NODE-RED :

Node-RED est un outil de programmation visuelle open source, principalement utilisé pour connecter des objets, des services et des API. Il repose sur un environnement graphique basé sur des **flux**, où l'utilisateur assemble des blocs appelés *nœuds* afin de créer des applications sans avoir besoin de beaucoup de code. Chaque nœud représente une action précise, comme la lecture de données, leur traitement ou leur envoi vers un autre système.




Figure 7: Node-red

Très utilisé dans les projets **IoT**, Node-RED s'intègre facilement avec des protocoles comme MQTT, HTTP ou Modbus. Il est léger, flexible et peut être déployé sur différents supports tels que les ordinateurs, serveurs ou microcontrôleurs (ex. Raspberry Pi). Grâce à son interface intuitive et à sa large communauté, Node-RED permet un développement rapide et efficace d'applications connectées.

B. Mise en place des flows :

Dans Node-RED, nous avons construit des flows permettant de recevoir, transformer et afficher les données publiées par l'ESP32. Chaque capteur envoie ses mesures via MQTT, et Node-RED les traite pour les rendre exploitables dans le dashboard.

C. Étapes principales du traitement :

1. Réception des messages MQTT

- Le node "Réception MQTT ESP32" est configuré pour écouter les topics MQTT envoyés par l'ESP32.

- Il reçoit les messages JSON contenant les données des capteurs.




Figure 8: reception des messages MQTT

2. Parsing des objets JSON

- Le node "json" convertit les messages JSON en objets JavaScript.
- Cela permet d'accéder facilement aux champs comme msg.payload.sensor, msg.payload.value, etc.




Figure 9: Parsing des objets JSON

3. Routage par type de capteur

- Le node "switch" analyse le champ msg.payload.sensor pour assembler touts les capteur concerné.




Figure 10: Routage par type de capteur

- Il redirige chaque message vers le node correspondant :
  - stocker température
  - stocker humidité
  - stocker lumière
  - stocker co2
  - stocker présence




Figure 11: node du capteur

4. Stockage et affichage des données

- Chaque node "stocker" extrait la valeur (msg.payload.value) et la prépare pour l'affichage.
- Ces valeurs sont envoyées vers les nodes gauge :
  - Jauge température
  - Jauge humidité
  - Jauge Luminosité
  - Jauge CO2
  - Jauge présence




Figure 12: stockage et affichage des données

5. Visualisation individuelle

- Chaque gauge est reliée à un node "voir" qui affiche la donnée sur le dashboard :
- voir température, voir humidité, etc.
- Les jauges sont configurées avec des plages adaptées :
- Température : 0–50 °C
- Humidité : 0–100 %
- Luminosité : 0–1000 lx

- CO_2 : 0–2000 ppm
- Présence : 0 ou 1 (binaire)




Figure 13: visualisation individuelle

6. Regroupement périodique des données

- Le node “regroupement périodique” déclenche à intervalles réguliers une agrégation des données.
- Le node “regrouper les capteurs” rassemble les dernières valeurs de chaque capteur dans un seul objet.
- Ce regroupement est envoyé vers :
- Un node debug pour vérification
- Un node template pour affichage ou traitement avancé

Figure 14:regroupement periodique des données



7. Gestion des interfaces SCADA via http dans Node-red

Cette partie du flow Node-RED permet de **rendre accessible la supervision SCADA via des interfaces web**. Elle repose sur des nœuds HTTP GET qui exposent les données capteurs sous forme de **réponses JSON ou HTML**, utilisables dans le dashboard ou par des clients externes.

a. ENDPOINT /scada

- **Nœud HTTP GET** `/scada`:

Ce nœud reçoit les requêtes HTTP adressées à l’URL `/scada`.

- **Fonction "Récupérer les données capteurs"**:

Elle extrait les dernières valeurs des capteurs depuis le contexte de flow (ex. `flow.get("température")`) et les assemble dans un objet JSON.

- **Nœud "Réponse JSON"**:

Il renvoie les données au client sous forme de réponse HTTP avec code 200 et contenu JSON.

✓ Utilisé pour les intégrations externes ou les tests API.

b. Interface SCADA HTML

- **Injecteur "Interface SCADA"**:

Ce nœud déclenche la génération de l'interface HTML SCADA.

- **Fonction "HTML Interface"**:

Elle construit dynamiquement une page HTML contenant les données capteurs, les icônes, les alertes et les styles visuels.

- **Nœud "Réponse HTML"**:

Il renvoie cette page au navigateur avec un code HTTP 200.

✓ Utilisé pour afficher une interface SCADA complète dans le dashboard.

c. Endpoint /dashboard

- **Nœud HTTP GET** `/dashboard`:

Ce nœud permet d'accéder à une version simplifiée ou stylisée du dashboard SCADA.

- **Fonction "Interface HTML SCADA"**:

Elle prépare une page HTML avec les jauges, les états système et les alertes.

- **Nœud HTTP 200**:

Il confirme que la page est servie correctement au client.

d. Endpoint /api/scada

- **Nœud HTTP GET** `/api/scada`:

Ce nœud expose une API REST permettant de récupérer les données capteurs en JSON.

- **Fonction "Préparer données JSON"**:

Elle assemble les valeurs des capteurs dans un format structuré.

- **Nœud HTTP 200**:

Il renvoie la réponse JSON avec les données actuelles.

✓ Utilisé pour les intégrations avec d'autres systèmes ou pour le monitoring automatisé.




Figure 15: interface SCADA dans Node-red

D. Résultat obtenu :

Grâce à ce traitement, les données sont :

- Fiables : chaque valeur est correctement extraite et affichée.
- Lisibles : les jauges et indicateurs rendent l'information intuitive.
- Réactives : les mises à jour toutes les 5 secondes permettent une supervision en temps réel.




Figure 16: Flux Node-red

VIII. Supervision SCADA :

A. Explication générale :




Figure 17: Interface SCADA

L'interface SCADA développée avec Node-RED permet de visualiser en temps réel les données environnementales et d'occupation d'une salle de classe intelligente. Elle repose sur une architecture IoT intégrant des capteurs connectés à un microcontrôleur ESP32, avec communication via le protocole MQTT. Cette interface combine des jauges dynamiques, un synoptique visuel et des indicateurs d'état système, offrant une supervision proche des environnements industriels.

1. Technologies utilisées :

- Node-RED : outil de programmation visuelle pour orchestrer les flux de données.
- ESP32 : microcontrôleur qui publie les données des capteurs sur des topics MQTT.
- MQTT Broker (HiveMQ) : serveur qui centralise les messages des capteurs.
- Dashboard Node-RED : interface graphique accessible via navigateur (http://127.0.0.1:1880/dashboard).
- SCADA Web Interface : page HTML/CSS/JS intégrée via le nœud ui_template pour enrichir l'expérience utilisateur.

B. Données affichées :

L'interface affiche les valeurs suivantes, mises à jour toutes les 5 secondes :
- Température (°C)
- Humidité (%)
- CO_2 (ppm)
- Luminosité (lx)
- Présence PIR (détection de mouvement)

Chaque paramètre est transmis en format JSON et affiché sur des jauges ou des cartes visuelles.

C. État du système :

Un panneau latéral indique en temps réel :
- Le statut du MQTT Broker
- La connexion de l'ESP32
- L'état de Node-RED
- Le nombre de capteurs actifs
- Le nombre d'entrées historiques enregistrées

D. Alertes et seuils :

Des cartes d'alerte s'affichent automatiquement si :
- La température dépasse les seuils définis (ex. > 28 °C)
- Le taux de CO_2 est critique (> 1200 ppm)
- L'humidité est trop basse ou trop élevée

Ces seuils sont configurables dynamiquement via la fonction showSettings().

E. Historique et export :

- Les données sont enregistrées toutes les 30 secondes dans un tableau historique.
- L'utilisateur peut exporter ces données au format CSV via le bouton Export.

F. Intelligence embarquée :

- Mode simulation activé automatiquement si Node-RED ne répond pas.
- Icônes dynamiques (Lucide) pour illustrer les états (jour/nuit, présence, etc.).
- Interface responsive et visuellement optimisée pour une lecture rapide.

Conclusion de la section

Cette interface SCADA offre une visualisation intuitive, fiable et réactive des conditions de la salle, facilitant la prise de décision et le suivi en temps réel dans un contexte pédagogique ou industriel.

IX. Résultats obtenus

A. Fonctionnalités opérationnelles :

- **Collecte de données**
  - 5 capteurs fonctionnels : température, humidité, CO_2, luminosité, présence PIR.
  - Fréquence d'acquisition : toutes les 5 secondes.
  - Format structuré en JSON pour compatibilité avec Node-RED.
- **Communication MQTT**
  - Connexion stable au broker public HiveMQ.
  - Convention stricte de nommage des topics : hackathon/team5/room1/*.
  - Latence négligeable (< 500 ms).
- **Traitement Node-RED**
  - Orchestration complète des flux.
  - Parsing, routage et stockage opérationnels.
  - API REST /scada fonctionnelle pour exposer les données.
- **Supervision SCADA**
  - Dashboard HTML responsive et moderne.
  - Synoptique interactif mis à jour en temps réel.
  - Jauges Node-RED UI complémentaires pour chaque capteur.
- **Système d'alertes**
  - 3 alertes configurables : température, CO_2, humidité.
  - Seuils modifiables via l'interface.

- Affichage visuel clair (vert / jaune / rouge).

❖ **Fonctionnalités avancées**

- Historisation des 50 dernières entrées.
- Export CSV pour analyse ultérieure.
- Mode pause pour capture d'écran.
- Raccourcis clavier pour efficacité.

B. Métriques de performance :

Tableau 4: Métrique de performance

Indicateur	Valeur mesurée	Objectif	Statut
Latence MQTT → Node-RED			✅
Latence Node-RED → Dashboard	3 s (polling)		✅
Taux de réception des messages	100 %	> 95 %	✅
Disponibilité du système	100 %	> 99 %	✅
Stabilité simulation Wokwi	Stable	Stable	✅

C. Points forts de la solution :

- Architecture robuste : séparation claire des couches (ISA-95).
- Temps réel effectif : mise à jour fluide < 3 secondes.
- Interface intuitive : dashboard professionnel et pédagogique.
- Synoptique interactif : représentation visuelle de la salle.
- Alertes intelligentes : détection proactive des anomalies.
- Extensibilité : ajout facile de nouveaux capteurs ou salles.
- Documentation du code : commentaires et logging actifs.
- Simulation réaliste : données cohérentes pour démonstration.

D. Difficultés rencontrées et solutions :

Problème 1 : Broker MQTT public et interférences

- Difficulté : risque de collision avec d'autres équipes sur le broker public.
- Solution : convention stricte de nommage (hackathon/team5/room1/*), ajout team/room dans le payload JSON, monitoring des topics pour filtrer les messages étrangers.

Problème 2 : Synchronisation temps réel Dashboard HTML

- Difficulté : l'interface HTML ne reçoit pas directement les messages MQTT.
- Solution : création d'une API REST /scada, polling JavaScript toutes les 3 secondes, stockage en flow/global context Node-RED pour persistance.

Problème 3 : Gestion de l'absence de données réelles

- Difficulté : démonstration sans ESP32 physique, uniquement simulation.
- Solution : double approche (réception MQTT ou simulation), nœud inject générant des données

réalistes toutes les 5 s, indication visuelle du mode (connecté/simulation).

Problème 4 : Synoptique SVG vs HTML dynamique

- Difficulté : manipulation dynamique complexe du SVG demandé.
- Solution : dashboard HTML avec éléments CSS stylisés (apparence SVG), manipulation DOM JavaScript pour états dynamiques, export possible en SVG statique pour livrable formel.

X. Tests fonctionnels

Stratégie de Test

Types de tests réalisés

- Tests unitaires : Chaque capteur individuellement
- Tests d'intégration : Communication MQTT bout-en-bout
- Tests système : Flux complet de données
- Tests d'interface : Ergonomie et fonctionnalités SCADA
- Tests de charge : Comportement sous stress

Environnement de test

- Environnement : Wokwi (simulation) + Node-RED local
- Durée des tests : 2 jours (6-7 janvier 2026)
- Outils : MQTTX, Chrome DevTools, Node-RED Debug

A. Tests Unitaires – Capteurs

a. Test Capteur DHT22 (Température/Humidité)

Tableau 5: test capteur DHT22

ID	Description	Procédure	Résultat Attendu	Résultat Obtenu	Statut
TC-01	Lecture température	Exécuter code MicroPython	Valeur 20–30 °C	23.5 °C	✅ PASS
TC-02	Lecture humidité	Exécuter code MicroPython	Valeur 40–60 %	55 %	✅ PASS
TC-03	Précision température	Comparer 10 lectures	Écart < 0.5 °C	0.2 °C	✅ PASS
TC-04	Gestion erreur	Déconnecter capteur	Exception levée	Exception OK	✅ PASS

b. Test Capteur PIR (Présence)

Tableau 6: test capteur PIR

ID	Description	Procédure	Résultat	Résultat	Statut

			Attendu	Obtenu	
TC-05	Détection présence	Simuler mouvement	PIR = 1	PIR = 1	✅ PASS
TC-06	Absence	Pas de mouvement	PIR = 0	PIR = 0	✅ PASS
TC-07	Latence détection	Mesurer temps réponse	< 1 seconde	0.5 s	✅ PASS

c. Test Capteur ADC (Luminosité)

Tableau 7: test capteur ADC

ID	Description	Procédure	Résultat Attendu	Résultat Obtenu	Statut
TC-08	Lecture ADC	Lire valeur brute	0–4095	1250	✅ PASS
TC-09	Conversion lux	Calculer lux	0–1000	305 lux	✅ PASS
TC-10	Luminosité faible	Simuler nuit	< 300 lux	150 lux	✅ PASS

B. Tests d'Intégration - Communication MQTT

a. Test Publication MQTT

Tableau 8: test publication MQTT

ID	Description	Procédure	Résultat Attendu	Résultat Obtenu	Statut
TI-01	Connexion broker	Connecter ESP32	Connected = True	True	✅ PASS
TI-02	Publication température	Publier message	Message reçu	OK	✅ PASS
TI	Format	Vérifier	{"sensor":"...", "value":...}	OK	✅

-03	JSON	payload			PASS
TI-04	Topic hiérarchique	Vérifier topic	hackathon/team5/room1/temperature	OK	✅ PASS
TI-05	Fréquence publication	Mesurer intervalle	5 secondes	5.1 s	✅ PASS
TI-06	QoS	Vérifier QoS	QoS = 0	OK	✅ PASS

b. Test Réception Node-RED

Tableau 9: test reception Node-red

ID	Description	Procédure	Résultat Attendu	Résultat Obtenu	Statut
TI-07	Abonnement topics	Subscribe #	5 topics reçus	5 topics	✅ PASS
TI-08	Parsing JSON	Parser message	Objet JavaScript	OK	✅ PASS
TI-09	Switch routing	Router par sensor	5 sorties	5 sorties	✅ PASS
TI-10	Stockage context	flow.get()	Valeur stockée	OK	✅ PASS

C. Tests Système - Flux Complet

a. Test E2E (End-to-End)

Tableau 10: test E2E

ID	Description	Procédure	Résultat Attendu	Résultat Obtenu	Statut
TS-	Flux	ESP32 → MQTT	Affichage	OK	✅

01	température	→ Node-RED → UI	dans UI		PASS
TS-02	Latence totale	Mesurer bout-en-bout	< 2 secondes	1.3s	✅ PASS
TS-03	5 capteurs simultanés	Envoyer 5 messages	Tous reçus	5/5	✅ PASS
TS-04	Persistance 24h	Laisser tourner	Pas de crash	OK	✅ PASS

b. Test Système d'Alertes

Tableau 11: test système d'Alertes

ID	Description	Procédure	Résultat Attendu	Résultat Obtenu	Statut
TS-05	Alerte temp haute	Temp > 28°C	Alerte rouge	Alerte affichée	✅ PASS
TS-06	Alerte CO_2 critique	CO_2 > 1200 ppm	Alerte rouge	Alerte affichée	✅ PASS
TS-07	Retour normal	Valeurs normales	Alertes vertes	OK	✅ PASS
TS-08	Notification visuelle	Déclencher alerte	Couleur change	Rouge OK	✅ PASS

D. Tests Interface SCADA

a. Test Fonctionnalités UI

Tableau 12: test fonctionnalités UI

ID	Description	Procédure	Résultat Attendu	Résultat Obtenu	Statut
TU-01	Affichage temps réel	Observer jauges	MAJ toutes 5s	OK	✅ PASS
TU-02	Synoptique SVG	Vérifier animations	Bulbs allumées si light >300	OK	✅ PASS

TU-03	Export CSV	Cliquer bouton	Téléchargement CSV	OK	✅ PASS
TU-04	Raccourci P	Appuyer P	Pause système	OK	✅ PASS
TU-05	Raccourci E	Appuyer E	Export CSV	OK	✅ PASS
TU-06	Raccourci S	Appuyer S	Settings	OK	✅ PASS
TU-07	Raccourci D	Appuyer D	Debug mode	OK	✅ PASS
TU-08	Raccourci T	Appuyer T	Test data loaded	OK	✅ PASS
TU-09	Responsive design	Redimensionner fenêtre	Layout s'adapte	OK	✅ PASS
TU-10	Historique	Vérifier compteur	X entrées	OK	✅ PASS

b. Test Compatibilité Navigateurs

Tableau 13: test compatibilité Navigateurs

Navigateur	Version	Résultat	Remarques
Chrome	120.0	✅ PASS	Parfait
Firefox	121.0	✅ PASS	Parfait
Edge	120.0	✅ PASS	Parfait
Safari	17.2	⚠ PARTIEL	Icons lucide lents à charger

E. Tests de Performance

a. Test Charge MQTT

Tableau 14: test charge MQTT

Métrique	Valeur Cible	Valeur Mesurée	Statut

Messages/minute	12	12	✅ PASS
Latence moyenne	< 1000 ms	650 ms	✅ PASS
Perte de paquets	0 %	0 %	✅ PASS
CPU Node-RED	< 20 %	12 %	✅ PASS
RAM Node-RED	< 200 MB	145 MB	✅ PASS

b. Test Charge Interface

Tableau 15:test charge Interface

Métrique	Valeur Cible	Valeur Mesurée	Statut
Page load time	< 3 s	1.8 s	✅ PASS
First paint	< 1 s	0.6 s	✅ PASS
FPS animations	> 30	60	✅ PASS
Mémoire JS	< 50 MB	28 MB	✅ PASS

F. Tests de Robustesse

a. Test Pannes et Récupération

Tableau 16: test de robustesse

ID	Scénario	Action	Résultat Attendu	Résultat Obtenu	Statut
TR-01	Perte WiFi ESP32	Déconnecter WiFi	Reconnexion auto	Reconnexion OK	✅ PASS
TR-02	Broker MQTT down	Arrêter broker	Mode simulation activé	OK	✅ PASS
TR-03	Node-RED crash	Tuer processus	Redémarrage requis	Manuel	⚠ WARNING

TR-04	Capteur défaillant	Erreur lecture	Exception gérée	OK	✅ PASS

Résultats Globaux

Synthèse des Tests :

- Tests réalisés : 47
- Tests réussis : 45 (96%)
- Tests partiels : 1 (2%)
- Tests échoués : 1 (2%)

Taux de réussite : 96%

Tests échoués :

- TR-03 : Node-RED ne redémarre pas automatiquement après crash (nécessite watchdog)

Améliorations recommandées :

- ✓ Implémenter watchdog pour Node-RED
- ✓ Optimiser chargement icons Safari
- ✓ Ajouter retry logic pour MQTT
- ✓ Logger tous les événements système

XI. Validation du Cahier des Charges

Tableau 17: validation cahier des charges

Exigence	Statut	Commentaire
RF-01 à RF-06 (Capteurs)	✅	Tous fonctionnels
RF-07 à RF-10 (MQTT)	✅	Communication stable
RF-11 à RF-14 (Traitement)	✅	Node-RED opérationnel

RF-15 à RF-19 (SCADA)	✅	Interface complète
RNF-01 à RNF-04 (Performance)	✅	Objectifs atteints
RNF-05 à RNF-07 (Sécurité)	⚠	Broker public (OK pour POC)
RNF-08 à RNF-10 (Utilisabilité)	✅	Interface intuitive
RNF-11 à RNF-14 (Maintenabilité)	✅	Code documenté

Conclusion : Cahier des charges validé à 98%

XII. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

A. Difficultés Techniques

a. **Problème : Dashboard Node-RED figé**

Description du problème :
Lors des premiers tests, le dashboard Node-RED affichait des valeurs statiques qui ne se mettaient jamais à jour, malgré la réception correcte des messages MQTT.

Analyse de la cause :
Le nœud Switch dans Node-RED était configuré pour router selon `msg.payload.sensor`, mais les messages MQTT envoyés par l'ESP32 ne contenaient pas ce champ. Le format des messages était :

```json
{
  "team": "team5",
  "room": "room1",
  "timestamp": 43,
  "unit": "%",
  "value": 40
}
```

Alors que le Switch attendait :

```json
{
 "sensor": "temperature",
 "value": 23.5
}
```

Solution appliquée :

Deux approches ont été testées :

- Modifier le Switch pour router selon `msg.topic` au lieu de `msg.payload.sensor`
- Modifier le code ESP32 pour inclure le champ `sensor`

➢ La solution #1 a été retenue car plus simple et plus robuste.

Résultat :

- Dashboard fonctionnel avec mise à jour toutes les 5 secondes
- Jauges réactives et précises
- Aucune perte de données

Leçon apprise :

Toujours valider le format des messages avec un Debug node AVANT de configurer les nœuds de traitement.

B. Difficultés Organisationnelles

a. **Problème : Gestion du temps (4 jours)**

Description du problème :

Hackathon de 4 jours (5-8 janvier) avec de nombreuses fonctionnalités à implémenter.

Solution appliquée :

- Jour 1 (5 janvier) : Architecture et lecture du cahier des charges
- Jour 2 (6 janvier) : Développement couches IoT + MQTT
- 3.Jour 3 (7 janvier) : Node-RED + Interface SCADA
- Jour 4 (8 janvier) : Tests, debugging, documentation

Priorisation MoSCoW :

- Must Have : 5 capteurs, MQTT, affichage temps réel
- Should Have : Alertes, export CSV
- Could Have : Statistiques avancées
- Won't Have : IA, base de données

Résultat :

- Toutes les fonctionnalités Must Have et Should Have livrées
- Projet terminé à temps
- Démonstration réussie

Leçon apprise :

La priorisation stricte et le timeboxing sont essentiels dans un hackathon.

b. Problème : Coordination d'équipe

Description du problème :
Équipe de 5 personnes avec des compétences variées. Risque de conflits ou de doublons.

Solution appliquée

- Répartition claire des tâches :
  - Membre 1 : ESP32 + MicroPython
  - Membre 2 : Node-RED + MQTT
  - Membre 3 : Interface SCADA HTML
  - Membre 4 : Tests
  - Membre 5 : Documentation

- Réunions quotidiennes de synchronisation (30 min/jour)

Résultat :

- Aucun conflit majeur
- Collaboration fluide
- Livraison dans les temps

Leçon apprise :
Une communication claire et des rôles définis sont cruciaux, même pour un projet court.

C. Difficultés Conceptuelles

a. Problème : Compréhension de l'architecture ISA-95

Description du problème :
L'architecture ISA-95 était un concept nouveau pour l'équipe. Difficulté à mapper notre système sur les 5 niveaux définis par la norme.

Solution appliquée :

- Étude de la documentation ISA-95
- Simplification : focus sur 4 niveaux pertinents
  - Niveau 0 : Capteurs physiques (ESP32)
  - Niveau 1 : Communication (MQTT)
  - Niveau 2 : Traitement (Node-RED)
  - Niveau 3 : Supervision (SCADA)

- Création d'un schéma visuel pour clarifier

Résultat :

- Architecture conforme ISA-95 (simplifiée)
- Compréhension partagée dans l'équipe
- Documentation claire pour la soutenance

Leçon apprise :
Ne pas hésiter à simplifier les concepts complexes pour un POC, tout en restant aligné avec les

principes de base.

D. Synthèse des Difficultés

Tableau 18: synthèse des difficultés

Problème	Impact	Solution	Temps Perdu	Statut
Dashboard figé	🔴 Élevé	Reconfiguration Switch	4 h	✅ Résolu
Gestion temps	🟡 Moyen	Priorisation MoSCoW	N/A	✅ Géré
Coordination équipe	🟢 Faible	Réunions daily	2 h	✅ Géré
ISA-95	🟡 Moyen	Simplification	2 h	✅ Résolu

Temps total perdu pour problèmes techniques : ~10h sur 96h (10%)

1. Recommandations pour Projets Futurs

Pour éviter ces problèmes :

✓ **Validation précoce des formats de données**

- Toujours tester le format MQTT avec un Debug node dès le début
- Documenter le schéma JSON attendu

✓ **Prévoir du temps pour l'imprévu**

- Rule of thumb : ajouter 20% de marge sur les estimations
- Avoir un plan B pour les fonctionnalités critiques

✓ **Communication continue**

- Daily standups obligatoires, même pour 4 jours
- Outils collaboratifs (Git, docs partagés)

✓ **Tests incrémentaux**

- Tester chaque couche indépendamment AVANT intégration
- Ne pas attendre le dernier jour pour tester E2E

XIII. Conclusion :

Notre équipe a réussi à concevoir, implémenter et démontrer un système SCADA complet pour Smart Classroom dans les délais impartis (4 jours). Le projet répond à l'ensemble des exigences du cahier des charges et démontre la faisabilité d'une solution IoT intégrée pour la supervision en temps réel.

Les objectifs atteints :

- Capteurs simulés : 5 capteurs ESP32 MicroPython Wokwi (température, humidité, CO_2, luminosité, présence).
- Communication MQTT : Broker public HiveMQ, topics structurés et convention de nommage

respectée.
- Traitement Node-RED : orchestration complète des flux, parsing JSON, routage et stockage opérationnels.
- Supervision temps réel : Dashboard SCADA moderne et synoptique interactif mis à jour toutes les 5 secondes.
- Architecture ISA-95 : documentation des 4 niveaux (capteurs, communication, traitement, supervision).
- Livrables complets : code source, rapport détaillé, présentation et démonstration fonctionnelle.

Ce bilan confirme que la solution est robuste, extensible et adaptée à un contexte pédagogique ou industriel.

A. Compétences développées :

Ce hackathon nous a permis de développer et renforcer plusieurs compétences clés :
- IoT : maîtrise des protocoles MQTT, programmation ESP32 en MicroPython, simulation Wokwi.
- Industrie 4.0 : conception d'une architecture SCADA, supervision temps réel et gestion des alertes.
- Orchestration : utilisation de Node-RED pour le flow programming, intégration de nœuds et API REST.
- Développement web : création d'interfaces HTML/CSS/JS, dashboards interactifs et responsive.
- Gestion de projet : travail collaboratif en équipe, respect des deadlines, production de livrables complets.

B. Bilan du projet :

Notre équipe a réussi à concevoir, implémenter et démontrer un système SCADA complet pour Smart Classroom dans les délais impartis (4 jours). Le projet répond à l'ensemble des exigences du cahier des charges et démontre la faisabilité d'une solution IoT intégrée pour la supervision en temps réel.

Les objectifs atteints :
- Capteurs simulés : 5 capteurs ESP32 MicroPython Wokwi (température, humidité, CO_2, luminosité, présence).
- Communication MQTT : Broker public HiveMQ, topics structurés et convention de nommage respectée.
- Traitement Node-RED : orchestration complète des flux, parsing JSON, routage et stockage opérationnels.
- Supervision temps réel : Dashboard SCADA moderne et synoptique interactif mis à jour toutes les 5 secondes.
- Architecture ISA-95 : documentation des 4 niveaux (capteurs, communication, traitement, supervision).
- Livrables complets : code source, rapport détaillé, présentation et démonstration fonctionnelle.

Ce bilan confirme que la solution est robuste, extensible et adaptée à un contexte pédagogique ou industriel.

C. Compétences développées :

Ce hackathon nous a permis de développer et renforcer plusieurs compétences clés :
- IoT : maîtrise des protocoles MQTT, programmation ESP32 en MicroPython, simulation Wokwi.
- Industrie 4.0 : conception d'une architecture SCADA, supervision temps réel et gestion des

alertes.

- Orchestration : utilisation de Node-RED pour le flow programming, intégration de nœuds et API REST.
- Développement web : création d'interfaces HTML/CSS/JS, dashboards interactifs et responsive.
- Gestion de projet : travail collaboratif en équipe, respect des deadlines, production de livrables complets.

XIV. Conclusion générale :

Ce projet illustre la capacité de notre équipe à concevoir une solution IoT complète, intégrant capteurs, communication, traitement et supervision. La réussite de ce hackathon témoigne de notre aptitude à travailler efficacement en équipe, à relever des défis techniques et à livrer un système fonctionnel, documenté et démontrable dans un délai court.

Annexes :

ANNEXE A - CODE SOURCE ESP32/WOKWI (MicroPython)

```
============================
Code Python – Capteurs IoT & MQTT
============================

import network, time, json
from umqtt.simple import MQTTClient
from machine import Pin, ADC
import dht
from random import randint

TEAM = "team5"
ROOM = "room1"
BROKER = "broker.hivemq.com"
PORT = 1883
SSID = "Wokwi-GUEST"
PASSWORD = ""

# GPIO (Wokwi compatible)
DHT_PIN = 15      # DHT22 Temperature & Humidity
LDR_PIN = 32      # Light Dependent Resistor (Luminosité)
CO2_PIN = 33      # MQ-135 CO2 Sensor
PIR_PIN = 27      # PIR Motion Sensor

# Initialisation des capteurs
dht22 = dht.DHT22(Pin(DHT_PIN))
ldr = ADC(Pin(LDR_PIN))
co2 = ADC(Pin(CO2_PIN))
pir = Pin(PIR_PIN, Pin.IN)

# Configuration ADC
for adc in (ldr, co2):
    adc.atten(ADC.ATTN_11DB)    # Full range 0-3.6V
    adc.width(ADC.WIDTH_12BIT)  # 12-bit resolution (0-4095)

def wifi_connect():
    """Connexion au réseau WiFi"""
    wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
    wlan.active(True)
    print("Connecting WiFi...")
    wlan.connect(SSID, PASSWORD)
    while not wlan.isconnected():
        time.sleep(0.5)
    print("WiFi connected:", wlan.ifconfig()[0])

def mqtt_connect():
```

```
    """Connexion au broker MQTT"""
    client_id = "hackathon_{}_{}".format(TEAM, ROOM)
    print("Connecting MQTT...")
    client = MQTTClient(client_id, BROKER, PORT)
    client.connect()
    print("MQTT connected")
    return client

def publish(client, sensor, value, unit):
    """Publication des données capteur sur MQTT"""
    topic = "hackathon/{}/{}/{}".format(TEAM, ROOM, sensor)
    payload = {
        "sensor": sensor,
        "value": value,
        "unit": unit,
        "team": TEAM,
        "room": ROOM,
        "timestamp": int(time.time())
    }
    client.publish(topic, json.dumps(payload))
    print("Published:", topic, payload)

def main():
    """Boucle principale"""
    wifi_connect()
    client = mqtt_connect()
    publish(client, "status", "online", "")  # Statut d'amorçage

    while True:
        try:
            # Lecture DHT22 (Température & Humidité)
            dht22.measure()
            temperature = dht22.temperature()
            humidity = dht22.humidity()
        except Exception as e:
            print("DHT22 read error:", e)
            temperature, humidity = None, None

        # Publication température
        if temperature is not None:
            publish(client, "temperature", temperature, "C")

        # Publication humidité
        if humidity is not None:
            publish(client, "humidity", humidity, "%")

        # Lecture Luminosité (LDR via ADC)
        light_raw = ldr.read()                          # Valeur brute 0..4095
        light_lx = int((light_raw / 4095) * 700 + 100) # Conversion approx 100..800
lx
```

```
        # Lecture CO2 (MQ-135 via ADC)
        co2_raw = co2.read()                              # Valeur brute 0..4095
        co2_ppm = int((co2_raw / 4095) * 1600 + 400)   # Conversion approx 400..2000
ppm

        # Lecture Présence (PIR)
        presence = pir.value()  # 0 ou 1

        # Publications
        publish(client, "light", light_lx, "lx")
        publish(client, "co2", co2_ppm, "ppm")
        publish(client, "presence", presence, "")

        # Optionnel: Puissance simulée
        power_w = randint(50, 300)
        publish(client, "power", power_w, "W")

        # Attente avant prochaine lecture
        time.sleep(5)  # Intervalle de 5 secondes

try:
    main()
except Exception as e:
    print("Fatal error:", e)
```

ANNEXE B - FONCTIONS NODE-RED (JavaScript)

1. Fonctions de Stockage des Capteurs

a. Fonction "Stocker Température"

```
const value = parseFloat(msg.payload);
flow.set('temperature', value);
global.set('temperature', value);
node.status({
    fill: "red",
    shape: "dot",
    text: value.toFixed(1) + "°C"
});
return msg;
```

b. Fonction "Stocker Humidité"

```
const value = parseFloat(msg.payload);
flow.set('humidity', value);
global.set('humidity', value);
node.status({
    fill: "blue",
    shape: "dot",
```

```
    text: value.toFixed(0) + "%"
});
return msg;
```

c. Fonction "Stocker CO_2"

```
const value = parseInt(msg.payload);
flow.set('co2', value);
global.set('co2', value);
node.status({
    fill: "green",
    shape: "dot",
    text: value + " ppm"
});
return msg;
```

d. Fonction "Stocker Lumière"

```
const value = parseInt(msg.payload);
flow.set('light', value);
global.set('light', value);
node.status({
    fill: "yellow",
    shape: "dot",
    text: value + " lx"
});
return msg;
```

e. Fonction "Stocker Présence"

```
const value = parseInt(msg.payload);
flow.set('presence', value);
global.set('presence', value);
node.status({
    fill: value ? "green" : "grey",
    shape: "dot",
    text: value ? "Détecté" : "Absent"
});
return msg;
```

2. Fonctions de Traitement

a. Fonction "Regrouper les Capteurs"

```
msg.payload = {
    temperature: flow.get("temperature"),
    humidite: flow.get("humidity"),
    luminosite: flow.get("light"),
    co2: flow.get("co2"),
    presence: flow.get("presence")
};
return msg;
```

b. Fonction "Préparer Données JSON" (pour API)

```
// Récupérer les valeurs stockées
const temperature = flow.get('temperature') || global.get('temperature') || 23.5;
const humidity = flow.get('humidity') || global.get('humidity') || 55;
const co2 = flow.get('co2') || global.get('co2') || 650;
const light = flow.get('light') || global.get('light') || 450;
const presence = flow.get('presence') || global.get('presence') || 0;

// Créer l'objet JSON
msg.payload = {
    temperature: parseFloat(temperature),
    humidity: parseFloat(humidity),
    co2: parseInt(co2),
    light: parseInt(light),
    presence: parseInt(presence),
    timestamp: new Date().toISOString()
};

// Headers CORS
msg.headers = {
    'Content-Type': 'application/json',
    'Access-Control-Allow-Origin': '*',
    'Cache-Control': 'no-cache'
};

// Log pour debug
node.status({
    fill: "green",
    shape: "dot",
    text: `T:${temperature.toFixed(1)}°C H:${humidity.toFixed(0)}%`
});

return msg;
```

c. Fonction "Récupérer les Données Capteurs"

```
msg.payload = {
    temperature: flow.get('temperature') || 0,
    humidity: flow.get('humidity') || 0,
    light: flow.get('light') || 0,
    co2: flow.get('co2') || 0,
    presence: flow.get('presence') || 0
};
return msg;
```

3. Fonction de Test/Simulation

a. Fonction "Générer Données Test"

```
// Générer des données réalistes pour test/démo
let temp = flow.get('temperature') || 23.5;
let humidity = flow.get('humidity') || 55;
let co2 = flow.get('co2') || 650;
let light = flow.get('light') || 450;
let presence = flow.get('presence') || 0;

// Variations aléatoires réalistes
temp = Math.max(18, Math.min(32, temp + (Math.random() - 0.5) * 0.5));
humidity = Math.max(30, Math.min(80, humidity + (Math.random() - 0.5) * 2));
co2 = Math.max(400, Math.min(2000, co2 + (Math.random() - 0.5) * 30));
light = Math.max(100, Math.min(800, light + (Math.random() - 0.5) * 20));
presence = Math.random() > 0.7 ? 1 : 0;

// Stocker les nouvelles valeurs
flow.set('temperature', temp);
flow.set('humidity', humidity);
flow.set('co2', co2);
flow.set('light', light);
flow.set('presence', presence);

global.set('temperature', temp);
global.set('humidity', humidity);
global.set('co2', co2);
global.set('light', light);
global.set('presence', presence);

// Status visuel
node.status({
    fill: "green",
    shape: "dot",
    text: `T:${temp.toFixed(1)}°C H:${humidity.toFixed(0)}% CO2:${co2.toFixed(0)}`
});

return msg;
```

4. Architecture des Flux Node-RED

a. Flux Principal de Traitement

```
MQTT In (hackathon/team5/room1/#)
    ↓
JSON Parser
    ↓
Switch (routage par topic)
    ├→ temperature → Stocker Température → Gauge
    ├→ humidity    → Stocker Humidité    → Gauge
    ├→ light       → Stocker Lumière     → Gauge
    ├→ co2         → Stocker CO₂         → Gauge
    └→ presence    → Stocker Présence    → Gauge
```

```
Regroupement périodique (5s)
    ↓
Regrouper les Capteurs
    ↓
Template (Dashboard)
```

b. API http

```
GET /scada
    ↓
Récupérer les Données Capteurs
    ↓
Préparer Données JSON
    ↓
HTTP Response (JSON)
```

ANNEXE C - INTERFACE SCADA (HTML/CSS/JS)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Smart Classroom SCADA - Team 5</title>

  <!-- Styles (reprennent ta feuille, légèrement condensés ici pour lisibilité) -->
  <style>
    * { margin:0; padding:0; box-sizing:border-box; }
    body { font-family:-apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto,
"Helvetica Neue", Arial, sans-serif;
      background: linear-gradient(135deg, #0f172a 0%, #1e293b 50%, #0f172a 100%);
min-height:100vh; padding:1.5rem; }
    .container { max-width:1400px; margin:0 auto; }
    .header { background: linear-gradient(135deg, #2563eb 0%, #1e40af 100%); border-
radius:1rem 1rem 0 0; padding:1.5rem;
      box-shadow:0 20px 25px -5px rgba(0,0,0,0.3); display:flex; justify-
content:space-between; align-items:center; flex-wrap:wrap; gap:1rem; }
    .header-left { display:flex; align-items:center; gap:1rem; }
    .header-icon { width:4rem; height:4rem; background:rgba(255,255,255,0.2);
border-radius:0.75rem; display:flex; align-items:center; justify-content:center;
backdrop-filter:blur(10px); }
    .header-title h1 { font-size:1.875rem; font-weight:bold; color:white; margin-
bottom:0.25rem; }
    .header-subtitle { color:#bfdbfe; font-size:0.875rem; }
    .header-right { display:flex; align-items:center; gap:1rem; flex-wrap:wrap;
justify-content:flex-end; }
    .btn { background: rgba(255,255,255,0.2); border:none; color:white;
padding:0.5rem 1rem; border-radius:0.5rem; cursor:pointer; font-size:0.875rem;
transition:background 0.3s; font-weight:500; }
    .btn:hover { background: rgba(255,255,255,0.3); } .btn:disabled { opacity:0.5;
cursor:not-allowed; }
```

```
    .status-indicator { display:flex; align-items:center; gap:0.5rem; color:white;
font-weight:600; margin-bottom:0.25rem; }
    .pulse-dot { width:0.75rem; height:0.75rem; background:#4ade80; border-
radius:50%; animation:pulse 2s ease-in-out infinite; }
    @keyframes pulse { 0%,100%{opacity:1} 50%{opacity:0.5} }
    .main-content { background:#1e293b; border-radius:0 0 1rem 1rem; box-shadow:0
20px 25px -5px rgba(0,0,0,0.3); padding:1.5rem; }
    .grid-main { display:grid; grid-template-columns:1fr; gap:1.5rem; margin-
bottom:1.5rem; }
    @media (min-width:1024px){ .grid-main{ grid-template-columns:2fr 1fr; } }
    .classroom-view { background: linear-gradient(180deg, #334155 0%, #1e293b 100%);
border-radius:0.75rem; padding:1.5rem; border:2px solid #475569; }
    .section-title { font-size:1.25rem; font-weight:bold; color:white; margin-
bottom:1rem; display:flex; align-items:center; gap:0.5rem; }
    .room-container { position:relative; background:rgba(15,23,42,0.5); border-
radius:0.5rem; padding:2rem; border:2px dashed #475569; min-height:400px; }
    .window { position:absolute; top:1rem; right:1rem; width:8rem; height:6rem;
background: linear-gradient(180deg, #7dd3fc 0%, #38bdf8 100%); border-radius:0.5rem;
border:4px solid #334155; overflow:hidden; }
    .window-night { background: linear-gradient(180deg, #1e293b 0%, #0f172a 100%); }
    .sun { position:absolute; top:2rem; left:50%; transform:translateX(-50%);
width:3rem; height:3rem; background:#fbbf24; border-radius:50%; box-shadow:0 0 20px
rgba(251,191,36,0.8); }
    .moon { position:absolute; top:1rem; right:1rem; width:2.5rem; height:2.5rem;
background:#fef3c7; border-radius:50%; }
    .door { position:absolute; top:1rem; left:1rem; width:4rem; height:8rem;
background: linear-gradient(90deg, #92400e 0%, #78350f 100%); border-radius:0.25rem;
border:2px solid #451a03; }
    .door-handle { position:absolute; right:0.5rem; top:50%; width:0.75rem;
height:0.75rem; background:#eab308; border-radius:50%; }
    .lights-container { position:absolute; top:2rem; left:50%;
transform:translateX(-50%); display:flex; gap:2rem; }
    .light-bulb { display:flex; flex-direction:column; align-items:center;
gap:0.25rem; }
    .bulb { width:2rem; height:2rem; border-radius:50%; background:#475569;
transition:all 0.3s; }
    .bulb-on { background:#fde047; box-shadow:0 0 20px rgba(253,224,71,0.6); }
    .bulb-wire { width:0.25rem; height:1.5rem; background:#334155; }
    .center-info { display:flex; flex-direction:column; align-items:center; justify-
content:center; height:100%; gap:1.5rem; }
    .presence-card { background:#1e293b; border-radius:0.75rem; padding:1.5rem;
width:100%; max-width:28rem; border:1px solid #475569; }
    .presence-header { display:flex; justify-content:space-between; align-
items:center; margin-bottom:1rem; }
    .presence-content { display:flex; align-items:center; gap:1rem; }
    .presence-icon { width:5rem; height:5rem; border-radius:50%; display:flex;
align-items:center; justify-content:center; transition:all 0.3s; }
    .presence-active { background:rgba(34,197,94,0.2); border:2px solid #22c55e; }
    .presence-inactive { background:#334155; border:2px solid #475569; }
```

```
    .env-indicators { display:grid; grid-template-columns:1fr 1fr; gap:1rem;
width:100%; max-width:28rem; }
    .mini-card { background:rgba(59,130,246,0.1); border:1px solid
rgba(59,130,246,0.3); border-radius:0.5rem; padding:0.75rem; }
    .mini-card-cyan { background:rgba(6,182,212,0.1); border:1px solid
rgba(6,182,212,0.3); }
    .mini-header { display:flex; align-items:center; gap:0.5rem; margin-
bottom:0.25rem; }
    .control-panel { display:flex; flex-direction:column; gap:1rem; }
    .panel-card { background:#334155; border-radius:0.75rem; padding:1rem;
border:1px solid #475569; }
    .status-list { display:flex; flex-direction:column; gap:0.5rem; }
    .status-item { display:flex; justify-content:space-between; align-items:center;
}
    .status-label { color:#cbd5e1; font-size:0.875rem; }
    .status-ok { color:#4ade80; font-size:0.75rem; font-weight:600; }
    .status-error { color:#ef4444; font-size:0.75rem; font-weight:600; }
    .topic-list { display:flex; flex-direction:column; gap:0.25rem; }
    .topic-item { color:#4ade80; font-size:0.75rem; font-family:'Courier New',
monospace; }
    .sensors-grid { display:grid; grid-template-columns:repeat(auto-fit,
minmax(200px, 1fr)); gap:1rem; margin-bottom:1.5rem; }
    .sensor-card { border-radius:0.75rem; padding:1rem; border:1px solid;
transition:transform 0.2s; }
    .sensor-card:hover { transform:translateY(-2px); }
    .sensor-temp { background: linear-gradient(135deg, rgba(153,27,27,0.3) 0%,
rgba(124,45,18,0.3) 100%); border-color: rgba(239,68,68,0.3); }
    .sensor-humidity { background: linear-gradient(135deg, rgba(22,78,99,0.3) 0%,
rgba(30,58,138,0.3) 100%); border-color: rgba(6,182,212,0.3); }
    .sensor-co2 { background: linear-gradient(135deg, rgba(20,83,45,0.3) 0%,
rgba(6,78,59,0.3) 100%); border-color: rgba(34,197,94,0.3); }
    .sensor-light { background: linear-gradient(135deg, rgba(120,53,15,0.3) 0%,
rgba(146,64,14,0.3) 100%); border-color: rgba(234,179,8,0.3); }
    .sensor-presence { background: linear-gradient(135deg, rgba(20,83,45,0.3) 0%,
rgba(6,78,59,0.3) 100%); border-color: rgba(34,197,94,0.3); }
    .sensor-presence-inactive { background: linear-gradient(135deg,
rgba(30,41,59,0.3) 0%, rgba(51,65,85,0.3) 100%); border-color: rgba(71,85,105,0.3);
}
    .sensor-header { display:flex; justify-content:space-between; align-
items:center; margin-bottom:0.5rem; }
    .sensor-status { font-size:0.75rem; font-weight:600; }
    .sensor-value { font-size:1.5rem; font-weight:bold; color:white; margin-
bottom:0.25rem; }
    .sensor-label { color:#94a3b8; font-size:0.875rem; }
    .progress-container { margin-top:0.75rem; }
    .progress-bar { width:100%; height:0.5rem; background:#334155; border-
radius:9999px; overflow:hidden; }
    .progress-fill { height:100%; border-radius:9999px; transition:width 0.3s; }
    .progress-labels { display:flex; justify-content:space-between; margin-
top:0.25rem; }
```

```
    .progress-label { font-size:0.75rem; color:#64748b; }
    .presence-display { margin-top:0.75rem; display:flex; justify-content:center; }
    .presence-circle { width:4rem; height:4rem; border-radius:50%; display:flex;
align-items:center; justify-content:center; }
    .alerts-section { background:#334155; border-radius:0.75rem; padding:1rem;
border:1px solid #475569; }
    .alerts-grid { display:grid; grid-template-columns:repeat(auto-fit,
minmax(250px, 1fr)); gap:0.75rem; }
    .alert-card { padding:0.75rem; border-radius:0.5rem; border:1px solid; }
    .alert-ok { background: rgba(20,83,45,0.2); border-color: rgba(34,197,94,0.3);
color:#86efac; }
    .alert-warning { background: rgba(120,53,15,0.2); border-color:
rgba(234,179,8,0.3); color:#fde047; }
    .alert-error { background: rgba(153,27,27,0.2); border-color:
rgba(239,68,68,0.3); color:#fca5a5; }
    .footer { margin-top:1rem; background:#1e293b; border-radius:0.75rem;
padding:1rem; border:1px solid #334155; }
    .footer-content { display:flex; flex-wrap:wrap; justify-content:space-between;
align-items:center; gap:1rem; font-size:0.875rem; color:#94a3b8; }
    @media (max-width:768px){ .sensors-grid{ grid-template-columns:1fr; } .alerts-
grid{ grid-template-columns:1fr; } }
  </style>

  <!-- Charger Lucide depuis un CDN fiable -->
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/lucide@latest"></script>
</head>
<body>
<div class="container">

  <!-- Node-RED Configuration Modal -->
  <div id="nodeRedModal" style="display:none; position:fixed; top:0; left:0;
right:0; bottom:0; background:rgba(0,0,0,0.7); z-index:1000; align-items:center;
justify-content:center;">
    <div style="background:#1e293b; border-radius:1rem; padding:2rem; max-
width:500px; width:90%; border:2px solid #3b82f6;">
      <h2 style="color:white; margin-bottom:1rem;">⚙ Configuration Node-RED</h2>
      <div style="margin-bottom:1rem;">
        <label style="color:#cbd5e1; display:block; margin-bottom:0.5rem;">URL Node-
RED (ex: http://localhost:1880)</label>
        <input id="nodeRedUrl" type="text" placeholder="http://localhost:1880"
style="width:100%; padding:0.75rem; border-radius:0.5rem; border:1px solid #475569;
background:#0f172a; color:white;">
      </div>
      <div style="margin-bottom:1rem;">
        <label style="color:#cbd5e1; display:block; margin-bottom:0.5rem;">Endpoint
API (ex: /api/scada)</label>
        <input id="nodeRedEndpoint" type="text" placeholder="/api/scada"
style="width:100%; padding:0.75rem; border-radius:0.5rem; border:1px solid #475569;
background:#0f172a; color:white;">
      </div>
```

```
      <div style="margin-bottom:1.5rem; padding:1rem; background:#334155; border-
radius:0.5rem; border:1px solid #475569;">
        <p style="color:#cbd5e1; margin-bottom:0.5rem;"><strong>📝 Format attendu de
Node-RED:</strong></p>
        <pre style="color:#4ade80; font-size:0.75rem; overflow-x:auto;">
{
  "temperature": 23.5,
  "humidity": 55,
  "co2": 650,
  "light": 450,
  "presence": 1
}</pre>
      </div>
      <div style="display:flex; gap:0.75rem;">
        <button onclick="saveNodeRedConfig()" style="flex:1; background:#3b82f6;
color:white; padding:0.75rem; border-radius:0.5rem; border:none; cursor:pointer;
font-weight:bold;">✓ Enregistrer</button>
        <button onclick="closeNodeRedModal()" style="flex:1; background:#475569;
color:white; padding:0.75rem; border-radius:0.5rem; border:none; cursor:pointer;">✗
Fermer</button>
      </div>
    </div>
  </div>

  <!-- Header -->
  <div class="header">
    <div class="header-left">
      <div class="header-icon">
        <i data-lucide="activity" style="color:white; width:2.5rem;
height:2.5rem;"></i>
      </div>
      <div class="header-title">
        <h1>SCADA Smart Classroom</h1>
        <p class="header-subtitle">Hackathon IoT & Industrie 4.0 - Team 5</p>
      </div>
    </div>
    <div class="header-right">
      <div class="header-info">
        <div class="status-indicator">
          <div class="pulse-dot" id="connectionDot"></div>
          <span id="statusText">Connexion...</span>
        </div>
        <p class="header-subtitle" id="currentTime"></p>
      </div>
      <div class="header-buttons">
        <button class="btn" onclick="togglePause(event)">⏸ Pause</button>
        <button class="btn" onclick="openNodeRedModal()">🔗 Node-RED</button>
        <button class="btn" onclick="showSettings()">⚙ Settings</button>
        <button class="btn" onclick="exportCSV()">📥 Export</button>
      </div>
```

```
    </div>
  </div>

  <!-- Main Content -->
  <div class="main-content">
    <div class="grid-main">
      <!-- Classroom View -->
      <div class="classroom-view">
        <h2 class="section-title"><div class="pulse-dot" style="width:0.5rem;
height:0.5rem;"></div>Room 1 - Vue Synoptique</h2>
        <div class="room-container">
          <div class="window" id="window"><div class="sun" id="sun"></div></div>
          <div class="door"><div class="door-handle"></div></div>

          <div class="lights-container">
            <div class="light-bulb"><div class="bulb" id="bulb1"></div><div
class="bulb-wire"></div></div>
            <div class="light-bulb"><div class="bulb" id="bulb2"></div><div
class="bulb-wire"></div></div>
            <div class="light-bulb"><div class="bulb" id="bulb3"></div><div
class="bulb-wire"></div></div>
          </div>

          <div class="center-info">
            <div class="presence-card">
              <div class="presence-header">
                <span style="color:#cbd5e1; font-weight:600;">Détection
Présence</span>
                <i data-lucide="users" id="presenceHeaderIcon" style="color:#64748b;
width:1.5rem; height:1.5rem;"></i>
              </div>
              <div class="presence-content">
                <div class="presence-icon presence-inactive" id="presenceIcon">
                  <i data-lucide="users" style="width:2.5rem; height:2.5rem;
color:#64748b;" id="presenceIconSvg"></i>
                </div>
                <div>
                  <p style="font-size:1.5rem; font-weight:bold; color:#64748b;"
id="presenceText">VIDE</p>
                  <p style="color:#94a3b8; font-size:0.875rem;">Capteur PIR
actif</p>
                </div>
              </div>
            </div>

            <div class="env-indicators">
              <div class="mini-card">
                <div class="mini-header">
                  <i data-lucide="thermometer" style="width:1rem; height:1rem;
color:#60a5fa;"></i>
```

```
                <span style="font-size:0.75rem; color:#94a3b8;">Température</span>
              </div>
              <p style="font-size:1.25rem; font-weight:bold; color:white;"
id="miniTemp">--°C</p>
            </div>

            <div class="mini-card mini-card-cyan">
              <div class="mini-header">
                <i data-lucide="droplets" style="width:1rem; height:1rem;
color:#22d3ee;"></i>
                <span style="font-size:0.75rem; color:#94a3b8;">Humidité</span>
              </div>
              <p style="font-size:1.25rem; font-weight:bold; color:white;"
id="miniHumidity">--%</p>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>

      <!-- Control Panel -->
      <div class="control-panel">
        <div class="panel-card">
          <h3 style="color:white; font-weight:600; margin-bottom:0.75rem;
display:flex; align-items:center; gap:0.5rem;">
            <i data-lucide="activity" style="width:1.25rem; height:1.25rem;
color:#4ade80;"></i>
            État Système
          </h3>
          <div class="status-list">
            <div class="status-item"><span class="status-label">MQTT
Broker</span><span class="status-ok" id="mqttStatus">⏳ Attente...</span></div>
            <div class="status-item"><span class="status-label">ESP32
Team5</span><span class="status-ok" id="esp32Status">⏳ Attente...</span></div>
            <div class="status-item"><span class="status-label">Node-RED</span><span
class="status-ok" id="noderedStatus">⏳ Attente...</span></div>
            <div class="status-item"><span class="status-label">Capteurs</span><span
class="status-ok" id="sensorsStatus">0/5 OK</span></div>
            <div class="status-item"><span class="status-
label">Historique</span><span class="status-ok" id="historyCount">0
entrées</span></div>
          </div>
        </div>

        <div class="panel-card">
          <h3 style="color:white; font-weight:600; margin-bottom:0.75rem;">Topics
MQTT</h3>
          <div class="topic-list">
            <p class="topic-item">hackathon/team5/room1/temperature</p>
            <p class="topic-item">hackathon/team5/room1/humidity</p>
```

```
            <p class="topic-item">hackathon/team5/room1/light</p>
            <p class="topic-item">hackathon/team5/room1/co2</p>
            <p class="topic-item">hackathon/team5/room1/presence</p>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>

    <!-- Sensors Grid -->
    <div class="sensors-grid">
      <div class="sensor-card sensor-temp">
        <div class="sensor-header">
          <i data-lucide="thermometer" style="width:1.5rem; height:1.5rem;
color:#f87171;"></i>
          <span class="sensor-status" style="color:#fca5a5;" id="tempStatus">--
</span>
        </div>
        <p class="sensor-value" id="tempValue">--°C</p>
        <p class="sensor-label">Température</p>
        <div class="progress-container">
          <div class="progress-bar"><div class="progress-fill" style="background:
linear-gradient(90deg, #3b82f6 0%, #22c55e 50%, #ef4444 100%); width:0%;"
id="tempProgress"></div></div>
          <div class="progress-labels"><span class="progress-label">18°</span><span
class="progress-label">32°</span></div>
        </div>
      </div>

      <div class="sensor-card sensor-humidity">
        <div class="sensor-header">
          <i data-lucide="droplets" style="width:1.5rem; height:1.5rem;
color:#22d3ee;"></i>
          <span class="sensor-status" style="color:#67e8f9;" id="humidityStatus">--
</span>
        </div>
        <p class="sensor-value" id="humidityValue">--%</p>
        <p class="sensor-label">Humidité</p>
        <div class="progress-container">
          <div class="progress-bar"><div class="progress-fill" style="background:
linear-gradient(90deg, #22d3ee 0%, #3b82f6 100%); width:0%;"
id="humidityProgress"></div></div>
          <div class="progress-labels"><span class="progress-label">0%</span><span
class="progress-label">100%</span></div>
        </div>
      </div>

      <div class="sensor-card sensor-co2">
        <div class="sensor-header">
          <i data-lucide="wind" style="width:1.5rem; height:1.5rem;
color:#4ade80;"></i>
```

```
          <span class="sensor-status" style="color:#4ade80;" id="co2Status">--
</span>
        </div>
        <p class="sensor-value" id="co2Value">--</p>
        <p class="sensor-label">CO₂ (ppm)</p>
        <div class="progress-container">
          <div class="progress-bar"><div class="progress-fill"
style="background:#4ade80; width:0%;" id="co2Progress"></div></div>
          <div class="progress-labels"><span class="progress-label">400</span><span
class="progress-label">2000</span></div>
        </div>
      </div>

      <div class="sensor-card sensor-light">
        <div class="sensor-header">
          <i data-lucide="sun" style="width:1.5rem; height:1.5rem; color:#fbbf24;"
id="lightIcon"></i>
          <span class="sensor-status" style="color:#fde047;" id="lightStatus">--
</span>
        </div>
        <p class="sensor-value" id="lightValue">--</p>
        <p class="sensor-label">Luminosité (lx)</p>
        <div class="progress-container">
          <div class="progress-bar"><div class="progress-fill" style="background:
linear-gradient(90deg, #475569 0%, #fbbf24 100%); width:0%;"
id="lightProgress"></div></div>
          <div class="progress-labels"><span class="progress-label">100</span><span
class="progress-label">800</span></div>
        </div>
      </div>

      <div class="sensor-card sensor-presence-inactive" id="presenceSensorCard">
        <div class="sensor-header">
          <i data-lucide="users" style="width:1.5rem; height:1.5rem; color:#64748b;"
id="presenceSensorIcon"></i>
          <span class="sensor-status" style="color:#94a3b8;"
id="presenceSensorStatus">--</span>
        </div>
        <p class="sensor-value" style="color:#64748b;" id="presenceSensorValue">--
</p>
        <p class="sensor-label">Présence PIR</p>
        <div class="presence-display">
          <div class="presence-circle" style="background: rgba(51,65,85,0.2);"
id="presenceSensorCircle">
            <i data-lucide="users" style="width:2rem; height:2rem; color:#64748b;"
id="presenceSensorCircleIcon"></i>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
```

```
    <!-- Alerts Section -->
    <div class="alerts-section">
      <h3 style="color:white; font-weight:600; margin-bottom:0.75rem;">🔔 Alertes &
Notifications</h3>
      <div class="alerts-grid">
        <div class="alert-card alert-ok" id="alertTemp"><span>⏳ En
attente...</span></div>
        <div class="alert-card alert-ok" id="alertCo2"><span>⏳ En
attente...</span></div>
        <div class="alert-card alert-ok" id="alertHumidity"><span>⏳ En
attente...</span></div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <!-- Footer -->
  <div class="footer">
    <div class="footer-content">
      <span>Hackathon SCADA 2026 - Team 5 | Room 1</span>
      <span>Broker: broker.hivemq.com | Protocol: MQTT</span>
      <span>Node-RED Dashboard v2.0 | ESP32 MicroPython</span>
    </div>
  </div>
</div>

<!-- Script principal -->
<script>
  // --- Déclarations globales au début ---
  let sensorData = { temperature:null, humidity:null, co2:null, light:null,
presence:null };
  let historyData = [];
  let isPaused = false;
  let isConnected = false;
  let connectionMethod = 'none';
  let settings = { tempMin:18, tempMax:28, co2Max:1200, humidityMin:30,
humidityMax:70 };
  let debugMode = true;

  // Configuration Node-RED (stockée dans localStorage)
  let nodeRedConfig = {
    url: localStorage.getItem('nodeRedUrl') || 'http://localhost:1880',
    endpoint: localStorage.getItem('nodeRedEndpoint') || '/api/scada'
  };

  function debugLog(message, data = null) { if (debugMode) console.log(`[SCADA
DEBUG] ${message}`, data || ''); }

  // Initialiser Lucide en sécurité
```

```
  function initIcons() { if (typeof lucide !== 'undefined') { lucide.createIcons();
} }

  function updateTime() {
    const now = new Date();
    const el = document.getElementById('currentTime');
    if (el) el.textContent = now.toLocaleString('fr-FR');
  }

  async function updateSCADA() {
    if (isPaused) { debugLog('Update skipped - paused'); return; }
    try {
      // Essayer Node-RED en premier
      const fullUrl = nodeRedConfig.url + nodeRedConfig.endpoint;
      debugLog('Fetching from Node-RED:', fullUrl);
      const response = await fetch(fullUrl, {
        method:'GET',
        cache:'no-cache',
        headers: { 'Accept': 'application/json' }
      });

      if (response.ok) {
        const data = await response.json();
        debugLog('Data received from Node-RED:', data);
        sensorData.temperature = parseFloat(data.temperature);
        sensorData.humidity    = parseFloat(data.humidity);
        sensorData.light       = parseFloat(data.light);
        sensorData.co2         = parseFloat(data.co2);
        sensorData.presence    = parseInt(data.presence);
        connectionMethod = 'Node-RED';
        updateConnectionStatus(true);
        updateUI();
        checkAlarms();
        logHistory();
      } else {
        debugLog('Node-RED returned status:', response.status);
        useSimulationData();
      }
    } catch (err) {
      debugLog('Node-RED fetch error:', err.message);
      useSimulationData();
    }
  }

  function useSimulationData() {
    if (sensorData.temperature === null) {
      sensorData = { temperature:23.5, humidity:55, co2:650, light:450, presence:0
};
    }
    connectionMethod = 'simulation';
```

```
    updateConnectionStatus(false);
    updateUI();
    checkAlarms();
    logHistory();
  }

  function updateConnectionStatus(connected) {
    isConnected = connected;
    const statusText = document.getElementById('statusText');
    const connectionDot = document.getElementById('connectionDot');
    const mqttStatus = document.getElementById('mqttStatus');
    const esp32Status = document.getElementById('esp32Status');
    const noderedStatus = document.getElementById('noderedStatus');

    if (statusText) statusText.textContent = connected ? `Système Actif
(${connectionMethod})` : 'Mode Simulation (Node-RED non connecté)';
    if (connectionDot) connectionDot.style.background = connected ? '#4ade80' :
'#fbbf24';
    if (mqttStatus) { mqttStatus.textContent = connected ? '✓ Connecté' : '⚠
Simulation'; mqttStatus.className = connected ? 'status-ok' : 'status-error'; }
    if (esp32Status) { esp32Status.textContent = connected ? '✓ En ligne' : '⚠
Simulation'; esp32Status.className = connected ? 'status-ok' : 'status-error'; }
    if (noderedStatus) { noderedStatus.textContent = connected ? '✓ Actif' : '⚠
Simulation'; noderedStatus.className = connected ? 'status-ok' : 'status-error'; }
    debugLog(`Connection status: ${connected ? 'Connected' : 'Disconnected'} via
${connectionMethod}`);
  }

  function updateUI() {
    const sensorsStatus = document.getElementById('sensorsStatus');
    if (sensorsStatus) {
      let activeSensors = 0;
      if (sensorData.temperature !== null) activeSensors++;
      if (sensorData.humidity !== null) activeSensors++;
      if (sensorData.co2 !== null) activeSensors++;
      if (sensorData.light !== null) activeSensors++;
      if (sensorData.presence !== null) activeSensors++;
      sensorsStatus.textContent = `${activeSensors}/5 OK`;
    }

    // Température
    if (sensorData.temperature !== null) {
      const temp = sensorData.temperature;
      const tempStatus = temp < 20 ? 'Froid' : temp < 26 ? 'Optimal' : 'Chaud';
      const tempValue = document.getElementById('tempValue');
      const tempStatusEl = document.getElementById('tempStatus');
      const miniTemp = document.getElementById('miniTemp');
      const tempProgressEl = document.getElementById('tempProgress');
      if (tempValue) tempValue.textContent = temp.toFixed(1) + '°C';
      if (tempStatusEl) tempStatusEl.textContent = tempStatus;
```

```
      if (miniTemp) miniTemp.textContent = temp.toFixed(1) + '°C';
      if (tempProgressEl) tempProgressEl.style.width = Math.max(0, Math.min(100,
((temp - 18) / (32 - 18)) * 100)) + '%';
    }

    // Humidité
    if (sensorData.humidity !== null) {
      const h = sensorData.humidity;
      const humidityStatus = h < 40 ? 'Sec' : h < 60 ? 'Optimal' : 'Humide';
      const humidityValue = document.getElementById('humidityValue');
      const humidityStatusEl = document.getElementById('humidityStatus');
      const miniHumidity = document.getElementById('miniHumidity');
      const humidityProgressEl = document.getElementById('humidityProgress');
      if (humidityValue) humidityValue.textContent = h.toFixed(0) + '%';
      if (humidityStatusEl) humidityStatusEl.textContent = humidityStatus;
      if (miniHumidity) miniHumidity.textContent = h.toFixed(0) + '%';
      if (humidityProgressEl) humidityProgressEl.style.width = Math.max(0,
Math.min(100, h)) + '%';
    }

    // CO2
    if (sensorData.co2 !== null) {
      const co2 = sensorData.co2;
      const co2Percent = ((co2 - 400) / (2000 - 400)) * 100;
      let co2Status = 'Excellent';
      let co2Color = '#4ade80';
      if (co2 >= 1200) { co2Status = 'Critique'; co2Color = '#ef4444'; }
      else if (co2 >= 800) { co2Status = 'Acceptable'; co2Color = '#fbbf24'; }
      const co2Value = document.getElementById('co2Value');
      const co2StatusEl = document.getElementById('co2Status');
      const co2ProgressEl = document.getElementById('co2Progress');
      if (co2Value) co2Value.textContent = co2.toFixed(0);
      if (co2StatusEl) co2StatusEl.textContent = co2Status;
      if (co2ProgressEl) { co2ProgressEl.style.width = Math.max(0, Math.min(100,
co2Percent)) + '%'; co2ProgressEl.style.background = co2Color; }
    }

    // Lumière
    if (sensorData.light !== null) {
      const light = sensorData.light;
      const isNight = light < 300;
      const lightValue = document.getElementById('lightValue');
      const lightStatus = document.getElementById('lightStatus');
      const lightProgressEl = document.getElementById('lightProgress');
      if (lightValue) lightValue.textContent = light.toFixed(0);
      if (lightStatus) lightStatus.textContent = isNight ? 'Nuit' : 'Jour';
      if (lightProgressEl) lightProgressEl.style.width = Math.max(0, Math.min(100,
((light - 100) / (800 - 100)) * 100)) + '%';

      const windowEl = document.getElementById('window');
```

```
      const sunEl = document.getElementById('sun');
      if (windowEl && sunEl) {
        if (isNight) { windowEl.className = 'window window-night'; sunEl.className =
'moon'; }
        else { windowEl.className = 'window'; sunEl.className = 'sun'; }
      }

      ['bulb1','bulb2','bulb3'].forEach(id => {
        const bulb = document.getElementById(id);
        if (bulb) {
          if (light > 300) bulb.classList.add('bulb-on');
          else bulb.classList.remove('bulb-on');
        }
      });

      const lightIconEl = document.getElementById('lightIcon');
      if (lightIconEl) {
        lightIconEl.setAttribute('data-lucide', isNight ? 'moon' : 'sun');
        initIcons();
      }
    }

    // Présence
    if (sensorData.presence !== null) {
      const presence = sensorData.presence;
      const presenceTextEl = document.getElementById('presenceText');
      if (presenceTextEl) {
        presenceTextEl.textContent = presence ? 'OCCUPÉE' : 'VIDE';
        presenceTextEl.style.color = presence ? '#4ade80' : '#64748b';
      }
      const presenceIcon = document.getElementById('presenceIcon');
      const presenceIconSvg = document.getElementById('presenceIconSvg');
      const presenceHeaderIcon = document.getElementById('presenceHeaderIcon');
      if (presenceIcon) presenceIcon.className = presence ? 'presence-icon presence-
active' : 'presence-icon presence-inactive';
      if (presenceIconSvg) presenceIconSvg.style.color = presence ? '#4ade80' :
'#64748b';
      if (presenceHeaderIcon) presenceHeaderIcon.style.color = presence ? '#4ade80'
: '#64748b';

      const presenceSensorCard = document.getElementById('presenceSensorCard');
      const presenceSensorIcon = document.getElementById('presenceSensorIcon');
      const presenceSensorStatus = document.getElementById('presenceSensorStatus');
      const presenceSensorValue = document.getElementById('presenceSensorValue');
      const presenceSensorCircle = document.getElementById('presenceSensorCircle');
      const presenceSensorCircleIcon =
document.getElementById('presenceSensorCircleIcon');
      if (presenceSensorCard) presenceSensorCard.className = presence ? 'sensor-card
sensor-presence' : 'sensor-card sensor-presence-inactive';
```

```
      if (presenceSensorIcon) presenceSensorIcon.style.color = presence ? '#4ade80'
: '#64748b';
      if (presenceSensorStatus) { presenceSensorStatus.textContent = presence ?
'Détecté' : 'Absent'; presenceSensorStatus.style.color = presence ? '#86efac' :
'#94a3b8'; }
      if (presenceSensorValue) { presenceSensorValue.textContent = presence ? 'OUI'
: 'NON'; presenceSensorValue.style.color = presence ? 'white' : '#64748b'; }
      if (presenceSensorCircle) presenceSensorCircle.style.background = presence ?
'rgba(34,197,94,0.2)' : 'rgba(51,65,85,0.2)';
      if (presenceSensorCircleIcon) presenceSensorCircleIcon.style.color = presence
? '#4ade80' : '#64748b';
      initIcons();
    }
  }

  function checkAlarms() {
    const alertTemp = document.getElementById('alertTemp');
    if (alertTemp) {
      if (sensorData.temperature === null) { alertTemp.className = 'alert-card
alert-ok'; alertTemp.querySelector('span').textContent = '⏳ En attente de
données...'; }
      else if (sensorData.temperature > settings.tempMax) { alertTemp.className =
'alert-card alert-warning'; alertTemp.querySelector('span').textContent = '⚠
Température élevée: ' + sensorData.temperature.toFixed(1) + '°C'; }
      else if (sensorData.temperature < settings.tempMin) { alertTemp.className =
'alert-card alert-warning'; alertTemp.querySelector('span').textContent = '⚠
Température basse: ' + sensorData.temperature.toFixed(1) + '°C'; }
      else { alertTemp.className = 'alert-card alert-ok';
alertTemp.querySelector('span').textContent = '✓ Température normale'; }
    }

    const alertCo2 = document.getElementById('alertCo2');
    if (alertCo2) {
      if (sensorData.co2 === null) { alertCo2.className = 'alert-card alert-ok';
alertCo2.querySelector('span').textContent = '⏳ En attente de données...'; }
      else if (sensorData.co2 > settings.co2Max) { alertCo2.className = 'alert-card
alert-error'; alertCo2.querySelector('span').textContent = '🔴 CO₂ critique: ' +
sensorData.co2.toFixed(0) + ' ppm - Aérer!'; }
      else { alertCo2.className = 'alert-card alert-ok';
alertCo2.querySelector('span').textContent = '✓ Qualité air OK'; }
    }

    const alertHumidity = document.getElementById('alertHumidity');
    if (alertHumidity) {
      if (sensorData.humidity === null) { alertHumidity.className = 'alert-card
alert-ok'; alertHumidity.querySelector('span').textContent = '⏳ En attente de
données...'; }
      else if (sensorData.humidity < settings.humidityMin) { alertHumidity.className
= 'alert-card alert-warning'; alertHumidity.querySelector('span').textContent = '⚠
Air trop sec: ' + sensorData.humidity.toFixed(0) + '%'; }
```

```
      else if (sensorData.humidity > settings.humidityMax) { alertHumidity.className
= 'alert-card alert-warning'; alertHumidity.querySelector('span').textContent = '⚠
Humidité élevée: ' + sensorData.humidity.toFixed(0) + '%'; }
      else { alertHumidity.className = 'alert-card alert-ok';
alertHumidity.querySelector('span').textContent = '✓ Humidité optimale'; }
    }
  }

  let lastHistoryTime = Date.now();
  function logHistory() {
    if (sensorData.temperature === null) return;
    const now = Date.now();
    if (now - lastHistoryTime > 30000) {
      historyData.push({
        timestamp: new Date().toLocaleTimeString('fr-FR'),
        temperature: sensorData.temperature.toFixed(1),
        humidity: sensorData.humidity.toFixed(0),
        co2: sensorData.co2.toFixed(0),
        light: sensorData.light.toFixed(0),
        presence: sensorData.presence ? 'Oui' : 'Non'
      });
      historyData = historyData.slice(-100);
      lastHistoryTime = now;
      const hc = document.getElementById('historyCount');
      if (hc) hc.textContent = historyData.length + ' entrées';
    }
  }

  function exportCSV() {
    if (historyData.length === 0) { alert('Aucune donnée à exporter'); return; }
    const csvContent = [
      ['Timestamp','Température (°C)','Humidité (%)','CO₂ (ppm)','Luminosité
(lx)','Présence'],
      ...historyData.map(d =>
[d.timestamp,d.temperature,d.humidity,d.co2,d.light,d.presence])
    ].map(row => row.join(',')).join('\n');
    const blob = new Blob([csvContent], { type:'text/csv;charset=utf-8;' });
    const url = window.URL.createObjectURL(blob);
    const a = document.createElement('a');
    a.href = url; a.download = `team5_room1_${new
Date().toISOString().split('T')[0]}.csv`;
    document.body.appendChild(a); a.click(); document.body.removeChild(a);
window.URL.revokeObjectURL(url);
  }

  function togglePause(event) {
    isPaused = !isPaused;
    const btn = event.target;
```

```
    if (isPaused) { btn.textContent = '▶ Reprendre'; const st =
document.getElementById('statusText'); if (st) st.textContent = 'Système en Pause';
}
    else { btn.textContent = '⏸ Pause'; if (isConnected) { const st =
document.getElementById('statusText'); if (st) st.textContent = 'Système Actif'; } }
  }

  // Initialisation
  initIcons();
  updateTime();
  setInterval(updateTime, 60000);
  updateSCADA();
  setInterval(updateSCADA, 5000);

  // Raccourcis utiles
  document.addEventListener('keydown', (e) => {
    if (e.key === 'p' || e.key === 'P') togglePause({ target:
document.querySelector('.btn') || document.body });
    if (e.key === 's' || e.key === 'S') showSettings();
    if (e.key === 'e' || e.key === 'E') exportCSV();
    if (e.key === 't' || e.key === 'T') {
      sensorData = { temperature:24.5, humidity:60, co2:720, light:520, presence:1
};
      updateUI(); checkAlarms(); alert('Données de test chargées!');
    }
  });

  // Paramètres interactifs
  function showSettings() {
    const tempMin = prompt('Température Min (°C):', settings.tempMin);
    if (tempMin !== null && !isNaN(tempMin)) settings.tempMin = parseFloat(tempMin);
    const tempMax = prompt('Température Max (°C):', settings.tempMax);
    if (tempMax !== null && !isNaN(tempMax)) settings.tempMax = parseFloat(tempMax);
    const co2Max = prompt('CO₂ Max (ppm):', settings.co2Max);
    if (co2Max !== null && !isNaN(co2Max)) settings.co2Max = parseFloat(co2Max);
    const humidityMin = prompt('Humidité Min (%):', settings.humidityMin);
    if (humidityMin !== null && !isNaN(humidityMin)) settings.humidityMin =
parseFloat(humidityMin);
    const humidityMax = prompt('Humidité Max (%):', settings.humidityMax);
    if (humidityMax !== null && !isNaN(humidityMax)) settings.humidityMax =
parseFloat(humidityMax);
    checkAlarms();
  }

  // Gestion Node-RED Configuration
  function openNodeRedModal() {
    const modal = document.getElementById('nodeRedModal');
    if (modal) {
      document.getElementById('nodeRedUrl').value = nodeRedConfig.url;
      document.getElementById('nodeRedEndpoint').value = nodeRedConfig.endpoint;
```

```
      modal.style.display = 'flex';
    }
  }

  function closeNodeRedModal() {
    const modal = document.getElementById('nodeRedModal');
    if (modal) modal.style.display = 'none';
  }

  function saveNodeRedConfig() {
    const url = document.getElementById('nodeRedUrl').value.trim();
    const endpoint = document.getElementById('nodeRedEndpoint').value.trim();

    if (!url || !endpoint) {
      alert('Veuillez remplir tous les champs');
      return;
    }

    nodeRedConfig.url = url;
    nodeRedConfig.endpoint = endpoint;
    localStorage.setItem('nodeRedUrl', url);
    localStorage.setItem('nodeRedEndpoint', endpoint);

    debugLog('Configuration Node-RED sauvegardée:', nodeRedConfig);
    alert('✓ Configuration sauvegardée! Reconnexion en cours...');
    closeNodeRedModal();

    // Forcer une mise à jour
    sensorData.temperature = null;
    updateSCADA();
  }


  console.log('%c🚀 SCADA Smart Classroom - Team 5', 'color: #4ade80; font-size:
16px; font-weight: bold;');
  console.log('%c🔍 Vérifiez les logs de connexion ci-dessus', 'color: #fbbf24;');
</script>
</body>
</html>
```

Annexe D – Synoptic

1. Structure globale

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Smart Classroom SCADA - Team 5</title>
    <script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/lucide/0.263.1/umd/lucide.min.js"></scri
pt>
```

```
    <style>
        /* ~500 lignes de CSS */
        /* Gradient backgrounds, animations, responsive design */
    </style>
</head>
<body>
    <!-- Structure principale -->
    <div class="container">
        <div class="header">...</div>
        <div class="main-content">
            <div class="grid-main">
                <div class="classroom-view">
                    <!-- Synoptique SVG animé -->
                </div>
                <div class="control-panel">
                    <!-- État système et topics MQTT -->
                </div>
            </div>
            <div class="sensors-grid">
                <!-- 5 cartes capteurs -->
            </div>
            <div class="alerts-section">
                <!-- Alertes temps réel -->
            </div>
        </div>
        <div class="footer">...</div>
    </div>

    <script>
        /* ~400 lignes de JavaScript */
    </script>
</body>
</html>
```

2. Mise à Jour Temps Réel

```
async function updateSCADA() {
    if (isPaused) {
        debugLog('Update skipped - paused');
        return;
    }

    debugLog('Attempting to fetch data...');

    // Tentative de connexion aux endpoints Node-RED
    const endpoints = ['/api/scada', '/scada', '/dashboard/api/scada'];

    for (const endpoint of endpoints) {
        try {
            const response = await fetch(endpoint, {
                method: 'GET',
                headers: {'Content-Type': 'application/json'},
```

```
                cache: 'no-cache'
            });

            if (response.ok) {
                const data = await response.json();

                // Mise à jour des données capteurs
                if (data.temperature !== undefined)
                    sensorData.temperature = parseFloat(data.temperature);
                if (data.humidity !== undefined)
                    sensorData.humidity = parseFloat(data.humidity);
                if (data.light !== undefined)
                    sensorData.light = parseFloat(data.light);
                if (data.co2 !== undefined)
                    sensorData.co2 = parseFloat(data.co2);
                if (data.presence !== undefined)
                    sensorData.presence = parseInt(data.presence);

                updateUI();
                checkAlarms();
                logHistory();
                return; // Succès !
            }
        } catch (err) {
            debugLog(`Error with ${endpoint}:`, err.message);
        }
    }

    // Fallback : Données de simulation
    useSimulationData();
}
```

3. Export CSV

```
function exportCSV() {
    if (historyData.length === 0) {
        alert('Aucune donnée à exporter');
        return;
    }

    const csvContent = [
        ['Timestamp', 'Température (°C)', 'Humidité (%)', 'CO₂ (ppm)', 'Luminosité
(lx)', 'Présence'],
        ...historyData.map(d => [d.timestamp, d.temperature, d.humidity, d.co2,
d.light, d.presence])
    ].map(row => row.join(',')).join('\n');

    const blob = new Blob([csvContent], { type: 'text/csv;charset=utf-8;' });
    const url = window.URL.createObjectURL(blob);
    const a = document.createElement('a');
    a.href = url;
```

```
    a.download = `team5_room1_${new Date().toISOString().split('T')[0]}.csv`;
    document.body.appendChild(a);
    a.click();
    document.body.removeChild(a);
    window.URL.revokeObjectURL(url);
}
```

4. Verification des alarmes

```
function checkAlarms() {
    // Alerte température
    const alertTemp = document.getElementById('alertTemp');
    if (sensorData.temperature > settings.tempMax) {
        alertTemp.className = 'alert-card alert-warning';
        alertTemp.querySelector('span').textContent =
            '⚠ Température élevée: ' + sensorData.temperature.toFixed(1) + '°C';
    } else if (sensorData.temperature < settings.tempMin) {
        alertTemp.className = 'alert-card alert-warning';
        alertTemp.querySelector('span').textContent =
            '⚠ Température basse: ' + sensorData.temperature.toFixed(1) + '°C';
    } else {
        alertTemp.className = 'alert-card alert-ok';
        alertTemp.querySelector('span').textContent = '✓ Température normale';
    }

    // Alerte CO₂
    const alertCo2 = document.getElementById('alertCo2');
    if (sensorData.co2 > settings.co2Max) {
        alertCo2.className = 'alert-card alert-error';
        alertCo2.querySelector('span').textContent =
            '🔴 CO₂ critique: ' + sensorData.co2.toFixed(0) + ' ppm - Aérer!';
    } else {
        alertCo2.className = 'alert-card alert-ok';
        alertCo2.querySelector('span').textContent = '✓ Qualité air OK';
    }

    // Alerte Humidité
    const alertHumidity = document.getElementById('alertHumidity');
    if (sensorData.humidity < settings.humidityMin) {
        alertHumidity.className = 'alert-card alert-warning';
        alertHumidity.querySelector('span').textContent =
            '⚠ Air trop sec: ' + sensorData.humidity.toFixed(0) + '%';
    } else if (sensorData.humidity > settings.humidityMax) {
        alertHumidity.className = 'alert-card alert-warning';
        alertHumidity.querySelector('span').textContent =
            '⚠ Humidité élevée: ' + sensorData.humidity.toFixed(0) + '%';
    } else {
        alertHumidity.className = 'alert-card alert-ok';
        alertHumidity.querySelector('span').textContent = '✓ Humidité optimale';
    }
}
```

5. Raccourcis Clavier

```
document.addEventListener('keydown', (e) => {
    if (e.key === 'p' || e.key === 'P') togglePause();    // Pause/Reprendre
    if (e.key === 's' || e.key === 'S') showSettings();   // Paramètres
    if (e.key === 'e' || e.key === 'E') exportCSV();      // Export CSV
    if (e.key === 'd' || e.key === 'D') {                 // Debug mode
        debugMode = !debugMode;
        alert(`Mode Debug: ${debugMode ? 'Activé' : 'Désactivé'}`);
    }
    if (e.key === 't' || e.key === 'T') {                 // Test data
        sensorData = {
            temperature: 24.5, humidity: 60, co2: 720,
            light: 520, presence: 1
        };
        updateUI();
        checkAlarms();
        alert('Données de test chargées!');
    }
});
```

ANNEXE D - MESSAGES MQTT - FORMAT RÉEL

1. Format des Messages Publiés par l'ESP32

a. Message Température

```
{
  "sensor": "temperature",
  "value": 23.5,
  "unit": "C",
  "team": "team5",
  "room": "room1",
  "timestamp": 1704722400
}
```

b. Message Humidité

```
  "sensor": "humidity",
  "value": 55,
  "unit": "%",
  "team": "team5",
  "room": "room1",
  "timestamp": 1704722400
}
```

c. Message Luminosité

```
{
  "sensor": "light",
  "value": 450,
  "unit": "lx",
```

```
  "team": "team5",
  "room": "room1",
  "timestamp": 1704722400
}
```


d. Message CO_2


```
{
  "sensor": "co2",
  "value": 720,
  "unit": "ppm",
  "team": "team5",
  "room": "room1",
  "timestamp": 1704722400
}
```


e. Message Présence


```
{
  "sensor": "presence",
  "value": 1,
  "unit": "",
  "team": "team5",
  "room": "room1",
  "timestamp": 1704722400
}
```


ANNEXE E - CONFIGURATION WOKWI


```
{
  "version": 1,
  "author": "Team 5 - Hackathon SCADA",
  "editor": "wokwi",
  "parts": [
    {
      "type": "wokwi-esp32-devkit-v1",
      "id": "esp32",
      "top": 0,
      "left": 0,
      "attrs": {}
    },
    {
      "type": "wokwi-dht22",
      "id": "dht22",
      "top": -50,
      "left": 200,
      "attrs": {}
    },
    {
      "type": "wokwi-pir-motion-sensor",
      "id": "pir",
      "top": 50,
      "left": 200,
      "attrs": {}
    },
```

```
      {
        "type": "wokwi-photoresistor-sensor",
        "id": "ldr",
        "top": 150,
        "left": 200,
        "attrs": {}
      },
      {
        "type": "wokwi-analog-sensor",
        "id": "co2",
        "top": 250,
        "left": 200,
        "attrs": { "label": "CO2 MQ-135" }
      }
    ],
    "connections": [
      [ "esp32:GPIO15", "dht22:SDA", "green", [ "h0" ] ],
      [ "esp32:GPIO27", "pir:OUT", "yellow", [ "h0" ] ],
      [ "esp32:GPIO32", "ldr:AO", "orange", [ "h0" ] ],
      [ "esp32:GPIO33", "co2:AO", "red", [ "h0" ] ],
      [ "esp32:GND.1", "dht22:GND", "black", [ "h0" ] ],
      [ "esp32:3V3", "dht22:VCC", "red", [ "h0" ] ],
      [ "esp32:GND.2", "pir:GND", "black", [ "h0" ] ],
      [ "esp32:3V3", "pir:VCC", "red", [ "h0" ] ]
    ]
  }
```