

SIW200H S038-S114 W20



INVERSOR HÍBRIDO MONOFÁSICO



A linha de inversores híbridos WEG foi desenvolvida para oferecer eficiência, segurança e autonomia em aplicações residenciais. A série SIW200H alcança até 97,8% de eficiência, conta com baixa tensão de partida, conexão direta com baterias de alta tensão e proteção AFCI contra falhas de arco elétrico. Operando de forma híbrida, pode funcionar conectado à rede ou em conjunto com sistemas de armazenamento, enquanto o backup integrado assegura fornecimento contínuo de energia mesmo em quedas da rede, garantindo confiabilidade e independência ao usuário.



Facil Instalação

Configuração flexível, sistema plug and play.



Alta Tensão

Compatível com baterias de alta tensão para máxima eficiência no ciclo de carga e descarga.



Proteção IP65

Projetado para durar com máxima flexibilidade. Adequado para instalação externa.



Monitoramento Remoto

Monitore seu sistema remotamente, via aplicativo de Smartphone ou via portal no navegador de internet.



TOPOLOGIA SPLIT-PHASE

A configuração split-phase garante total compatibilidade com a rede residencial, permitindo alimentar cargas de 127 V e 220 V no mesmo sistema, sem necessidade de adaptações ou conversões. Essa flexibilidade simplifica a instalação, otimiza o consumo e assegura maior confiabilidade no fornecimento de energia.

Driving efficiency and sustainability



SIW200H S038-S114 W20



INVERSOR HÍBRIDO MONOFÁSICO

MODELO	SIW200H S038 W20	SIW200H S057 W20	SIW200H S075 W20	SIW200H S096 W20	SIW200H S114 W20
ENTRADA FV (APENAS PARA MODELO HÍBRIDO)					
Potência Máxima FV (STC) [W]	7.600	11.400	15.000	19.200	22.800
Tensão de Entrada Máxima [V]			600		
Tensão de Inicialização [V]			100		
Tensão Nominal de Entrada [V]			380		
Faixa de Tensão de Operação do MPPT [V]			80 ~ 550		
Faixa de Operação do MPPT [V] (Potência Total)	204 ~ 500	204 ~ 500	271 ~ 500	257 ~ 500	305 ~ 500
Corrente Máxima de Entrada [A]			28 / 14 / 14		
Corrente de Curto-circuito Máxima [A]			44 / 22 / 22		
Nº de MPPT Independentes			3		
Nº de Strings por MPPT			2 / 1 / 1		
CONEXÃO DA BATERIA					
Tipo de Bateria			Bateria de Lítio (LFP)		
Faixa de Tensão da Bateria [V]			85 ~ 460		
Tensão Nominal da Bateria [V]			360		
Faixa de Tensão de Operação (Carga Total) [V]	95 ~ 460	140 ~ 460	190 ~ 460	235 ~ 460	280 ~ 460
Corrente Máxima Contínua de Carga/Descarga [A]			27 (único) ou 50 (paralelo)		
Corrente Máxima de Descarga (60s) [A]			60		
Interface de Comunicação com BMS			CAN 2.0		
ENTRADA E SAÍDA CA (REDE)					
Potência Máxima de Entrada CA [VA]	3.800	5.700	7.500	9.600	11.400
Corrente Máxima de Entrada CA [A]	17,3	25,9	34,1	43,6	51,8
Faixa de Tensão de Entrada/Saída [V]			194 ~ 242		
Faixa de Frequência de Entrada [Hz]			57 ~ 63		
Potência Nominal de Saída [W]	3.800	5.700	7.500	9.600	11.400
Potência Aparente Máxima de Saída [VA]	3.800	5.700	7.500	9.600	11.400
Corrente Nominal de Saída [A]	17,3	25,9	34,1	43,6	51,8
Corrente Máxima de Saída [A]	17,3	25,9	34,1	43,6	51,8
Tensão Nominal da Rede [V]			2L+N+PE/220V		
Frequência Nominal da Rede [Hz]			57 ~ 63		
Fator de Potência			>0.99 (0,8 adiantado a 0,8 atrasado)		
Distorção Harmônica Total de Corrente (THDi) [%]			<3 @Potência Nominal		
SAÍDA CA (BACKUP)					
Potência Nominal de Saída [W]	3.800	5.700	7.500	9.600	11.400
Potência Nominal de Saída com Diferentes Baterias [W]			CB050: 5.184 (Único) / 9.600 (Paralelo) CB100: 10.368 (Único) / 11.400 (Paralelo)		
Potência Aparente Máxima de Saída [VA]	4.180	6.270	8.250	10.560	12.540
Potência de Pico (10 min) [VA]	4.560	6.840	9.000	11.520	13.680
Potência de Pico (60 s) [VA]	5.130	7.695	10.125	12.960	15.390
Corrente Máxima Contínua de Saída [A]	19,0	28,5	37,5	48,0	57,0
Tensão Nominal de Saída CA [V]			110 / 220		
Frequência Nominal de Saída [Hz]			60		
Capacidade de Partida de Carga [A] (LRA)			CB050: 69,8 (Único) ou 104,7 (Paralelo) CB100: 110 (Único) ou 110 (Paralelo)		
Distorção Harmônica Total de Tensão (THDv – Carga Linear) [%]			<3 @Potência nominal		
Desequilíbrio para Cargas em Fases Divididas [%]			100		
EFICIÊNCIA					
Eficiência Solar Máxima [%]	97,4	97,8	97,8	97,8	97,8
Eficiência Máxima (FV-Bateria-CA) [%]	91,8	92,0	92,0	92,0	92,0
Eficiência de Ciclo Completo (Round-Trip) [%]	90,7	90,9	90,9	90,9	90,9
Eficiência CEC (Bateria) [%]	95,5	96,5	96,5	97,0	97,0
Eficiência Europeia [%]	97,6	97,6	97,6	97,6	97,6
PROTEÇÕES					
Monitoramento de Isolamento Corrente de Fuga			SIM		
Proteção Anti-ilhamento Polaridade Reversa Curto-circuito Sobrecorrente/Sobretensão			SIM		
DPS (Dispositivo de Proteção contra Surtos)			CC: Tipo II / CA: Tipo II		
AFCI (Detector de Arco Elétrico)			SIM		
DADOS GERAIS					
Dimensões (L*A*P) [mm]			462*658*234,5		
Peso [kg]			38		
Instalação			Montado em Parede		
Topologia			Sem Transformador		
Método de Resfriamento			Convecção Natural		
Emissão de Ruído [dB]			<35		
Altitude Máxima de Operação [m]			3.000 (Derating acima de 2000)		
Temperatura de Operação [°C]			-25 ~ +60 (Derating acima de 40)		
Umidade Relativa [%]			0 ~ 100 (Sem Condensação)		
Grau de Proteção			IP65		
Consumo em Standby [W]			<25		
Módulo de Monitoramento			Wi-Fi, LAN		
Comunicação			CAN2.0, RS485, Medidor, TC, Alarme ISO, SUNSPEC		
Visualização			LED, Aplicativo, Site		
Garantia [Ano]			5		
CONFORMIDADE COM NORMAS					
Segurança			Inmetro P140/515		
Compatibilidade Eletromagnética (EMC)			FCC part15 CLASS B		
Regulamentação de Conexão à Rede			IEEE1547-2018, IEEE1547a-2020, IEEE1547.1-2020		

Nota: As especificações e características principais contidas neste datasheet podem diferir ligeiramente dos nossos produtos reais devido à contínua inovação e melhoria de produtos. A WEG S.A. reserva-se o direito de fazer ajustes necessários nas informações descritas neste datasheet a qualquer momento, sem aviso prévio.



Grupo WEG - Automation Business Unit
Jaraguá do Sul - SC - Brazil
Phone: +55 47 3276 4000
automacao@weg.net
www.weg.net