

SIW400H K007-K017/T012-T030 W20



INVERSOR HÍBRIDO TRIFÁSICO



Aproveite a energia do sol dia e noite com a linha de inversores híbridos da WEG, com recursos avançados e compatível com baterias de alta tensão, garantindo alto desempenho. Os inversores operam em redes trifásicas 220 V ou 380 V, oferecendo flexibilidade e eliminando a necessidade de transformadores.



Instalação Fácil

Configuração flexível, instalação plug and play, proteção por fusível integrada.



Alta Tensão

Inclui baterias de alta tensão para máxima eficiência de ida e volta.



Grau de Proteção IP65

Projetado para durar com máxima flexibilidade. Adequado para instalação externa.



Monitoramento Remoto

Monitore seu sistema remotamente por aplicativo de smartphone ou portal web.



EXPANSÃO DO ARMAZENAMENTO

FÁCIL AMPLIAÇÃO DO SISTEMA



Expanda seu sistema facilmente adicionando mais baterias. Compatível com dois modelos de baterias, as SBW CB050-CB100 W00, podendo atingir até 80 kWh de armazenamento.

Driving efficiency and sustainability



SIW400H K007-K017/T012-T030 W20



INVERSOR HÍBRIDO TRIFÁSICO

MODELO	SIW400H K007 T012 W20	SIW400H K008 T015 W20	SIW400H K011 T020 W20	SIW400H K014 T025 W20	SIW400H K017 T030 W20
ENTRADA PV					
Máxima Potência da Matriz [Wp] 380/220 VAC	24.000	30.000	40.000	50.000	60.000
Máxima Potência da Matriz [Wp] 220/127 VAC	15.000	16.000	22.000	28.000	34.000
Máxima Potência Recomendada de Entrada PV [W] ¹⁾ 380/220 VAC	16.000	22.500	30.000	37.500	45.000
Máxima Potência Recomendada de Entrada PV [W] ¹⁾ 220/127 VAC	11.250	12.000	16.500	21.000	25.500
Máxima Tensão de Entrada PV [V] ²⁾			1.000		
Tensão Operacional Normal de Entrada PV [V]			750		
Maxima Corrente de Entrada PV [A]	16	32	32	32	32
Maxima Corrente de Curto-Circuito PV [A]	20	40	40	40	40
Intervalo de Tensão de Operação do MPPT [V]			150 ~ 850		
Tensão de Inicialização [V]			160		
Nº de MPPT's			3		
Nº de Entradas por MPPT	1/1/1	2/2/2	2/2/2	2/2/2	2/2/2
Corrente Máxima de Retorno do Inversor para o Arranjo PV			0		
BATERIA					
Tipo de Bateria			Bateria de Lítio		
Tensão da Bateria [V]			150 ~ 800		
Máxima Corrente de Carga/Descarga [A]	50	50+50	50+50	50+50	50+50
Número de Entradas de Bateria	1	2	2	2	2
Interface de Comunicação			CAN		
SAÍDA CA					
Potência Nominal de Saída CA [VA] 380/220 VAC	12.000	15.000	20.000	25.000	30.000
Potência Nominal de Saída CA [VA] 220/127 VAC	7.500	8.600	11.500	14.400	17.300
Máxima Potência Aparente de Saída CA [VA] 380/220 VAC	13.200	16.500	22.000	27.500	33.000
Máxima Potência Aparente de Saída CA [VA] 220/127 VAC	7.500	9.500	12.600	15.800	19.000
Tensão Nominal da Rede (faixa de Tensão CA) [V]			400 / 230 ; 380 / 220 ; 220/127, 3L / N / PE		
Frequência Nominal da Rede [Hz]			50 / 60, ±5		
Máxima Corrente de Saída CA [A] (por fase)	20,0	25,0	33,3	41,7	50,0
Fator de Potência			1 (0,8 adiantado a 0,8 atrasado)		
Controle de Exportação			Sim		
THDI [%]			<3% @ Potência Nominal		
ENTRADA CA					
Potência Máx. em CA [VA] 380/220 V	18.000	22.500	30.000	35.000	35.000
Potência Máx. em CA [VA] 220/127 V	11.250	12.900	17.250	20.208	20.208
Tensão Nominal da Rede (Faixa de Tensão em CA) [V]			400 / 230 ; 380 / 220 ; 220/127, 3L / N / PE		
Frequência Nominal da Rede [Hz]			50 / 60, ±5		
Corrente Máx. em CA [A] (por fase)	27,3	34,1	45,5	53,0	53,0
Fator de Potência			1 (0,8 adiantado a 0,8 atrasado)		
SAÍDA EPS					
Potência Aparente Máx. em CA [VA] 380/220 V	12.000	15.000	20.000	25.000	30.000
Potência Aparente Máx. em CA [VA] 220/127 V	7.500	8.600	11.500	14.400	17.300
Potência Aparente de Pico em CA [VA] (60 s) 380/220 V	14.400	18.000	24.000	30.000	36.000
Potência Aparente de Pico em CA [VA] (60 s) 220/127 V	7.500	9.500	12.600	15.800	19.000
Tensão Nominal de Saída [V]			400/ 230 ; 380 / 220 ; 220/127, 3L / N / PE		
Frequência Nominal da Rede [Hz]			50 / 60		
Corrente Máx. EPS [A] (por fase)	18,2	22,7	30,3	37,9	45,5
Fator de Potência			1 (0,8 adiantado a 0,8 atrasado)		
Tempo de Comutação [ms]			<10		
THDV [%]			<3 (à potência nominal)		
EFICIÊNCIA					
Max. Efficiency [%]	97,80	97,80	97,80	97,80	97,80
Euro-Efficiency [%]	97,30	97,30	97,40	97,40	97,40
PROTEÇÃO					
Proteção Contra Polaridade Reversa de PV			Sim		
Proteção Contra Inversão da Bateria			Sim		
Proteção Anti-ilhamento			Sim		
Proteção contra Curto-Circuito CA			Sim		
Proteção contra Sobrecorrente CA			Sim		
Monitoramento do Isolamento			Sim		
Categoria de Sobreensão			III (lado CA) / II (lado CC)		
Proteção Contra Conexão Reversa			Sim		
Proteção Contra Sobrecorrente / Proteção Contra Sobretemperatura			Sim		
Proteção Contra Surtos CC/CA			Tipo II / Tipo II		
Dispositivo Interruptor de Arco Elétrico (AFCI)			Sim ³⁾		
Chave Seccionadora PV Integrada			Sim		
DADOS GERAIS					
Dimensões (L*A*P) [mm]			600 * 560 * 225		
Dimensões da Embalagem (L*A*P) [mm]			720 * 680 * 370		
Peso Líquido [kg]			52,5		
Peso Bruto [kg]			57,5		
Instalação			Montagem na parede		
Faixa de Temperatura Operacional [°C]			-25 ~ +60 (Desvalorização a 45)		
Temperatura de Armazenamento [°C]			-40 ~ +70		
Emissão de Ruído (típica) [dB]	<45	<45	<60	<60	<60
Umidade Relativa de Armazenamento/Operação [%]			0~ 95 (Sem condensação)		
Altitude [m]			<4.000		
Classe de Proteção			I		
Índice de Proteção			IP65 (para uso externo)		
Consumo em Espera [W]			200 para Hot Standby , 18 para Cold Standby		
Modo Ocioso			Sim		
Refrigeração			Resfriamento por ventilador inteligente		
Topologia do Inversor			Não isolado		
Interface de Comunicação			Meter, Wi-Fi, 4G (Opcional), DRM, USB, BMS (CAN), RS485		
Botão			Sensor de toque capacitivo		
Buzzer			1, interno (falha de EPS e terra)		
NORMAS					
Segurança			PORTARIA INMETRO 140/2022		

Notas: As especificações e os recursos principais contidos nesta folha de dados podem divergir ligeiramente de nossos produtos reais devido à inovação e aprimoramento contínuos do produto. A WEG S.A. reserva-se o direito de fazer os ajustes necessários à informações aqui descritas a qualquer momento sem aviso prévio.

1) Por MPP máxima Potência de entrada PV de 15 kW.

2) Para o sistema de 1.000 V, a tensão máxima de operação é de 950 V. Se a tensão de entrada fotovoltaica for superior a 955 V, será relatado um erro de sobreensão fotovoltaica.

3) Incluído para inversores comercializados no Brasil, conforme INMETRO Portaria 515/23.

