

Casos de Prueba Funcionales - RF-001 Dashboard

1. Alcance

Este documento desarrolla los Casos de Prueba Funcionales (CPF) correspondientes al requisito funcional RF-001 - Dashboard del sistema Baby Buddy. Los CPF se elaboran a partir del catálogo de requisitos y siguiendo el formato del ejemplo proporcionado para aplicar Partición de Equivalencia (PE), Análisis de Valores Límite (AVL), Tablas de Decisión y Transición de Estados.

2. Requisitos considerados

Codigo	Nombre	Descripción resumida	Prioridad
RF-001.1	Visualización del estado actual	Permite visualizar un resumen en tiempo real de las actividades recientes del bebe: último sueño, última alimentación y último cambio de pañal.	Alta
RF-001.2	Gestión de accesos rápidos	Proporciona botones de acceso rápido para iniciar el registro de actividades comunes desde el dashboard.	Media

3. CPF-001 - Visualización del estado actual

ID	CPF-001
Funcionalidad	Visualización del estado actual del bebe en el dashboard
Descripcion	Verifica que el dashboard muestre correctamente el resumen de actividades recientes y el estado de actividades en curso.
Requisito asociado	RF-001.1
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado, debe existir un bebe seleccionado y el sistema debe tener acceso a los registros de actividades.
Datos de entrada	Registros de sueño, alimentación, cambio de pañal y estado de temporizadores activos o inactivos.
Pasos de ejecucion	1. Ingresar al sistema. 2. Autenticarse con un usuario válido. 3. Seleccionar un bebe. 4. Acceder al dashboard. 5. Revisar el resumen de actividades y temporizadores. 6. Recargar la página para validar la actualización.

Técnicas de prueba	Partición de Equivalencia, Análisis de Valores Límite, Tabla de Decisión y Transición de Estados.
Prioridad	Alta

3.1 Partición de equivalencia

Cod.	Campo	Clase valida	Clase no valida
FN1-PE-001	Registro de sueño	Existe al menos un registro de sueño para el bebe seleccionado.	No existe registro de sueño o pertenece a otro bebe.
FN1-PE-002	Registro de alimentación	Existe al menos un registro de alimentación para el bebe seleccionado.	No existe registro de alimentación o pertenece a otro bebe.
FN1-PE-003	Registro de pañal	Existe al menos un registro de cambio de pañal para el bebe seleccionado.	No existe registro de pañal o pertenece a otro bebe.
FN1-PE-004	Temporizador	Existe una actividad en curso con temporizador activo.	No existe temporizador activo.

3.2 Analisis de valores limite

Cod.	Campo	Limite valido	Limite no valido	Observacion
FN1-VL-001	Tiempo desde última actividad	0 minutos transcurridos	Tiempo negativo	El sistema no debe mostrar tiempos negativos.
FN1-VL-002	Cantidad de registros para resumen	1 registro disponible	0 registros disponibles	Con 1 registro debe mostrarse la última actividad; con 0 debe mostrarse estado vacío.
FN1-VL-003	Actualización al recargar	Recarga inmediata con datos actualizados	Recarga sin datos disponibles	El dashboard debe reflejar el estado actual tras recargar.

3.3 Tabla de decisión

Cod.	Sueño	Alimentacion	Panal	Temporizador activo	Accion del sistema
FN1-TD-001	Si	Si	Si	No	Muestra las tres últimas actividades y no muestra actividad en curso.
FN1-TD-002	Si	Si	Si	Si	Muestra las tres últimas actividades e indica actividad en curso.

FN1-TD-003	Si	No	Si	No	Muestra sueño y pañal; alimentación queda como vacía/no registrada.
FN1-TD-004	No	No	No	No	Muestra estado vacío o mensaje de sin registros.
FN1-TD-005	No	No	No	Si	Muestra actividad en curso aunque no existan registros finalizados.

3.4 Transición de estados

Cod.	Estado inicial	Evento	Estado final	Resultado esperado
FN1-TS-001	Sin registros	Se registra una actividad	Con resumen disponible	El dashboard muestra la última actividad registrada.
FN1-TS-002	Con resumen disponible	Se inicia temporizador	Actividad en curso	El dashboard indica temporizador activo.
FN1-TS-003	Actividad en curso	Se detiene temporizador y se guarda registro	Con resumen actualizado	El dashboard actualiza el último registro.
FN1-TS-004	Con resumen disponible	Se recarga la página	Con resumen actualizado	El dashboard conserva y actualiza la información.

3.5 Catálogo de pruebas

#CP	Codigos de regla	Datos de entrada	Resultado esperado	Obs.
FN1-CP-001	FN1-PE-001, FN1-PE-002, FN1-PE-003, FN1-TD-001, FN1-VL-002	Sueño: 08:00-09:30; Alimentación: 10:00; Pañal: 11:00; Temporizador: inactivo	El dashboard muestra las últimas actividades y el tiempo transcurrido.	f+
FN1-CP-002	FN1-PE-004, FN1-TD-002, FN1-TS-002	Actividades registradas y temporizador de sueño activo	El dashboard muestra resumen e indica actividad en curso.	f+
FN1-CP-003	FN1-TD-004, FN1-VL-002	Sin registros de sueño, alimentación ni pañal	El dashboard muestra estado vacío o mensaje de sin registros.	f-
FN1-CP-004	FN1-TD-003	Sueño y pañal registrados; alimentación sin registro	El dashboard muestra sueño y pañal, y alimentación como no registrada.	f+
FN1-CP-005	FN1-VL-001	Última actividad con hora igual a la actual	El dashboard muestra 0 minutos o	f+

			recién registrado, nunca tiempo negativo.	
FN1-CP-006	FN1-TS-004, FN1-VL-003	Resumen visible; luego recargar página	El dashboard mantiene la información actualizada después de recargar.	f+

4. CPF-002 - Gestion de accesos rapidos

ID	CPF-002
Funcionalidad	Gestión de accesos rápidos desde el dashboard
Descripcion	Verifica que los botones de acceso rápido permiten abrir formularios o iniciar temporizadores de actividades comunes desde el dashboard.
Requisito asociado	RF-001.2
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado, debe existir un bebe seleccionado y el usuario debe estar ubicado en el dashboard.
Datos de entrada	Selección de botones rápidos: registrar sueño, registrar alimentación, registrar panal, iniciar temporizador de sueño o alimentación.
Pasos de ejecucion	1. Ingresar al sistema. 2. Autenticarse con usuario válido. 3. Seleccionar un bebe. 4. Ingresar al dashboard. 5. Presionar un botón de acceso rápido. 6. Verificar formulario abierto o temporizador iniciado.
Tecnicas de prueba	Partición de Equivalencia, Análisis de Valores Límite, Tabla de Decisión y Transición de Estados.
Prioridad	Media

4.1 Partición de equivalencia

Cod.	Campo	Clase valida	Clase no valida
FN2-PE-001	Botón registrar sueño	Botón visible y habilitado con bebe seleccionado.	Boton no disponible o sin bebe seleccionado.
FN2-PE-002	Botón registrar alimentación	Botón visible y habilitado con bebe seleccionado.	Boton no disponible o sin bebe seleccionado.
FN2-PE-003	Botón registrar panal	Botón visible y habilitado con bebe seleccionado.	Boton no disponible o sin bebe seleccionado.
FN2-PE-004	Boton iniciar temporizador	El temporizador inicia correctamente con un clic.	Temporizador no inicia o inicia sin asociarse al bebe.

4.2 Analisis de valores limite

Cod.	Campo	Limite valido	Límite no valido	Observacion
FN2-VL-001	Cantidad de clics	1 click	0 clicks	El acceso rápido debe ejecutarse con un solo clic.

FN2-VL-002	Bebe seleccionado	1 bebe seleccionado	0 bebés seleccionados	Sin bebe seleccionado no debe crearse registro asociado.
FN2-VL-003	Temporizadores activos	1 temporizador iniciado	0 temporizadores iniciados tras clic válido	Tras el clic válido debe existir temporizador activo.

4.3 Tabla de decisión

Cod.	Bebe seleccionado	Boton habilitado	Tipo de acceso	Accion del sistema
FN2-TD-001	Si	Si	Formulario	Abre el formulario correspondiente.
FN2-TD-002	Si	Si	Temporizador	Inicia el temporizador correspondiente.
FN2-TD-003	No	Si	Formulario	No abre formulario y solicita seleccionar bebe o muestra restricción.
FN2-TD-004	Si	No	Formulario	No ejecuta acción porque el acceso no está disponible.
FN2-TD-005	No	No	Temporizador	No inicia temporizador.

4.4 Transición de estados

Cod.	Estado inicial	Evento	Estado final	Resultado esperado
FN2-TS-001	Dashboard inicial	Clic en registrar actividad	Formulario abierto	Se muestra el formulario correspondiente.
FN2-TS-002	Dashboard inicial	Clic en iniciar temporizador	Temporizador activo	Se inicia el conteo en pantalla.
FN2-TS-003	Temporizador activo	Clic en detener/guardar	Registro generado	El temporizador se convierte en registro de actividad.
FN2-TS-004	Formulario abierto	Cancelar o volver	Dashboard inicial	El usuario retorna al dashboard sin crear registro.

4.5 Catálogo de pruebas

#CP	Codigos de regla	Datos de entrada	Resultado esperado	Obs.
FN2-CP-001	FN2-PE-001, FN2-TD-001, FN2-VL-001, FN2-TS-001	Bebe seleccionado; clic en acceso rápido de sueño	Se abre el formulario para registrar sueño.	f+

FN2-CP-002	FN2-PE-002, FN2-TD-001, FN2-VL-001	Bebe seleccionado; clic en acceso rápido de alimentación	Se abre el formulario para registrar alimentación.	f+
FN2-CP-003	FN2-PE-003, FN2-TD-001, FN2-VL-001	Bebe seleccionado; clic en acceso rápido de pañal	Se abre el formulario para registrar cambio de pañal.	f+
FN2-CP-004	FN2-PE-004, FN2-TD-002, FN2-VL-003, FN2-TS-002	Bebe seleccionado; clic en iniciar temporizador de sueño	El temporizador inicia y muestra conteo en vivo.	f+
FN2-CP-005	FN2-TD-003, FN2-VL-002	Sin bebe seleccionado; clic en registrar alimentación	No se crea registro y se solicita seleccionar un bebe.	f-
FN2-CP-006	FN2-TD-004	Bebe seleccionado; botón deshabilitado	No se ejecuta acción hasta que el botón esté habilitado.	f-
FN2-CP-007	FN2-TS-003	Temporizador activo; detener y guardar	Se genera el registro asociado al bebe seleccionado.	f+