

Diseño de Casos de Pruebas Funcionales

Basado en el catálogo de requisitos versión 1.1

Requisito Funcional 3

1. Desarrollo de los Casos de prueba
 - 1.1. Añadir perfil de bebe (RF 3.1)

ID	CPF-0001
Funcionalidad	Añadir perfil de bebe
Descripción	<i>Permite al cuidador registrar a un nuevo bebé en el sistema con su información básica.</i>
Requisito Asociado	RF-003
Precondiciones	- Acceder a la página estando autenticado en el sistema.
Datos de Entrada	- Nombre - Apellido - Fecha de Nacimiento - Hora de Nacimiento - Foto
Pasos de Ejecución	1. Ingresar a la página principal 2. Hacer click en botón “Children” 3. Se selecciona la opción “+ Child” 4. Ingresar los datos mencionados anteriormente 5. Presionar el botón para crear
Técnicas de Pruebas	Partición de equivalencia Valores Límites
Prioridad	Alta

Técnicas de pruebas implementadas

Partición de equivalencia

Cod.	Campo	Clase Válida	Clases No Válidas
------	-------	--------------	-------------------

FN3.1-P E-001	Nombre	Texto alfanumérico, no vacío	Vacío, solo espacios
FN3.1-P E-002	Apellido	Texto alfanumérico, vacío	N/A, debido a que es un campo OPCIONAL
FN3.1-P E-003	Fecha de Nacimiento	Formato de fecha válido	Vacío, formato incorrecto (letras)
FN3.1-P E-004	Hora de Nacimiento	Formato de hora válido (HH:MM), Vacío	Formato incorrecto (letras)
FN3.1-P E-005	Foto	formato archivo de imagen	Archivos que no son imagen

Valores Limite

Cod.	Campo	Límite Inferior No Válido	Límite Inferior Válido	Límite Superior Válido	Límite Superior No Válido
FN3.1-VL-001	Nombre	0 caracteres	1 carácter	255 caracteres	256 caracteres
FN3.1-VL-002	Fecha de Nacimiento	Fechas ilógicas	Fecha antigua lógica	Día de Hoy	Día de Mañana (Futuro)
FN3.1-VL-003	Hora de Nacimiento	N/A	00:00 (Inicio del día)	Hora actual (Si nació Hoy)	Hora en el futuro (Si nació Hoy)

Catálogo de Pruebas

#CP	Códigos de regla	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Obs
-----	------------------	------------------	--------------------	-----

FN3.1-CP-001	FN3.1-PE-001, FN3.1-PE-002, FN3.1-PE-003, FN3.1-VL-001, FN3.1-VL-002	Nombre: "Lucas", Apellido: "Perez", Fecha: "Hoy"	Bebé agregado correctamente	f+
FN3.1-CP-002	FN3.1-PE-001, FN3.1-VL-001	Nombre: "" (vacío), Fecha: "Hoy"	Error: El nombre es obligatorio	f-
FN3.1-CP-003	FN3.1-VL-001	Nombre: (256 caracteres), Fecha: "Hoy"	Error: El nombre es demasiado largo	f-
FN3.1-CP-004	FN3.1-PE-003	Nombre: "Lucas", Fecha: "trece de marzo"	Error: Formato de fecha incorrecto (Evadiendo UI)	f-
FN3.1-CP-005	FN3.1-VL-002	Nombre: "Lucas", Fecha: "Día de Mañana"	Error: La fecha no puede ser en el futuro	f-
FN3.1-CP-006	FN3.1-PE-005	Nombre: "Lucas", Fecha: "Hoy", Foto: "documento.pdf"	Error: El archivo debe ser una imagen	f-
FN3.1-CP-007	FN3.1-VL-002	Nombre: "Adulto", Fecha: "01/01/1970"	Error: Edad superior a límite lógico para un bebé	f-
FN3.1-CP-008	FN3.1-VL-003	Nombre: "Lucas", Fecha: "Hoy", Hora: "Dentro de 2 horas"	Error: La hora no puede ser en el futuro si nació hoy	f-
FN3.1-CP-009	FN3.1-PE-004	Nombre: "Lucas", Fecha: "Hoy", Hora: "mediodia"	Error: Formato de hora incorrecto	f-
FN3.1-CP-010		Nombre: "Lucas" (Ya existe otro "Lucas")	Bebé guardado con éxito, genera URL única	f+

			autoincremental (/lucas-1/)	
--	--	--	--------------------------------	--

1.2. Editar perfil de bebe (3.2)

ID	CPF-0002
Funcionalidad	Editar perfil de bebe
Descripción	<i>Permite modificar la información existente de un bebé registrado.</i>
Requisito Asociado	RF-003
Precondiciones	- Acceder a la página estando autenticado en el sistema. - Debe existir al menos un bebé registrado previamente.
Datos de Entrada	- Nombre - Apellido - Fecha de Nacimiento - Hora de Nacimiento - Foto
Pasos de Ejecución	1. Seleccionar CHILDREN de la barra horizontal. 2. Seleccionar el perfil del bebe existente. 3. Hacer clic en “Editar” 4. Modificar los datos deseados. 5. Presionar el botón para guardar los cambios.
Técnicas de Pruebas	Partición de equivalencia Valores Límites
Prioridad	Media

Técnicas de pruebas implementadas

Partición de equivalencia

Cod.	Campo	Clase Válida	Clases No Válidas
-------------	--------------	---------------------	--------------------------

FN3.2-P E-001	Nombre	Texto modificado, no vacío	Vacío, solo espacios
FN3.2-P E-002	Apellido	Texto modificado, borrado	N/A, debido a que es un campo OPCIONAL
FN3.2-P E-003	Fecha de Nacimiento	Fecha modificada válida	Fecha borrada, formato incorrecto
FN3.2-P E-004	Hora de Nacimiento	Hora modificada válida, borrada	Formato incorrecto, letras
FN3.2-P E-005	Foto	Reemplazo por imagen válida	Archivo que no es imagen

Valores Limite

Cod.	Campo	Límite Inferior No Válido	Límite Inferior Válido	Límite Superior Válido	Límite Superior No Válido
FN3.2-VL-001	Nombre	0 caracteres	1 carácter	255 caracteres	256 caracteres
FN3.2-VL-002	Fecha de Nacimiento	Fechas ilógicas	Fecha antigua lógica	Día de hoy	Día de mañana
FN3.2-VL-003	Hora de Nacimiento	N/A	00:00	Hora actual	Hora en el futuro

Catálogo de Pruebas

#CP	Códigos de regla	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Obs
-----	------------------	------------------	--------------------	-----

FN3.2-CP-001	FN3.2-PE-001	Nombre : “Mateo”	Datos actualizados correctamente	f+
FN3.2-CP-002	FN3.2-VL-001	Nombre : “”	Error: El nombre es obligatorio	f-
FN3.2-CP-003	FN3.2-VL-003	Fecha Nacimiento: “unodemarzo”	Error: Formato de fecha incorrecto	f-
FN3.2-CP-004	FN3.2-VL-001	Nombre: Actual + 255 caracteres	Error: El nombre es demasiado largo	f-
FN3.2-CP-005	FN3.2-VL-002	Fecha nacimiento: Fecha actual + 1 día	Error: La fecha no puede ser en el futuro.	f-
FN3.2-CP-006	FN3.2-VL-005	Foto : archivo.pdf	Error: El archivo debe ser una imagen	f-
FN3.2-CP-007	FN3.2-VL-002	Fecha de Nacimiento : “01/01/1970”	Error: Edad superior al limite lógico para un bebe	f-
FN3.2-CP-008	FN3.2-VL-003	- F. nacimiento: HOY - Hora nacimiento: Hora actual + 2 horas	Error: La hora no puede ser en el futuro si nació hoy	f-
FN3.2-CP-009	FN3.2-VL-004	Hora de nacimiento: “mediodia”	Error: Formato de hora incorrecto	f-
FN3.2-CP-010		Cambiar nombre a uno ya existente	Datos actualizados, genera URL nueva única.	f+

1.3. Eliminar perfil de bebe (3.3)

ID	CPF-0003
Funcionalidad	Eliminar perfil de bebé
Descripción	<i>Formulario de confirmación que permite eliminar de forma permanente el registro de un bebé.</i>
Requisito Asociado	RF-003
Precondiciones	- Acceder a la página estando autenticado en el sistema. - Debe existir al menos un bebé registrado previamente.
Datos de Entrada	- Nombre
Pasos de Ejecución	1. Seleccionar CHILDREN de la barra horizontal. 2. En la lista de bebés existentes, seleccionar "Eliminar" 3. Seleccionar la opción de "Eliminar". 4. Leer la advertencia y teclear el nombre exacto del bebé. 5. Presionar el botón rojo de confirmación de borrado.
Técnicas de Pruebas	Partición de equivalencia
Prioridad	Alta

Técnicas de pruebas implementadas

Partición de equivalencia

Cod.	Campo	Clase Válida	Clases No Válidas
FN3.3-P E-001	Nombre (confirmación)	Texto coincide con el nombre registrado	Texto vacío, texto que no coincide, errores tipográficos

Catálogo de Pruebas

#CP	Códigos de regla	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Obs
FN3.3-CP-001	FN3.3-PE-001	- Nombre: “Juan Perez”	Bebe eliminado correctamente.	f+
FN3.3-CP-002	FN3.3-PE-001	- Nombre: “”	Error: Confirmación obligatoria.	f-
FN3.3-CP-003	FN3.3-PE-001	- Nombre: “NombreFalso”	Error: El nombre no coincide con el bebe a eliminar.	f-
FN3.3-CP-004	FN3.3-PE-001	- Nombre: “juaN pereZ”	Error: El sistema es sensible a mayúsculas/minúsculas	f-
FN3.3-CP-005		- Nombre: “Juan Perez” - revisar tablas	Todos los registros asociados al bebe desaparecen.	f+

1.4. Listar y ver perfil de bebe

ID	CPF-0004
Funcionalidad	Listar y ver perfil de bebe
Descripción	<i>Permite visualizar la lista general de bebés y acceder a la vista detallada de la información de cada uno.</i>
Requisito Asociado	RF-003
Precondiciones	- Acceder a la página estando autenticado en el sistema.
Datos de Entrada	- N/A (navegacion)

Pasos de Ejecución	1. Seleccionar CHILDREN en la barra horizontal. 2. Comprobar que se muestran los nombres registrados en forma de lista. 3. Hacer clic en el nombre del bebe. 4. Verificar que se despliega su página individual con la información.
Técnicas de Pruebas	Casos de Uso
Prioridad	Alta

Técnicas de pruebas implementadas
Casos de Uso

Cod.	Acción a realizar	Precondición de BBDD	Resultado Esperado
FN3.4-CU-001	Ingresar a la lista de bebés.	Existen bebés registrados	Se listan correctamente los registros.
FN3.4-CU-002	Ingresar a la lista de bebés	No hay bebés registrados	Se muestra un mensaje de que no hay bebe registrados
FN3.4-CU-003	Ver detalle de bebe existente	Existe un bebe válido	Carga la vista de detalle, mostrando sus datos, fotos e información.
FN3.4-CU-004	Ver detalle de bebe inexistente	No existe el bebe solicitado	No se carga la página, devuelve error.

Catálogo de Pruebas

#CP	Códigos de regla	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Obs
------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	------------

FN3.4-CP-001	FN3.4-C U-001	- Hacer clic en “CHILDREN” con registros.	Se despliega la lista de bebes con los nombres cargados	f+
FN3.4-CP-002	FN3.4-C U-002	- Hacer clic en menú “Bebes” sin registros	Se carga la interfaz pero se indica que no hay bebes.	f+
FN3.4-CP-003	FN3.4-C U-003	- Hacer clic en el en un perfil específico.	Se carga la página individual con datos completos mostrados al bebe.	f+
FN3.4-CP-004	FN3.4-C U-004	- Ingresar en la URL del navegador “children/bebeInexistente/”	Muestra la pantalla de error 404	f-

2. RF-002 – Gestión de Cuentas y Ajustes de Usuario

2.1. RF-002.1 - Creación y autenticación de usuarios

ID	CPF-0005
Funcionalidad	Creación y autenticación de usuarios
Descripción	<i>Permite a los administradores registrar nuevas cuentas y a los usuarios cambiar su contraseña o recuperar su acceso.</i>
Requisito Asociado	RF-002
Precondiciones	- Para creación, requiere acceso de Administrador. Para login y reset, base de datos activa.
Datos de Entrada	- Username - correo - apellido - contraseña - Staff (1 0) - Activo (1 0)

	- Lectura (1 0)
Pasos de Ejecución	1. Navegar a la pantalla correspondiente a. User Add i. Como administrador, dar clic en admin. ii. Sección “Users” b. Login i. Si no está dentro del sistema, Login será la primera página mostrada. ii. Si está dentro del sistema seleccionar “Admin” iii. Seleccionar “Logout” c. Change Password i. Como usuario seleccionar su panel de usuario ii. dar clic en “Password” d. Recuperación i. En el menú de Login ii. Seleccionar “olvido su contraseña?” 2. Completar los campos requeridos respetando las restricciones de seguridad. 3. Hacer clic en el botón de envío (Submit / Iniciar Sesión / Reset). 4. Verificar si el sistema otorga acceso, crea el recurso, o alerta de un error.
Técnicas de Pruebas	Partición de Equivalencia Valores Limite
Prioridad	Alta

Técnicas de pruebas implementadas
Partición de equivalencia

Cod.	Campo	Clase Válida	Clases No Válidas
------	-------	--------------	-------------------

FN2.1-P E-001	username	Credenciales correctas y cuenta activa	Usuario inexistente, Clave incorrecta, Cuenta inactiva
FN2.1-P E-002	login: - username - password	Usuario existente con clave correcta	Usuario no existe y/o clave incorrecta
FN2.1-P E-003	Crear/Reset: password	alfanumérica	totalmente numérica, común (username incluido)
FN2.1-P E-004	Reset/Crear: - password	primer password igual al colocado en la confirmación	Ambos no coinciden, tanto el primero y/o el segundo
FN2.1-P E-005	Reset: -password antiguo	coincide con BBDD	No coincide con BBDD
FN2.1-P E-006	Recuperación: - correo	contiene “@”	no contiene “@”

Valores Limite

Cod.	Campo	Límite Inferior No Válido	Límite Inferior Válido	Límite Superior Válido	Límite Superior No Válido
FN2.1-VL -001	username	0 caracteres	1 carácter	150 caracteres	151 caracteres
FN2.1-VL -002	password	7 caracteres	8 caracteres	8 caracteres	-
FN2.1-VL -003	nombre	-	0 caracteres	150 caracteres	151 caracteres
FN2.1-VL -004	apellido	-	0 caracteres	150 caracteres	151 caracteres

FN2.1-VL-005	email	-	0 caracteres	254 caracteres	255 caracteres
--------------	-------	---	--------------	----------------	----------------

Catálogo de pruebas

#CP	Códigos de regla	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Obs
FN2.1-CP-001	FN2.1-VL-001	creación: username: 151 caracteres	error: debe tener máximo 150 caracteres	f-
FN2.1-CP-002	FN2.1-VL-001	creación: username: 1 caracteres	exito: creación de usuario exitosa	f+
FN2.1-CP-003	FN2.1-VL-003	creación: nombre : 151 caracteres	error: debe tener máximo 150 caracteres	f-
FN2.1-CP-004	FN2.1-VL-003	creación: nombre : 0 caracteres	exito: creación de usuario exitosa	f+
FN2.1-CP-005	FN2.1-VL-004	creación: apellido: 151 caracteres	error: debe tener máximo 150 caracteres	f-
FN2.1-CP-006	FN2.1-VL-004	creación: apellido : 0 caracteres	exito: creación de usuario exitosa	f+
FN2.1-CP-007	FN2.1-VL-005	creación: email : 255 caracteres	error: debe tener máximo 150 caracteres	f-
FN2.1-CP-008	FN2.1-VL-005	creación: email : 0 caracteres	exito: creación de usuario exitosa	f+
FN2.1-CP-009	FN2.1-PE-001	creación: - username: con espacios “juan perez”	error: introduzca un username válido	f-

FN2.1-CP-010	FN2.1-PE-002	login: - credenciales correctas	exito: inicio de sesion exitoso	f+
FN2.1-CP-011	FN2.1-PE-002	login: - username: válido - password : invalido	error: muestra mensaje de credenciales no válidas	f-
FN2.1-CP-012	FN2.1-VL-002	cambiar password: - password : Claved7	Error: el número mínimo de longitud de la clave es 8.	f-
FN2.1-CP-013	FN2.1-PE-003	cambiar password: - password: 12345678	Error el numero no debe ser totalmente numérico	f-
FN2.1-CP-014	FN2.1-PE-004	cambiar password: - password 1 : Abc12345 - password 2: Abc1234	Error: las contraseñas no coinciden.	f-
FN2.1-CP-015	FN2.1-PE-005	cambiar password: - clave antigua falsa	Error: la contraseña original no coincide.	f-
FN2.1-CP-016	FN2.1-PE-006	correo invalido: - juandotcom	Error alertando que no tiene formato de email.	f-
FN2.1-CP-017		recuperación: - correo que NO existe	Envía mensaje de recuperación para prevenir enumeración.	f-

2.2. RF-002.2 - Creación y autenticación de usuarios

ID	CPF-0006
Funcionalidad	Preferencia Regionales

Descripción	<i>Permite al usuario configurar el idioma de la interfaz y la zona horaria en la que se registran y muestran los eventos.</i>
Requisito Asociado	RF-002
Precondiciones	- El usuario debe estar logueado y tener acceso a la vista de Settings.
Datos de Entrada	- Idioma - Zona horaria
Pasos de Ejecución	1. Ingresar a su panel de usuario 2. Seleccionar “Settings”
Técnicas de Pruebas	Partición de Equivalencia
Prioridad	Media

Técnicas de pruebas implementadas

Partición de Equivalencia

Cod.	Campo	Clase Válida	Clases No Válidas
FN2.2-P E-001	idioma	La lista completa de códigos soportados en la opción desplegable	Todo aquello que esté fuera de la lista.
FN2.2-P E-002	zona horaria	La lista completa de zonas válidas del catálogo.	Usuario no existe y/o clave incorrecta

Catálogo de pruebas

#CP	Códigos de regla	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Obs
------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	------------

FN2.2-CP-001	FN2.2-PE-001	- lenguaje : válido	formulario válido, se cambia el idioma	f+
FN2.2-CP-002	FN2.2-PE-001	- lenguaje : no válido	error: seleccione una opción válida	f-
FN2.2-CP-003	FN2.2-PE-002	- zona horaria: válida	exito: zona horaria válida, se actualiza	f+
FN2.2-CP-004	FN2.2-PE-002	- zona horaria: no válida	error: error selecciona una opción válida	f-

2.3. Configuración del panel principal (Dashboard)

ID	CPF-0007
Funcionalidad	Configuración del Dashboard
Descripción	<i>Permite personalizar la tasa de refresco automático de la pantalla principal, ocultar las tarjetas vacías y limitar qué tan antiguos son los datos que se visualizan.</i>
Requisito Asociado	RF-002
Precondiciones	- El usuario debe estar logueado y tener acceso a la vista de Settings.
Datos de Entrada	- tiempo de refresco - Hide empty dashboard (1 0) - Ocultar información antigua
Pasos de Ejecución	1. Ir a los ajustes de usuario 2. En la sección dashboard 3. Ajustar - Refresh rate - Hide Empty Dashboard Cards - Hide data older than 4. Dar clic en SUBMIT

Técnicas de Pruebas	Partición de Equivalencia
Prioridad	Media

Técnicas de pruebas implementadas
Partición de Equivalencia

Cod.	Campo	Clase Válida	Clases No Válidas
FN2.3-P E-001	Tasa de refresco	Todas las opciones disponibles en el menú seleccionable	Todas las opciones FUERA del menú seleccionable
FN2.3-P E-002	Ocultar cartas vacías	Booleano (True/False)	Cadena de texto, no valida como “Si”
FN2.3-P E-003	Ocultar data antigua	Todas las opciones disponibles en el menú seleccionable.	Todas las opciones FUERA del menú seleccionable

Catálogo de pruebas

#CP	Códigos de regla	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Obs
FN2.3-CP-001	FN2.3-PE-001	- refresco: 1 minuto	éxito: formulario válido	f+
FN2.3-CP-002	FN2.3-PE-001	- refresco: 99 minutos	Error: Opción inválida	f-
FN2.3-CP-003	FN2.3-PE-002	Ocultar Cartas Vacías: Marcado (True)	éxito: formulario válido	f+
FN2.3-CP-004	FN2.3-PE-003	Edad de datos: 4 semanas	exito: formulario válido	f+
FN2.3-CP-005	FN2.3-PE-003	Edad de Datos : 999 semanas	Error: Opción inválida	f-

2.4. Listar, editar y eliminar usuarios

ID	CPF-0008
Funcionalidad	Gestión de Usuarios Registrados
Descripción	<i>Permite visualizar la lista de usuarios, actualizar su perfil y eliminarlos, protegiendo siempre al último superusuario.</i>
Requisito Asociado	RF-002
Precondiciones	- Acceso como Administrador - Existencia de usuarios previos en la BBDD.
Datos de Entrada	- username - first name - last name - email - staff (1 0) - read only (1 0) - active (1 0)
Pasos de Ejecución	1. Seleccionar “admin” 2. Seleccionar “users” 3. Seleccionar símbolo “editar” 4. Seleccionar “guardar” 5. Seleccionar símbolo “eliminar” 6. Verificar que el usuario se elimina
Técnicas de Pruebas	Partición de Equivalencia Valores Limite
Prioridad	Alta

Técnicas de pruebas implementadas

Partición de Equivalencia

Cod.	Campo	Clase Válida	Clases No Válidas
FN2.4-P E-001	- username	alfanumérico	cadenas vacías, espacios o símbolos
FN2.4-P E-002	- primer nombre	texto vacío o alfanumérico máximo de 150 caracteres	texto mayor a 150 caracteres
FN2.4-P E-003	- apellido	texto vacío o alfanumérico máximo de 150 caracteres	texto mayor a 150 caracteres
FN2.4-P E-004	- email	cadena vacía o formato email máximo de 254 caracteres.	texto pero sin formato email o mayor de 254 caracteres.
FN2.4-P E-005	- staff	True o False	textos inyectados que rompan el tipo Boolean
FN2.4-P E-006	- read only	True o False	textos inyectados que rompan el tipo Boolean
FN2.4-P E-007	- active	True o False	textos inyectados que rompan el tipo Boolean

Valores Limite

Cod.	Campo	Límite Inferior No Válido	Límite Inferior Válido	Límite Superior Válido	Límite Superior No Válido
FN2.4-VL -001	username	0 caracteres	1 carácter	150 caracteres	151 caracteres
FN2.4-VL -002	nombre	-	0 caracteres	150 caracteres	151 caracteres
FN2.4-VL -003	apellido	-	0 caracteres	150 caracteres	151 caracteres

FN2.4-VL-004	email	-	0 caracteres	254 caracteres	255 caracteres
--------------	-------	---	--------------	----------------	----------------

Catálogo de pruebas

#CP	Códigos de regla	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Obs
FN2.4-CP-001	FN2.4-VL-001	edición: username : 151 caracteres	error: debe tener máximo 150 caracteres	f-
FN2.4-CP-002	FN2.4-VL-001	edición: username : 0 caracteres	error: campo requerido	f-
FN2.4-CP-003	FN2.4-VL-001	edición: username : 1 caracteres	éxito: usuario actualizado	f+
FN2.4-CP-004	FN2.3-PE-002	edición: nombre : 151 caracteres	error: debe tener máximo 150 caracteres	f-
FN2.4-CP-005	FN2.4-VL-002	edición: nombre: 0 caracteres	éxito: usuario actualizado	f+
FN2.4-CP-006	FN2.4-VL-003	edición: apellido: 151 caracteres	error: debe tener máximo 150 caracteres	f-
FN2.4-CP-007	FN2.4-VL-003	edición: apellido: 0 caracteres	éxito: usuario actualizado	f+
FN2.4-CP-008	FN2.4-VL-004	edición: email: 255 caracteres	error: debe tener máximo 150 caracteres	f-
FN2.4-CP-009	FN2.4-VL-004	edición: email: 0 caracteres	éxito: usuario actualizado	f+
FN2.4-CP-010	FN2.4-PE-001	edición: username: con espacios "juan p"	error: caracteres inválidos	f-

FN2.4-CP-011	FN2.4-PE-003	edición: email: falso "correosinarroba"	error: caracteres inválidos	f-
FN2.4-CP-012	FN2.4-PE-004	edición: - staff : True/False - lectura : True/False - inactivo : True/False	éxito: Los booleanos pasan el filtro	f+