MRD-320/321 Series
Vector Frequency Inverter

- O modelo MRD320/321 é um inversor de frequência vetorial compacto, recentemente aprimorado, compatível com redes de alimentação de 220V e 380V.
- Destaca-se pela sua excelente qualidade aliada a um custo acessível. O novo painel, equipado com duplo display e potenciômetro integrado, proporciona maior praticidade na operação e ajustes de parâmetros.

Especificações

220V 0.4KW~5.5KW

1-ph input / 3-ph output

3-ph input / 3-ph output

380V 0.4KW~7.5KW

3-ph input / 3-ph output



Características do Produto

- Painel de display duplo removível
- Disponível entrada AC e DC
- Design com ampla faixa de tensão
- Suporte para OEM e ODM
- RS485 e unidade de frenagem opcionais
- Garantia: 18 meses



Painel de Display Duplo Removível

Aplicações:

Esteira transportadora
Ventilador
Máquinas industriais em geral
Máquina têxtil
Bomba
Máquina de marcenaria
Embalagem



MR DRIVES

Dados nominais do inversor de frequência

Modelo	Potência	Fonte de alimentação	Output power (A)	Dimensão L ×W ×H (mm)	Dimensão de instalação L * W -Montagem parafuso
0.4S1-220V	0.4KW	Single-phase AC 200V-240V 50Hz/60Hz	2.1	170*79*127	160*60.5-M5
0.75S1-220V	0.75KW		3.8		
1.5S1-220V	1.5KW		7		
2.2S1-220V	2.2KW		9.0	187*86*144	173*68-M4
3.0S1-220V	3.0KW		13	216*101*151	204*83.5-M4
4.0S1-220V	4.0KW		15	237*111*168	216*88-M4
5.5S1-220V	5.5KW		20		
0.4S3-220V	0.4KW	Three-phase AC 200V-240V 50Hz/60Hz	2.1	170*79*127	160*60.5-M5
0.75S3-220V	0.75KW		3.8		
1.5S3-220V	1.5KW		7		
2.2S3-220V	2.2KW		9.0	187*86*144	173*68-M4
3.0S3-220V	3.0KW		13	216*101*151	204*83.5-M4
4.0S3-220V	4.0KW		15	237*111*168	216*88-M5
5.5S3-220V	5.5KW		20		
0.4G3-380V	0.4KW	Three-phase AC 340V-440V 50Hz/60Hz	1.5	170*79*127	160*60.5-M5
0.75G3-380V	0.75KW		2.1		
1.5G3-380V	1.5KW		3.8		
2.2G3-380V	2.2KW		5.1	187*86*144	173*68-M4
3.0G3-380V	3.0KW		7.1		
4.0G3-380V	4.0KW		9.0	216*101*151	204*83.5-M4
5.5G3-380V	5.5KW		12.6		
7.5G3-380V	7.5KW		16.1	237*111*168	216*88-M5

MR DRIVES

Seleção do resistor de frenagem				
Modelo	Potência	Fonte de alimentação	Potência frenagem	Valor de resistência do resistor de frenagem
0.4S1-220V	0.4KW	Single-phase AC	100 W	250 Ω
0.75S1-220V	0.75KW		100 W	200 Ω
1.5S1-220V	1.5KW	200V-240V 50Hz/60Hz	300 W	100 Ω
2.2S1-220V	2.2KW		300 W	100 Ω
4.0S1-220V	4.0KW		1000 W	75 Ω
5.5S1-220V	5.5KW		1000 W	75 Ω
0.4S3-220V	0.4KW	Three-phase AC 200V-240V 50Hz/60Hz	100 W	250 Ω
0.75S3-220V	0.75KW		100 W	200 Ω
1.5S3-220V	1.5KW		300 W	100 Ω
2.2S3-220V	2.2KW		300 W	100 Ω
4.0S3-220V	4.0KW		500 W	75 Ω
5.5S3-220V	5.5KW		1000 W	75 Ω
0.4G3-380V	0.4KW	Three-phase AC 340V-440V 50Hz/60Hz	100 W	750 Ω
0.75G3-380V	0.75KW		100 W	750 Ω
1.5G3-380V	1.5KW		300 W	400 Ω
2.2G3-380V	2.2KW		300 W	250 Ω
4.0G3-380V	4.0KW		500 W	150 Ω
5.5G3-380V	5.5KW		800 W	100 Ω
7.5G3-380V	7.5KW		1000 W	75 Ω

Instalação e cabeamento



