

Informații pentru rețea

[Anterior](#) [Prima](#) [Urmatoarea](#)

Pentru rularea corectă a programului în rețea este nevoie să fie efectuați următorii pași:

1. Se instalează programul (versiunea full) pe calculatorul care va avea rolul de server.
2. Pe toate stațiile de lucru, se vor copia, în folderul system a acestora, următoarele fișiere din folderul system al calculatorului server:

gdiplus.dll

msvcr71.dll

mfc71.dll

mfc71u.dll

OBSERVAȚIE:

folderul SYSTEM are calea:

C:\WINDOWS\SYSTEM pentru Windows 98/Me

C:\WINNT\SYSTEM32 pentru Windows NT/2000

C:\WINDOWS\SYSTEM32 pentru windows XP si Vista

3. Se acordă drepturi depline (full share - read/write/modify/delete) pe folderul în care a fost instalat Saga C 3.0 pe server (de regulă acesta este C:\SAGA C.3.0)
4. (Optional) Pe toate stațiile client se va face maparea către folderul pe care s-a dat share pe server (mapare sub forma **\\server\resursa_partajata**) bifându-se opțiunea de reconectare la logon.
5. Se va face un shortcut, pe desktopul stațiilor, la programul sc.exe localizat în discul de rețea creat la punctul 4.

ATENȚIE!

Orice actualizare ulterioară a programului se va face prin rularea modului de actualizare numai pe server și numai dacă toți utilizatorii care exploatează programul, atât pe server cât și de pe stațiile de lucru, au ieșit din program.

În unele situații, mai rare - spre exemplu dacă utilizați samba pe server Linux sau dacă rulați pe server cu Windows 2003 server - pot apărea probleme la actualizare. În acest caz vă recomandăm să copiați folderul SAGA de pe server pe o stație, actualizați și activați SAGA pe acea stație și după actualizare recopiați folderul pe server.