부록 · 리눅스 서버 관리

RockyLinux SpringBoot 3300포트 설정 실행가이드

Rocky Linux Spring Boot 3300 포트 설정 및 실행 가이드

1. 설정 요약

순서	작업	명령/설정	설명
1	Spring Boot 포트 설정	server.port=3300	application.properties에서 설정
2	3300 포트 방화벽 허용	sudo firewall-cmd --permanent --add-port=3300/tcp	Rocky Linux 방화벽 영구 허용
3	방화벽 적용	sudo firewall-cmd --reload	변경사항 적용
4	방화벽 확인	sudo firewall-cmd --list-ports	3300/tcp 확인
5	Spring Boot 실행	java -jar upbit-signal-java-1.0.0.jar --server.port=3300	3300 포트로 실행
6	포트 사용 확인	ss -lntp | grep 3300	3300 리스닝 확인
7	외부 접속	http://서버IP:3300	브라우저/API 접속

2. Spring Boot 포트 3300 설정

```properties
application.properties:
server.port=3300
```

설정파일을 변경하지 않고 실행 시 직접 지정할 수도 있습니다.

```bash
java -jar upbit-signal-java-1.0.0.jar --server.port=3300
```

3. Rocky Linux 방화벽 3300 포트 열기

```bash
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=3300/tcp
sudo firewall-cmd --reload
sudo firewall-cmd --list-ports
```

4. start-server.sh에서 3300 포트로 실행

기존 nohup 실행 부분을 다음과 같이 설정합니다.

```bash
nohup java -jar "$JAR_FILE" --server.port=3300 > "$LOG_FILE" 2>&1 &
```

5. 서버 실행 및 확인

```bash
./start-server.sh   # Spring Boot 서버 시작
```

```bash
ss -lntp | grep 3300   # 3300 포트 리스닝 확인
```

```bash
tail -f upbit-signal-java.log   # Spring Boot 로그 확인
```

```bash
./stop-server.sh   # Spring Boot 서버 종료
```

6. 외부 PC에서 접속

```text
http://서버IP:3300
```

방화벽에서 3300/tcp가 허용되어 있고 Spring Boot가 실제로 3300 포트에서 실행 중이어야 외부 접속이 가능합니다.

7. 서버 종료 확인

결과를 보면:

ss -lntp | grep 3300

→ 아무것도 없음 = 3300 포트 닫힘

종료확인 명령

ps -ef | grep upbit-signal-java

```bash
grep --color=auto upbit-signal-java
```