

Enunciado 4 - Comisión A y F

Se leen 4 valores char en X, Y, W, Z (todas letras minúsculas desde la 'a' hasta la 'z', inclusive)

Según los datos de entrada y las siguientes afirmaciones:

- Las cuatro letras son consecutivas
- Hay al menos 3 letras que son vocales
- Hay A vocales y B consonantes

Se deben mostrar por pantalla únicamente las afirmaciones que son verdaderas (salvo la última que siempre aparece), en el mismo orden en que se listan arriba.

En la última línea, A y B son los valores enteros correspondientes.

Hay un caso excepcional: si las cuatro letras corresponden a "aeio" se imprime **únicamente** "CUATRO VOCALES ORDENADAS" y ninguna afirmación más.

Entrada	Salida
a b c d	Las cuatro letras son consecutivas Hay 1 vocales y 3 consonantes
a e i o	CUATRO VOCALES ORDENADAS
z o e y	Hay 2 vocales y 2 consonantes
a t i o	Hay al menos 3 letras que son vocales Hay 3 vocales y 1 consonantes

<https://www.omegaup.com/arena/problem/Recuperatorio-Enunciado-4/>