TEW SOFT

LIFE II

No.

```
001                    *** LIFE
002 1000                       ORG  $1000
003 1000               MAN     RMB  1
004 1001               WLF     RMB  1
005 1002               SEP     RMB  1
006 1003               XSAVE   RMB  2
007 1005               POINT   RMB  2
008 3000                       ORG  $3000
009 3000 BDFFEF START  JSR  #FFEF
010 3003 BDF012 SL01   JSR  #F012
011 3006 BDF015        JSR  #F015
012 3009 8100          CMPA ##00
013 300B 2706          BEQ  BEGIN
014 300D 8145          CMPA ##45
015 300F 27EF          BEQ  START
016 3011 20F0          BRA  SL01
017                *
018 3013 CE0100 BEGIN  LDX  ##0100
019 3016 FF1005        STX  POINT
020 3019 CE1100        LDX  ##1100
021 301C FF1003        STX  XSAVE
022 301F FE1005 LOOP   LDX  POINT
023 3022 7F1000        CLR  MAN
024 3025 7F1001        CLR  WLF
025 3028 7F1002        CLR  SEP
026                *
027 302B A600          LDAA 0,X
028 302D 8058          BSR  CHK
029 302F A601          LDAA 1,X
030 3031 8054          BSR  CHK
031 3033 A602          LDAA 2,X
032 3035 8050          BSR  CHK
033 3037 A620          LDAA 32,X
034 3039 804C          BSR  CHK
035 303B A622          LDAA 34,X
036 303D 8048          BSR  CHK
037 303F A640          LDAA 64,X
038 3041 8044          BSR  CHK
039 3043 A641          LDAA 65,X
040 3045 8040          BSR  CHK
041 3047 A642          LDAA 66,X
042 3049 803C          BSR  CHK
043 304B BD309F        JSR  REPRO
044                *
045 304E 08            INX
046 304F FF1005        STX  POINT
047 3052 FE1003        LDX  XSAVE
048 3055 A721          STAA 33,X
049 3057 08            INX
050 3058 FF1003        STX  XSAVE
051 305B 8C130E        CPX  ##130E
052 305E 26BF          BNE  LOOP
053 3060 CE1100        LDX  ##1100
054 3063 DF3B          STX  $3B
055 3065 CE13FF        LDX  ##13FF
056 3068 DF3D          STX  $3D
057 306A CE0100        LDX  ##0100
058 306D DF3F          STX  $3F
059 306F BDF009        JSR  #F009
060
061                *
062 3072 BDF00F WAIT   JSR  #F00F
063 3075 8120          CMPA ##20
064 3077 279A          BEQ  BEGIN
065 3079 8131          CMPA ##31
066 307B 2603          BNE  LLL
067 307D 7E3003        JMP  SL01
068 3080 817F   LLL    CMPA ##7F
069 3082 26EE          BNE  WAIT
070 3084 7E3000        JMP  START
071                *
072                *
073 3087 8140   CHK    CMPA ##40
074 3089 2604          BNE  CL01
075 308B 7C1002        INC  SEP
076 308E 39            RTS
077 308F 8123   CL01   CMPA ##23
078 3091 2604          BNE  CL02
079 3093 7C1000        INC  MAN
080 3096 39            RTS
081 3097 812A   CL02   CMPA ##2A
082 3099 2603          BNE  CL03
083 309B 7C1001        INC  WLF
084 309E 39     CL03   RTS
```

```
085
086 30DF A621
087 30E1 8140
088 30E3 2601
089 30E5 7E31
090 30E8 8121
091 30EA 2601
092 30EC 7E31
093 30EF 8125
094 30F1 2601
095 30F3 7E31
096 30F6 8125
097 30F8 2601
098 30FA 39
099 30FB 7D10
100 30FE 2618
101 3100 F610
102 3103 C104
103 3105 2411
104 3107 F610
105 310A C101
106 310C 2404
107 310E FB10
108 3111 C101
109 3113 2501
110 3115 8625
111 3117 39
112 3118 7D10
113 311B 2618
114 311D F610
115 3120 C100
116 3122 2411
117 3124 F610
118 3127 C100
119 3129 2404
120 312B FB10
121 312E C100
122 3130 2504
123 3132 864
124 3134 39
```

No.

```
085                     ***
086 305F A621   REPR0   LDAA 33,X
087 3061 8140           CMPA #$40
088 3063 2603           BNE  LL01
089 3065 7E3130         JMP  CSEP
090 3068 8123   LL01    CMPA #$23
091 306A 2603           BNE  LL02
092 306C 7E314D         JMP  CMAN
093 306F 812A   LL02    CMPA #$2A
094 3071 2603           BNE  LL03
095 3073 7E3113         JMP  CWLF
096 3076 8125   LL03    CMPA #$25
097 3078 2601           BNE  RL01
098 307A 39             RTS
099 307B 7D1000 RL01    TST  MAN
100 307E 2618           BNE  SB
101 3080 F61001         LDAB WLF
102 3083 C105           CMPB #5
103 3085 2411           BCC  SB
104 3087 F61002         LDAB SEP
105 308A C103           CMPB #3
106 308C 240A           BCC  SB
107 308E FB1001         ADDB WLF
108 3091 C103           CMPB #3
109 3093 2503           BCS  SB
110 3095 862A           LDAA #$2A
111 3097 39             RTS
112 3098 7D1001 SB      TST  WLF
113 309B 2618           BNE  MB
114 309D F61002         LDAB SEP
115 30E0 C105           CMPB #5
116 30E2 2411           BCC  MB
117 30E4 F61000         LDAB MAN
118 30E7 C103           CMPB #3
119 30E9 240A           BCC  MB
120 30EB FB1002         ADDB SEP
121 30EE C103           CMPB #3
122 30F0 2503           BCS  MB
123 30F2 8640           LDAA #$40
124 30F4 39             RTS
125 30F5 7D1002 MB      TST  SEP
126 30F8 F61000         LDAB MAN
127 30FB C105           CMPB #5
128 30FD 2411           BCC  MB
129 30FF F61001         LDAB WLF
130 3102 C103           CMPB #3
131 3104 240A           BCC  MB
132 3106 FB1000         ADDB MAN
133 3109 C103           CMPB #3
134 310B 2503           BCS  MB
135 310D 8623           LDAA #$23
136 310F 39             RTS
137 3110 8620   MB      LDAA #$20
138 3112 39             RTS
139                     *
140 3113 7D1000 CWLF    TST  MAN
141 3116 26F8           BNE  MB
142 3118 F61001         LDAB WLF
143 311B C105           CMPB #5
144 311D 24F1           BCC  MB
145 311F F61002         LDAB SEP
146 3122 C103           CMPB #3
147 3124 24EA           BCC  MB
148 3126 FB1001         ADDB WLF
149 3129 C102           CMPB #2
150 312B 25E3           BCS  MB
151 312D 862A           LDAA #$2A
152 312F 39             RTS
153 3130 7D1001 CSEP    TST  WLF
154 3133 2608           BNE  MB
155 3135 F61002         LDAB SEP
156 3138 C105           CMPB #5
157 313A 24D4           BCC  MB
158 313C F61000         LDAB MAN
159 313F C103           CMPB #3
160 3141 24CD           BCC  MB
161 3143 FB1002         ADDB SEP
162 3146 C102           CMPB #2
163 3148 25C6           BCS  MB
164 314A 8640           LDAA #$40
165 314C 39             RTS
166 314D 7D1002 CMAN    TST  SEP
167 3150 26BE           BNE  MB
168 3152 F61000         LDAB MAN
169 3155 C105           CMPB #5
170 3157 24B7           BCC  MB
171 3159 F61001         LDAB WLF
172 315C C103           CMPB #3
173 315E 24B0           BCC  MB
174 3160 FB1000         ADDB MAN
175 3163 C102           CMPB #2
176 3165 25A9           BCS  MB
177 3167 8623           LDAA #$23
178 3169 39             RTS
179                     *
180                     END

MAN     $1000 WLF     $1001
SEP     $1002 NSAVE   $1003
POINT   $100E START   $3000
SL01    $3003 BEGIN   $3013
LOOP    $301F CHR     $3087
REPR0   $305F WAIT    $3072
LLL     $3080 LL01    $308F
LL02    $3097 LL03    $309E
LL01    $30A8 CSEP    $3130
LL02    $30AF CMAN    $314D
LL03    $30B6 CWLF    $3113
RL01    $30BB SB      $3098
MB      $30F5 MB      $3110

**ERROR COUNT   0
```