

Protocolo: Reporte y gestión de incidencias TIC

Antes de registrar un fallo en la intranet, es fundamental seguir este protocolo para ahorrar tiempo y dinero y asegurar que el problema no sea un error de conexión simple o que ya esté siendo gestionado por otro compañero.

¡Tu colaboración es esencial para mantener los recursos operativos!

1. Verificaciones rápidas (el 80% de las soluciones)

1 Alimentación, batería y conexión

Comprueba que el equipo (proyector, PC, ratón, etc.) esté enchufado, encendido y que el cable de vídeo (HDMI/VGA) esté firmemente conectado tanto al PC como al proyector/pantalla.

Si es un portátil (Carrito TIC):

- Comprueba que tenga batería.
- Para darle una carga rápida, conéctalo al carrito y pulsa el botón redondo que está en el lateral.
- Cuando este botón se muestre en verde significa que se está cargando.
- Espera al menos 15 minutos a que cargue, e intenta encenderlo.

2 Periféricos, alimentación y visualización

Verificación de corriente: Para cualquier periférico (impresora, altavoz, proyector, pantalla), comprueba que esté encendido y que le llegue corriente (busca alguna luz LED indicadora). Es muy habitual que estos equipos estén simplemente desenchufados o apagados.

Proyectores y pantallas:

- Verifica que el proyector no esté en modo "Sleep" (un toque al botón de encendido suele bastar).
- Si el mando no funciona (pilas agotadas), pulsa el botón de encendido directamente en el proyector.
- Comprueba que la entrada seleccionada en el proyector/pantalla (Input Source) coincide con tu cable (VGA o HDMI).
- Asegúrate de que el ordenador está duplicando o extendiendo la pantalla. En Windows, usa Win + P. En Educandos, la combinación puede variar (ej: Fn + F7).

Si el problema de visualización persiste, consulta nuestra [página de tutoriales sobre pantallas](#).

3 Reinicio rápido

Si el ordenador va muy lento o no funciona internet, lo primero que debes probar es reiniciarlo. Muchas veces, esto soluciona fallos temporales del sistema.

En Windows:

- Haz clic en el botón de Inicio (el logotipo de Windows, abajo a la izquierda).
- Pulsa el icono de encendido  o .
- Selecciona la opción "Reiniciar".

En EducaAndOS:

- Haz clic en el menú de sistema (la esquina superior derecha).
- Pulsa "Apagar / Cerrar sesión".
- Elige "Reiniciar" y confirma.

Si el ordenador no responde:

- Espera unos segundos. Puede estar pensando o cargando algo (por ejemplo, si hay muchas pestañas o programas abiertos).
- Si después de 1 o 2 minutos sigue sin responder, mantén pulsado el botón de encendido unos 5 segundos hasta que se apague.
- Espera unos segundos más y vuelve a encenderlo normalmente.
- Usa el botón físico solo cuando no haya otra opción. Si lo haces a menudo, puede causar errores o pérdida de archivos.

4 Comprobación de internet/red

- Fallo de la red WiFi: Comprueba si el problema es generalizado (afecta a varios equipos a la vez, incluyendo móviles).

Si es generalizado, es un fallo de infraestructura (propia o de la Junta). No registres una incidencia formal, ya que estará siendo gestionado por el equipo TIC o se resolverá por sí solo. Solo queda avisar y esperar.

- Si el fallo es solo de un equipo:
 - Si usa cable de red: Comprueba que esté bien conectado y que la luz del puerto esté activa.
 - Si es por WiFi:
 - Equipo del centro: Solo intenta el Reinicio rápido (Punto 3). No modifiques la configuración de red.
 - Equipo propio (o alumnado): Consulta las instrucciones oficiales de configuración WiFi de la Junta en este enlace: [GUÍA DE CONFIGURACIÓN WIFI \(PDF\)](#).

Recuerda: Solo registra la incidencia si el problema es de un equipo concreto y ya has comprobado todos los puntos de la sección 1.

2. Consultar incidencias abiertas

Para evitar duplicar el trabajo y las incidencias, verifica si el fallo que has detectado ya ha sido reportado por otra/o compañera/o:

1. Accede a la [Intranet](#) del centro.
2. Navega a: Centro -> Centro TDE -> **Incidencias TDE** .
3. Revisa las incidencias que tienen el estado de "En curso" y "Abierta" (son las que salen al inicio) o filtra por el aula donde ocurre la incidencia.
4. Si la incidencia ya está registrada y aún no se ha resuelto, solo hay que esperar a que se solucione.

3. Registrar una nueva incidencia

⚠ ATENCIÓN: Solo si ha completado los pasos 1 y 2

Es obligatorio realizar las Verificaciones rápidas (1) y Consultar incidencias abiertas (2) antes de continuar. El equipo técnico solo procesará incidencias que cumplan estos requisitos previos.

A **Localización**

En la intranet, navega a: Centro -> Centro TDE -> **Nueva incidencia** .

B **Datos clave**

Rellena obligatoriamente los campos de Aula, el Tipo de problema (Hardware, Software, Red, etc.). y Asunto.

C **Descripción de la incidencia**

Se debe aportar la siguiente información para un diagnóstico rápido y eficaz:

- Identificación clara del equipo afectado (ej: número de inventario, PC de alumnado de la fila 3 puesto 5, Proyector del aula 103, etc.).
- Descripción concisa del problema: ¿Qué no funciona? ¿Qué ha dejado de hacer? (Ej: El altavoz no enciende, el proyector no da imagen, no hay acceso a internet).
- Mensaje de error exacto que aparece en pantalla (si aplica).
- Qué pasos de la sección 1 ya se han intentado (ej: "Se ha reiniciado el PC y comprobado los cables HDMI").

D **Finalizar**

Pulsa el botón "Registrar Incidencia" para enviarla al equipo técnico.