TEMA LAB 1 CN.

Restoring

3107 : 28

CNT	A	Q	M
000	0000 1100	0010 0011	0001 1100
	0001 1000	0100 0110	
-M	0001 1100		
	1111 1100	0100 0110	
+M	0001 1100		
	0001 1000	0100 0110	
001	0011 0000	1000 1100	
-M	0001 1100		
	0001 0100	1000 1101	
010	0010 1001	0001 1010	
-M	0001 1100		
	0000 1101	0001 1011	
011	0001 1010	0011 0110	
-M	0001 1100		
	1111 1110	0011 0110	
+M	0001 1100		
	0001 1010		
100	0011 0100	0110 1100	
-M	0001 1100		
	0001 1000	0110 1101	
101	0011 0000	1101 1010	
-M	0001 1100		
	0001 0100	1101 1011	
110	0010 1001	1011 0110	
-M	0001 1100		
	0000 1101	1011 0111	
111	0001 1011	0110 1110	
-M	0001 1100		
	1111 1111	0110 1110	
+M	0001 1100		
	0001 1011	0110 1110	

27 — 110.

Scanned with CamScanner

2593 : 61.

CNT	A	Q	M
000	0000 1010	0010 0001	0011 1101
	0001 0100	0100 0010	
-M	0011 1101		
	1101 0111	0100 0010	
+M	0011 1101		
	0001 0100		
001	0010 1000	1000 0100	
-M	0011 1101		
	1110 1011		
+M	0011 1101		
	0010 1000		
010	0101 0001	0000 1000	
-M	0011 1101		
	0001 0100	0000 1001	
011	0010 1000	0001 0010	
-M	0011 1101		
	1110 1011	0001 0010	
+M	0010 1101		
	0010 1000		
100	0101 0000	0010 0100	
-M	0011 1101		
	0001 0011	0010 0101	
101	0010 0110	0100 1010	
-M	0011 1101		
	1110 1001	0100 1010	
+M	0011 1101		
	0010 0110		
110	0100 1100	1001 0100	
	0011 1101		
	0000 1111	1001 0101	
111	0001 1111	0010 1010	
-M	0011 1101		
	1110 0010	0010 1010	
+M	0011 1101		
	0001 1111	0010 1010	

31. 42

Scanned with CamScanner

Non-Restoring 7199 : 88

CNT	S	A	Q	M
000	0	0001 1100	0001 1111	0101 1000
		0011 1000	0011 1110	
	-M	1101 1000		
	1	1110 0000	0011 1110	
001	1	1100 0000	0111 1100	
	+M	0101 1000		
	0	0001 1000	0111 1101	
010	0	0011 0000	1111 1010	
	-M	0101 1000		
	1	1101 1000	1111 0101	
011	1	1011 0001	1111 0100	
	+M	0101 1000		
	0	0000 1001	1111 0101	
100	0	0001 0011	1110 1010	
	-M	0101 1000		
	1	1011 1011	1110 1010	
101	1	0111 0111	1101 0101	
	+M	0101 1000		
	1	1100 1111	1101 0100	
110	1	1001 1111	1010 1000	
	+M	0101 1000		
	1	1111 0111	1010 1000	
111	1	1110 1111	0101 0000	
	+M	0101 1000		
	0	0100 0111	0101 0001	

7 1

8 1

CNT	S	A	Q	M
000	0	0001	0011	1010	0000	0110 0101
	-M	0010	0111	0100	0000	
		0110	0101			
	1	1100	0010	0100	0000	
001	1	1000	0100	1000	0000	
	+M	0110	0101			
	1	1110	1001	1000	0000	
010	1	1101	0011			
	+M	0110	0101			
	0	0011	1000	0000	0001	
011	0	0111	0000	0000	0010	
	-M	0110	0101			
		0000	1011	0000	0011	
100	0	0001	0110	0000	0110	
	-M	0110	0101			
	1	1011	0001	0000	0110	
101	1	0110	0010	0000	1100	
	+M	0110	0101			
	1	1100	0111	0000	1100	
110	1	1000	1110	0001	1000	
	+M	0110	0101			
	1	1111	0011	0001	1000	
111	1	1110	0110	0011	0000	
	+M	0110	0101			
	0	0100	1011	0011	0001	

75 49

Scanned with CamScanner