FC5 [FC5]

FC5 Properties							
General							
Name	FC5	**Number**	5	**Type**	FC	**Language**	STL
Numbering	Manual						
Information							
Title		**Author**		**Comment**		**Family**	
Version	0.1	**User-defined ID**					

Name	Data type	Offset	Default value	Supervision	Comment
Input					
Output					
InOut					
Temp					
Constant					
▼ Return					
FC5	Void				

Network 1:

```
0001        U     %DB10.DBX1.0          // if acquisition error
0002        =     %DB10.DBX8.0          // copy on error bit, write FFFF on DBW6 and return
0003        SPB   FAUL
0004        L     %DB10.DBW0            // load the acquired bit pattern
0005        SLW   3                     // shift left 3 bits
0006        SRW   4                     // shift right 4 bits
0007        T     %MW10                 // save in MW10
0008        L     %DB10.DBW2            // load high threshold
0009        >I                          // check if value greater than threshold
0010        =     %DB10.DBX8.1          // copy result of comparison on bit 8.1
0011        L     %DB10.DBW4            // load low threshold
0012        L     %MW10                 // load value
0013        >I                          // check if value less than threshold
0014        =     %DB10.DBX8.2          // copy result of comparison on bit 8.2
0015        O     %DB10.DBX8.1          // if a threshold has been overcome
0016        O     %DB10.DBX8.2
0017        SPB   FAUL                  // write FFFF on DBW6 and return
0018        L     %MW10                 // else copy value on DB
0019        T     %DB10.DBW6
0020        BEA
0021 FAUL:  L     w#16#ffff             // error section: write ffff on DBW6
0022        T     %DB10.DBW6
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
```