

DEVICES · EQUIPOS · דויצ

- TAB · הסינכב טלבאט (iPad / דיאורדנא) – רובידו האירק, הבוג 1.40 מ'
  Door tablet – call and voice · רובידו האירק – הסינכב טלבאט
- VOZ · פנל קולי עם לחצנים ACE82182451 – סלון וחדרי שינה, גובה 1.20–1.30 מ'
  Voice panel with buttons – living room and bedrooms · הניש ירדחו ןולס – םינצחל םע ילוק לנפ
- אגס האירק דיל הטימה (חדרי השינה)
  Call pear next to the bed (bedrooms) · אגס האירק דיל הטימה
- T TI / TD · משיכת חבל ACE40320303W – אסלה ומקלחת, גובה 1.85 מ'
  Pull-cord – toilet and shower, h 1.85 m · משיכת חבל – אסלה ומקלחת, גובה 1.85 מ'
- LP · מנורת מסדרון ACE41020309 – מעל דלת כל שירותים ציבוריים
  Corridor light – above each public toilet door · מנורת מסדרון – מעל דלת כל שירותים ציבוריים
- LC LC · LCom ACE71610003 – הרידה זכרמ (תקרה)
  LCom – apartment hub (ceiling) · LCom – מרכז הדירה (תקרה)
- GAB PoE ACEUCM6302 12 + גתמU: 2 Buscomm ACE70810000 המוק ןורא
  Floor rack: 2 Buscomm + PoE switch · 2 :ארון קומה Buscomm + מתג PoE

תומוק 8 × המוקל תויומכ

דוק	ןקתה	המוקל	תומוק 8
TAB	הסינכב טלבאט	4	32
VOZ	םינצחל םע ילוק לנפ	10	80
TI/TD	משיכת חבל (אסלה + מקלחת)	17	136
LP	מנורת מסדרון (שירותים ציבוריים)	1	8
LC	LCom	5	40
BC	Buscomm	2	16
SW	PoE גתמ	1	8

NOTES · תורעה

1. סיסב: תוכנית אדריכלית L5 (קומה טיפוסית) – 8 קומות זהות: 4 דירות בקומה, 32 בסך הכל.
2. דירות x01 ו-x02: חדר שינה אחד, סלון עם מטבח ו-2 חדרי רחצה. דירות x03 ו-x04: 2 חדרי שינה ו-2 חדרי רחצה.
3. טאבלט בכניסה לכל דירה (iPad / אנדרואיד) לקריאה ולדיבור עם האחות.
4. פנל קולי עם לחצנים (ACE82182451) בסלון ובכל חדר שינה; בחדר השינה עם אגס ליד המיטה.
5. משיכת חבל (ACE40320303W) באסלה ובמקלחת בכל חדרי הרחצה, בגובה 1.85 מ'.
6. שירותים ציבוריים בכל קומה בחדר המשותף: משיכת חבל + מנורת מסדרון מעל הדלת. עם 2 בקרקע – 10 שירותים ציבוריים.
.(IT-ומכ תינכותב ה ,Tripp Lite 12U) 7. ארון קומה במסדרון השירות ליד המעליות
.Advantecnia-8. מיקומים ראשוניים: לאשר באתר מול המתקין ו

הנקתה יהבוג



ןגומ רויד · ןוכיתה םי ילדגמ

קריאת אחות – קרקע + 8 קומות · 32 דירות

Telab International :הוכן ע"י   ACE BG · Advantecnia :תכרעמ

תוחא תאירק · 1–8 תיסופיט המוק

Typical floor F1–F8 · nurse call

SCALE · הדימ הנק	DATE · ךיראת	REV	ןוילג
1:60	15/10/2026	B	01

סיסב: תוכנית האדריכל L5 (מסד זוג / Triplet) · מידות במטרים

פורמט A1 · מהדורה B – על התוכנית האמיתית



WIRING · CABLEADO · טוויח

🟩 Cat6 ידראיל: לכ התקן ← LCom לש הרידה
Cat6 radial: each device → apartment LCom · Cat6 ידראיל: לכ התקן ← LCom לש הרידה

🟧 Cat6 / Cat7 תרשרש: LCom ← LCom ← Buscomm ןוראב
Cat6 / Cat7 chain: LCom → LCom → Buscomm · Cat6 / Cat7 תרשרש: LCom ← LCom ← Buscomm

🟥 Cat6A / Cat7 תשר: Buscomm ← גתמ ← דומע ← תרש עקרק
Cat6A / Cat7 network: Buscomm → switch → riser → GF server · Cat6A / Cat7 תשר: Buscomm ← גתמ ← דומע ← תרש

םיכרוא תיסופיט המוקב (הברזר אלל)

🟩	Cat6 ידראילי ךותב הרידה	**202 m**
🟧	Cat6 / Cat7 תרשרש LCom ← Buscomm	**82 m**
🟥	Cat6A / Cat7 ןורא ועמוד	**4 m**

NOTES · תורעה

1. לכ ןקתה רבוחמ תילאידר (Cat6) ל-LCom לש הרידה, התקרתב האובמה.

2. תודיחי ה-LCom תורשרושמ ךרואל תלעת יבולה דע ןורא המוקה:
x01 ← x04 ← רדח פתושמ ← Buscomm 1 · x02 ← x03 ← Buscomm 2.

3. גתמ ה-PoE לש המוקה רבוחמ ךרד דומע Cat6A / Cat7 דע
תרשה תמוקב עקרקה.

4. לוכה PoE: ןיא ךרוצ ב-230V ינקתהל הרידה.

NOTES · תורעה

1. סיסב: תינכות תילכירדא L5 (המוק תיסופיט) – 8 תומוקה תוהז: 4 תוריד המוקב, 32 ךסב לוכה.
2. תוריד x01 ו-x02: רדח הניש דחא, ןולס םע חבטמ ו-2 ירדח הצחר. תוריד x03 ו-x04: 2 ירדח הניש ו-2 ירדח הצחר.
3. טלבאט הסינכב לכל הריד (iPad / דיאורדנא) האירקלו רובידלו םע תוחאה.
4. לנפ ילוק םע םינצחל (ACE82182451) ןולסב ובכל רדח הניש; רדחב הנישה םע סגא דיל הטימה.
5. תוכישמ לבח (ACE40320303W) הלסאב תחלקמבו לכב ירדח הצחרה, הבוגב 1.85 מ'.
6. םיתוריש םיירוביצ לכב המוק רדחב פתושמה: תכישמ לבח + תרונמ ןורדסמ לעמ תלדה. םע 2 עקרקב – 10 םיתוריש םיירוביצ.
.(IT-ומכ תינכותב ה ,Tripp Lite 12U) 7. ןורא המוק ןורדסמב תורישה דיל תוילעמה
.Advantecnia-8. םימוקימ םיינושאר: לאשר רתאב לומ ןיקתמה ו

ןגומ רויד · ןוכיתה םי ילדגמ
ןקרא תוחא – עקרק + 8 תומוק · 32 תוריד
Telab International :ןוכה ע"י ACE BG · Advantecnia :תכרעמ

תיסופיט המוק 1–8 · טוויח

Typical floor F1–F8 · wiring

SCALE · הדימ הנק	DATE · ךיראת	REV	ןוילג
1:60	**15/10/2026**	**B**	**02**

סיסב: תינכות האדריכל L5 (זוע דסמ / Triplet) · םירטמב תודימ
טמרופ A1 · הרודהמ B – לע תינכותה תיתימאה



ציוד הדירה

ID	התקן	חדר	גובה
TAB	טאבלט בכניסה	מבואה	1,40 m
VOZ-S	פנל קולי עם לחצנים	סלון ומטבח	1,30 m
VOZ-D	פנל קולי עם לחצנים + אגס	חדר שינה	1,20 m
TI1	משיכת חבל	חדר רחצה צמוד	1,85 m
TD1	משיכת חבל	חדר רחצה צמוד	1,85 m
TI2	משיכת חבל	חדר רחצה 2	1,85 m
TD2	משיכת חבל	חדר רחצה 2	1,85 m
LCOM	LCom ACE71610003	מבואה	2,55 m

SYMBOLS · SÍMBOLOS · סמלים

▬	TAB · טאבלט בכניסה (iPad / אנדרואיד) – קריאה ודיבור, גובה 1.40 מ' Door tablet – call and voice · טאבלט בכניסה – קריאה ודיבור
●●	VOZ · פנל קולי עם לחצנים ACE82182451 – סלון וחדרי שינה, גובה 1.20–1.30 מ' Voice panel with buttons – living room and bedrooms · פנל קולי עם לחצנים – סלון וחדרי שינה
○	אגס קריאה ליד המיטה (בחדרי השינה) Call pear next to the bed (bedrooms) · אגס קריאה ליד המיטה
T	TI / TD · משיכת חבל ACE40320303W – אסלה ומקלחת, גובה 1.85 מ' Pull-cord – toilet and shower, h 1.85 m · משיכת חבל – אסלה ומקלחת, גובה 1.85 מ'
🟥	LP · מנורת מסדרון ACE41020309 – מעל דלת כל שירותים ציבוריים Corridor light – above each public toilet door · מנורת מסדרון – מעל דלת כל שירותים ציבוריים
LC	LC · LCom ACE71610003 – מרכז הדירה (תקרה) LCom – apartment hub (ceiling) · LCom – מרכז הדירה (תקרה)

NOTES · הערות

1. דירה x02 היא תמונת ראי של x01 (אותו ציוד).
2. טאבלט במבואה ליד דלת הכניסה.
3. פנל קולי בסלון ובחדר השינה (עם אגס ליד המיטה).
4. 2 חדרי רחצה: משיכת חבל באסלה ובמקלחת בכל אחד (4 משיכות חבל).
5. הכול מחובר רדיאלית ב-Cat6 ל-LCom במבואה.

מגדלי ים התיכון · דיור מוגן
32 דירות · 8 קומות + קרקע – קריאת אחות
יועץ: Telab International   מערכת: ACE BG · Advantecnia

דירת חדר שינה אחד (x01 / x02)

1-bedroom apartment (x01 / x02)

SCALE · קנה מידה	DATE · תאריך	REV	גיליון
1:30	15/10/2026	B	03

בסיס: תוכנית האדריכל L5 (Triplet / מסד זוג) · מידות במטרים
פורמט A1 · מהדורה B – על התוכנית האמיתית



ציוד הדירה

ID	התקן	חדר	גובה
TAB	טאבלט בכניסה	מבואה	1,40 m
VOZ-S	פנל קולי עם לחצנים	סלון	1,30 m
LCOM	LCom ACE71610003	חדר שינה 1	2,55 m
VOZ-D1	פנל קולי עם לחצנים + אגס	חדר שינה 1	1,20 m
VOZ-D2	פנל קולי עם לחצנים + אגס	חדר שינה 2	1,20 m
TI1	משיכת חבל	חדר רחצה 1	1,85 m
TD1	משיכת חבל	חדר רחצה 1	1,85 m
TI2	משיכת חבל	חדר רחצה 2	1,85 m
TD2	משיכת חבל	חדר רחצה 2	1,85 m

SYMBOLS · SÍMBOLOS · סמלים

🟦	TAB · טאבלט בכניסה (iPad / אנדרואיד) – קריאה ודיבור, גובה 1.40 מ' Door tablet – call and voice · טאבלט בכניסה – קריאה ודיבור
●●	VOZ · פנל קולי עם לחצנים ACE82182451 – סלון וחדרי שינה, גובה 1.20–1.30 מ' Voice panel with buttons – living room and bedrooms · פנל קולי עם לחצנים – סלון וחדרי שינה
○	אגס קריאה ליד המיטה (בחדרי השינה) Call pear next to the bed (bedrooms) · אגס קריאה ליד המיטה
T	TI / TD · משיכת חבל ACE40320303W – אסלה ומקלחת, גובה 1.85 מ' Pull-cord – toilet and shower, h 1.85 m · משיכת חבל – אסלה ומקלחת, גובה 1.85 מ'
🟥	LP · מנורת מסדרון ACE41020309 – מעל דלת כל שירותים ציבוריים Corridor light – above each public toilet door · מנורת מסדרון – מעל דלת כל שירותים ציבוריים
LC	LC · LCom ACE71610003 – מרכז הדירה (תקרה) LCom – apartment hub (ceiling) · LCom – מרכז הדירה (תקרה)

NOTES · הערות

1. בדירה x03 אותו ציוד (חדרי הרחצה בפריסה שונה).
2. טאבלט במבואה ליד דלת הכניסה.
3. פנל קולי בסלון ובשני חדרי השינה (עם אגס ליד המיטה).
4. 2 חדרי רחצה: משיכת חבל באסלה ובמקלחת בכל אחד (4 משיכות חבל).
5. הכול מחובר רדיאלית ב-Cat6 ל-LCom במסדרון חדרי השינה.

מגדלי ים התיכון · דיור מוגן
32 דירות · 8 קומות + קרקע – קריאת אחות
הוכן ע"י: Telab International   מערכת: ACE BG · Advantecnia

(x04 / x03) דירת שני חדרי שינה
2-bedroom apartment (x04 / x03)

SCALE · קנה מידה	DATE · תאריך	REV	גיליון
1:35	**15/10/2026**	**B**	**04**

בסיס: תוכנית האדריכל L5 (מסד עוז / Triplet) · במטרים
פורמט A1 · מהדורה B – על התוכנית האמיתית



תוליעפ רדח
הלהנה
N
לכירדאה לש עקרקה תינכות לומ רושיאל – העצה
תוילעמ יבול
הנתמה רוזא
לכוא רדח
SRV
משרד תויחא ושרת
שירותים ציבוריים 1 (םישיגנ)
שירותים ציבוריים 2
TI
T
LP
LC
הסינכ יבול
קבלה · עמדת אחות
TEL
תישאר הסינכ
0
1
2
3
4
5
m

פרט · קבלה ועמדת אחות (1:40)



SRV
משרד אחיות ושרת
קבלה · עמדת אחות
TEL

NOTES · תורעה

1. עמדת תוחאה הלבקב, לומ הסינכה תוילעמהו.

ACE52190200 2. לע הדמעה: ןופלט ינחלוש דיאורדנא
(רובידו תואירק לבקמ).

3. מאחורי הדמעה: משרד תויחאה םע ןוראה ישארה:
תרש ACE51010103, גתמ PoE ACEUCM6302 ו-Buscomm לש עקרקה.

4. 2 שירותים םיירוביצ עקרקב: תכישמ לבח דיל הלסאה ומנורת ןורדסמ
מעל לכ תלד.

5. העמוד מ-8 תומוקה דרוי ןיערגב דע ןוראה ישארה.

6. פרס תסירפ עקרק תעצומ: עיגתשכ ןכדועת
לכירדאה לש תינכותה.

SYMBOLS · SÍMBOLOS · םילמס

- 🔴 T — TI / TD · לבח תכישמ ACE40320303W – הלסא תחלקמו, הבוג 1.85 מ'
  Pull-cord – toilet and shower, h 1.85 m · לבח תכישמ – הלסא תחלקמו, הבוג 1.85 מ'
- LC — LC · LCom ACE71610003 – רכזמ הרידה (הרקת)
  LCom – apartment hub (ceiling) · LCom – רכזמ הרידה (הרקת)
- SRV — SRV · ןוראו עקרק: תרש ACE51010103 + גתמ + Buscomm
  GF rack: server + switch + Buscomm · ןוראו עקרק: תרש + גתמ + Buscomm
- 🟥 — LP · מנורת ןורדסמ ACE41020309 – מעל דלת לכ שירותים ציבוריים
  Corridor light – above each public toilet door · מנורת ןורדסמ – מעל דלת לכ שירותים ציבוריים
- TEL — TEL · ןופלט ינחלוש דיאורדנא ACE52190200
  Android desk phone · ןופלט ינחלוש דיאורדנא

ןגומ רויד · ןוכיתה םי ילדגמ

תאירק תוחא – עקרק + 8 תומוק · 32 תוריד

Telab International :ןכוה ע"י ACE BG · Advantecnia :תכרעמ

תוחא תדמעו יבול · עקרק תמוק

Ground floor · lobby and nurse desk

SCALE · הדימ הנק	DATE · ךיראת	REV	ןוילג
1:60	15/10/2026	B	05

סיסב: תוינכות לכירדאה L5 (זוע דסמ / Triplet) · םירטמב תודימ

טמרופ A1 · הרודהמ B – לע תוינכותה תיתימאה

א · בניין קרקע + 8 קומות


קומה 8
801
חדר 1
804
2 חדרים
שירותים
802
חדר 1
803
2 חדרים
ארון קומה 8
2 × Buscomm · מתג PoE
קומה 7
701
704
702
703
ארון קומה 7
קומה 6
601
604
602
603
ארון קומה 6
קומה 5
501
504
502
503
ארון קומה 5
קומה 4
401
404
402
403
ארון קומה 4
קומה 3
301
304
302
303
ארון קומה 3
קומה 2
201
204
202
203
ארון קומה 2
קומה 1
101
104
102
103
ארון קומה 1
עמוד
Cat6A / Cat7
קרקע
קבלה – עמדת אחות
טלפון אנדרואיד ACE52190200
שירותים ציבוריים: 2 LP + T
ארון ראשי בקרקע
שרת ACE51010103
מתג Buscomm · PoE

ב · טופולוגיה של דירה


טאבלט בכניסה
סלון · פנל קולי
חדר(י) שינה · פנל קולי
משיכות חבל בכל חדר רחצה 1 (אסלה + מקלחת)
משיכות חבל בכל חדר רחצה 2 (אסלה + מקלחת)
LCom
ACE71610003
LCom אחד לדירה · Cat6 רדיאלי
שרשרת
LCom
Buscomm
ACE70810000
מתג PoE
ACEUCM6302 · לכל קומה
עמוד
שרת קרקע
ACE51010103
עמדת אחות
טלפון אנדרואיד

NOTES · הערות

1. 8 קומות זהות עם 4 דירות (2 דירות חדר שינה אחד ו-2 דירות שני חדרי שינה).

2. בכל קומה: ארון עם 2 Buscomm ומתג PoE.

3. שרשרת 1: x01 ← x04 ← שירותים ציבוריים. שרשרת 2: x02 ← x03.

4. המתגים מחוברים דרך העמוד עד הארון הראשי בקרקע.

5. הקריאות מגיעות בדיבור לטלפון האנדרואיד בעמדת האחות.

6. כל המערכת PoE.

7. כמויות ראשוניות: לאמת מול Advantecnia ובאתר.

מגדלי ים התיכון · דיור מוגן
32 דירות · 8 קומות + קרקע – קריאת אחות
הוכן ע"י: Telab International   מערכת: ACE BG · Advantecnia

תרשים אנכי וטופולוגיה
Riser diagram and topology

SCALE · קנה מידה	DATE · תאריך	REV	גיליון
S/E	**15/10/2026**	**B**	**06**

בסיס: תכניות האדריכל L5 (מסד זוג / Triplet) · מידות במטרים
פורמט A1 · מהדורה B – על התוכנית האמיתית

רשימת חומרים – כל הבניין (קרקע + 8 קומות · 32 דירות · 10 שירותים ציבוריים)

קוד	תיאור	כמות	הערה
בדירות (32)			
TAB	טאבלט בכניסה (iPad / אנדרואיד) – קריאה ודיבור	**32**	1 לכל דירה
VOZ	ACE82182451 – פנל קריאה קולי עם לחצנים	**80**	סלון + כל חדר שינה
TI/TD	משיכת חבל – ACE40320303W (אסלה ומקלחת)	**128**	4 לכל דירה
LC	LCom – ACE71610003	**32**	1 לכל דירה
שירותים ציבוריים (10)			
T	ACE40320303W – משיכת חבל	**10**	8 קומות + 2 בקרקע
LP	ACE41020309 – מנורת מסדרון	**10**	מעל כל דלת
LC	LCom – ACE71610003	**9**	1 לכל קומה + 1 בקרקע
ארונות ומרכזייה			
BC	Buscomm – ACE70810000	**17**	2 לכל קומה + 1 בקרקע
SW	מתג PoE – ACEUCM6302	**9**	1 לכל קומה + קרקע
GAB	ארון קיר 12U (Tripp Lite SRW12US) עם פאץ' פאנל	**8**	1 לכל קומה
GAB-PB	ארון ראשי עומד עם UPS	**1**	קרקע
SRV	Advantecnia – ACE51010103 שרת + תוכנה	**1**	קרקע
TEL	ACE52190200 – טלפון שולחני אנדרואיד	**1**	עמדת אחות
כבלים (+ 15% רזרבה)			
—	Cat6 רדיאלי בתוך הדירות (ירוק)	**1880 m**	202 m por piso
—	Cat6 / Cat7 שרשרת LCom ← Buscomm (כתום)	**780 m**	82 מ' לקומה
—	Cat6A / Cat7 ארונות ועמוד (אדום)	**100 m**	כולל עמוד

NOTES · הערות

1. כמויות מחושבות מהמודל (קומה טיפוסית × 8 + קרקע).
2. אורכי כבל נמדדו על התוואי המשורטט, + 15%.
3. מחירים: לפי מחירון Advantecnia העדכני.
4. לאמת באתר לפני רכישה.

מגדלי ים התיכון · דיור מוגן

קריאת אחות – קרקע + 8 קומות · 32 דירות

הוכן ע"י: Telab International   מערכת: ACE BG · Advantecnia

רשימת חומרים

Bill of materials

SCALE · קנה מידה	DATE · תאריך	REV	גיליון
S/E	**15/10/2026**	**B**	**07**

בסיס: תוכנית האדריכל L5 (מסד עוז / Triplet) · מידות במטרים

פורמט A1 · מהדורה B – על התוכנית האמיתית


קומה טיפוסית 1–8
דירה 1 · X01 חד׳
דירה 1 · X02 חד׳
דירה 2 · X04 חד׳
דירה 2 · X03 חד׳

A · רצפה tipo – 4 departamentos


TAB
TAB
Advantecnia

B · Tablet de la puerta





D · Baño – tiradores en inodoro y ducha


אזור המתנה
SRV
TEL
קבלה · עמדת אחות

E · PB – desk de enfermería


קומה 8
קומה 7
קומה 6
קומה 5
קומה 4
קומה 3
קומה 2
קומה 1
שרת ACES1010103
קבלה · עמדת אחות
קרקע

F · Edificio PB + 8 pisos

מגדלי ים התיכון · דיור מוגן

קריאת אחות – קרקע + 8 קומות · 32 דירות

מערכת: ACE BG · Advantecnia   הוכן ע"י: Telab International

מבטים תלת-ממדיים

3D views

SCALE · קנה מידה	DATE · תאריך	REV	גיליון
S/E	15/10/2026	B	08

בסיס: תוכנות האדריכל L5 (זוג מסד / Triplet) · מידות במטרים

פורמט A1 · מהדורה B – על התוכנות האמיתית



A · הפצר tipo – cableado (verde radial · naranja cadena LCom · rojo red)

B · Planta baja – lobby y recepción



C · Salón – panel con voz y botones

COLOURS · COLORES · םיעבצ

🟩 Cat6 ילאידר: לכ ןקתה ← LCom לש הרידה
Cat6 radial: each device → apartment LCom · Cat6 ילאידר: לכ ןקתה ← LCom לש הרידה

🟧 Cat6 / Cat7 תרשרש: LCom ← LCom ← Buscomm ןוראב
Cat6 / Cat7 chain: LCom → LCom → Buscomm · Cat6 / Cat7 תרשרש: LCom ← LCom ← Buscomm

🟥 Cat6A / Cat7 תשר: Buscomm ← גתמ ← דומע ← תרש עקרק
Cat6A / Cat7 network: Buscomm → switch → riser → GF server · Cat6A / Cat7 תשר: Buscomm ← גתמ ← דומע ← תרש

ןגומ רויד · ןוכיתה םי ילדגמ
תוריד 32 · תומוק 8 + עקרק – תוחא תאירק
Telab International :ץ"ע ןכוה   ACE BG · Advantecnia :תכרעמ

טוויח – םיידממ-תלת םיטבמ

3D views – wiring

SCALE · הדימ הנק	DATE · ךיראת	REV	ןוילג
S/E	**15/10/2026**	**B**	**09**

בסיס: תונכות האדירכל L5 (זוע דסמ / Triplet) · םירטמב תודימ
טמרופ A1 · הרודהמ B – לע התונכות תיתימאה