



29.1 chizma. Ethernetshield moduli va yorug'lik diodini ulanish sxemasi

```
// (port 80 is default for HTTP):
EthernetServer server(80);
int pins[] = { 7, 8 }; // Yorug'lik diodlari uchun pinlar
int pinState[] = {0, 0}; // pin lar holati
String getData="";
boolean startGet=false;
void setup ()
{
  Serial.begin(9600);
  for(int i=0;i<2;i++)
  {
    pinMode(pins[i],OUTPUT); // Yorug'lik diodlarini ulashga ulanish nuqtalar
    digitalWrite(i,LOW); // Yorug'lik diodlarini o'chirish
  }
  // Ethernetserver kutubxonasini initsializatsiyalash
  Ethernet.begin(mac, ip) ;
  server.begin();
}
void loop()
{
  // mijozlar ulanishini kutish
  EthernetClient client = server.available();
  if (client)
  {
```