

被控端策略配置文档

概述

被控端策略通过心跳接口 (`/api/heartbeat`) 下发给被控端。被控端收到策略后，会将 `config_options` 中的配置应用到本地。

策略优先级

- 设备策略 > 默认策略
- 如果设备有单独配置的策略，使用设备策略
- 如果没有设备策略，回退到全局默认策略

下发机制

1. 被控端每 15 秒发送一次心跳
2. 心跳请求中包含 `modified_at` (客户端本地的策略时间戳)
3. 服务端比较 `modified_at`，如果不一致则下发策略
4. 被控端收到策略后应用到本地配置，并更新时间戳

API 接口

管理端接口

接口	方法	说明
<code>/admin/peer_strategy/list</code>	GET	策略列表 (分页)
<code>/admin/peer_strategy/detail/:id</code>	GET	策略详情
<code>/admin/peer_strategy/create</code>	POST	创建设备策略
<code>/admin/peer_strategy/update</code>	POST	更新设备策略
<code>/admin/peer_strategy/delete</code>	POST	删除设备策略
<code>/admin/peer_strategy/default</code>	GET	获取默认策略
<code>/admin/peer_strategy/default/update</code>	POST	设置/更新默认策略

请求示例

创建设备策略

```
POST /admin/peer_strategy/create
{
  "peer_id": "123456789",
  "config_options": {
    "access-mode": "view",
    "enable-clipboard": "N",
    "enable-file-transfer": "N"
  }
}
```

设置默认策略

```
POST /admin/peer_strategy/default/update
{
  "config_options": {
    "enable-record-session": "Y",
    "allow-auto-record-incoming": "Y"
  }
}
```

支持的策略配置项

权限控制

配置项	说明	可选值
access-mode	访问模式	full , view
enable-keyboard	允许键盘输入	Y , N
enable-clipboard	允许剪贴板	Y , N
enable-file-transfer	允许文件传输	Y , N
enable-camera	允许摄像头	Y , N
enable-terminal	允许终端	Y , N
enable-remote-printer	允许远程打印	Y , N
enable-audio	允许音频	Y , N
enable-tunnel	允许隧道	Y , N
enable-remote-restart	允许远程重启	Y , N
enable-record-session	允许录制会话	Y , N
enable-block-input	允许阻断输入	Y , N

配置项	说明	可选值
enable-privacy-mode	允许隐私模式	Y , N

安全设置

配置项	说明	可选值
approve-mode	审批模式	password , click , both
verification-method	验证方式	use-temporary-password , use-permanent-password , use-both-passwords
temporary-password-length	临时密码长度	6 , 8 , 10
allow-numeric-one-time-password	允许数字一次性密码	Y , N
allow-scope-violation-close	允许违规关闭	Y , N
allow-scope-violation-alarm	允许违规告警	Y , N
allow-remote-config-modification	允许远程修改配置	Y , N

网络设置

配置项	说明	示例值
custom-rendezvous-server	自定义中继服务器	rs.example.com
api-server	API 服务器	api.example.com
key	连接密钥	your-secret-key
relay-server	中继服务器	relay.example.com
ice-servers	ICE 服务器	JSON 格式
direct-server	直连服务器	direct.example.com
direct-access-port	直连访问端口	21118
allow-websocket	允许 WebSocket	Y , N
disable-udp	禁用 UDP	Y , N
allow-insecure-tls-fallback	允许不安全 TLS 回退	Y , N

连接控制

配置项	说明	可选值/示例
enable-lan-discovery	启用局域网发现	Y , N
whitelist	白名单	IP 列表, 逗号分隔
allow-auto-disconnect	允许自动断开	Y , N
auto-disconnect-timeout	自动断开超时 (秒)	600
allow-only-conn-window-open	仅窗口打开时允许连接	Y , N

录制设置

配置项	说明	可选值
allow-auto-record-incoming	自动录制传入连接	Y , N
enable-abr	启用自适应比特率	Y , N

显示与性能

配置项	说明	可选值
allow-remove-wallpaper	允许移除壁纸	Y , N
allow-always-software-render	允许始终软件渲染	Y , N
allow-linux-headless	允许 Linux 无头模式	Y , N
enable-hwcodec	启用硬件编解码	Y , N
enable-directx-capture	启用 DirectX 捕获	Y , N
enable-android-software-encoding-half-scale	Android 软件编码半分辨率	Y , N

代理设置

配置项	说明	示例值
proxy-url	代理 URL	http://proxy:8080
proxy-username	代理用户名	user
proxy-password	代理密码	pass

预设配置

配置项	说明	示例值
preset-address-book-name	预设地址簿名称	default
preset-address-book-tag	预设地址簿标签	work
preset-address-book-alias	预设地址簿别名	Office PC
preset-address-book-password	预设地址簿密码	password123
preset-address-book-note	预设地址簿备注	My note
preset-device-username	预设设备用户名	admin
preset-device-name	预设设备名称	Office-PC
preset-note	预设备注	Production server

其他设置

配置项	说明	可选值
enable-trusted-devices	启用信任设备	Y , N
allow-auto-update	允许自动更新	Y , N
keep-awake-during-incoming-sessions	传入会话时保持唤醒	Y , N

配置示例

示例 1：只读访问模式

```
{
  "config_options": {
    "access-mode": "view",
    "enable-keyboard": "N",
    "enable-clipboard": "N",
    "enable-file-transfer": "N"
  }
}
```

示例 2：启用自动录制

```
{
  "config_options": {
```

```
"enable-record-session": "Y",
"allow-auto-record-incoming": "Y"
}
}
```

示例 3：限制特定 IP 访问

```
{
  "config_options": {
    "whitelist": "192.168.1.100,192.168.1.101"
  }
}
```

示例 4：禁用不必要的功能

```
{
  "config_options": {
    "enable-camera": "N",
    "enable-terminal": "N",
    "enable-remote-printer": "N",
    "enable-tunnel": "N",
    "enable-remote-restart": "N"
  }
}
```

示例 5：配置服务器地址

```
{
  "config_options": {
    "custom-rendezvous-server": "rs.example.com",
    "api-server": "api.example.com",
    "key": "your-secret-key",
    "relay-server": "relay.example.com"
  }
}
```

注意事项

1. **配置生效时间**：策略下发后，被控端会在下次心跳时收到并应用，最长 15 秒
 2. **配置覆盖**：策略配置会覆盖被控端本地配置
 3. **空值处理**：如果策略中某个配置项的值为空字符串，且默认高级设置也为空，则会删除该配置项（回退到内置默认值）
 4. **默认策略**：默认策略的 `peer_id` 为空，列表接口不会显示默认策略
 5. **设备策略唯一性**：每个设备只能有一条策略，重复创建会返回错误
-

数据模型

PeerStrategy

字段	类型	说明
id	uint	主键
peer_id	string	设备 ID（默认策略为空）
config_options	object	配置项 JSON
modified_at	int64	策略版本时间戳
created_at	timestamp	创建时间
updated_at	timestamp	更新时间
peer_alias	string	关联的设备别名（仅列表接口返回）