การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0541

ข้อแนะนำการติดตั้งมิเตอร์ประกอบ ซี.ที. แรงต่ำ สำหรับหม้อแปลง 3 เฟส ของผู้ใช้ไฟเฉพาะราย

1. ผู้ใช้ไฟเฉพาะรายที่ดีมานด์โหลดตั้งแต่ 50 ถึง 250 kVA ให้ติดตั้งชุดเครื่องวัดทางด้านแรงต่ำ โดยใช้ดีมานด์มิเตอร์แบบสะสม (วัสดุเลขที่ 1060000301) หรือ TOU มิเตอร์ (วัสดุเลขที่ 1060000507) 3 เฟส 4 สาย 380/220 โวลต์ 5 แอมป์ ประกอบร่วมกับ ซี.ที. แรงต่ำ 500 โวลต์ (วัสดุเลขที่ 1060030001,1060030003 ,1060030005,1060030100)
2. การติดตั้งชุดเครื่องวัดแรงต่ำที่เสาต้นนั่งร้านหม้อแปลงให้ดำเนินการตามรายละเอียดแบบเลขที่ SA1-015/21039 และการเลือกขนาด ซี.ที. ให้พิจารณาจากดีมานด์โหลดที่กำหนดในตารางที่ 1

SUGGESTION OF METER INSTALLATION WITH L.V. C.T. FOR CUSTOMER'S THREE PHASE TRANSFORMER

1. DEMAND LOAD OF CUSTOMER BETWEEN 50-250 kVA SHALL BE INSTALLED L.V. METERING USING CUMULATIVE DEMAND METER(MAT.NO. 1060000301) OR TOU METER (MAT.NO. 1060000507) 3 PHASE 4 WIRE 380/220 VOLT 5 AMP WITH C.T. 500 VOLT (MAT.NO. 1060030001, 1060030003, 1060030005, 1060030100)
2. L.V. METERING SET SHALL BE INSTALLED AT PLATFORM TRANSFORMER POLE ACCORDING TO DWG.NO.SA1-015/21039 AND L.V. C.T. SELECTION SHALL BE CONSIDERED FROM DEMAND LOAD IN TABLE 1

ตารางที่ 1 การเลือกใช้งาน ซี.ที. แรงต่ำ สำหรับดีมานด์มิเตอร์แบบสะสม หรือ TOU มิเตอร์

TABLE 1 L.V. C.T. SELECTION FOR CUMULATIVE DEMAND OR TOU METER

ขนาดหม้อแปลง (เควีเอ) TRANSFORMER RATING (kVA)	ดีมานด์โหลด (เควีเอ) DEMAND LOAD (kVA)	กระแสโหลด (แอมป์) LOAD CURRENT(A)	อัตราส่วน ซี.ที. C.T. RATIO
50 *	40	60.77	100/5
100	80	121.54	150/5
160	120	182.32	250/5
250	200	303.86	400/5

หมายเหตุ

* หม้อแปลงของผู้ใช้ไฟขนาด 50 kVA สามารถใช้วัตต์อาวร์มิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 380/220 โวลต์ 30(100) แอมป์ วัสดุเลขที่ 1060000108 หรือ TOU มิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 380/220 โวลต์ 10(100) แอมป์ วัสดุเลขที่ 1060000509 ตามแบบเลขที่ SA2-015/45013 (การประกอบเลขที่ 2718A,3713A) แทนได้

NOTE

* 50 kVA TRANSFORMER OF CUSTOMER MAY APPLIED WATT HOUR METER 3 PHASE 4 WIRE 380/220 VOLT 30(100) AMP MAT.NO.1060000108 OR TOU METER 3 PHASE 4 WIRE 380/220 VOLT 10(100) AMP MAT.NO. 1060000509 ACCORDING TO DWG.NO.SA2-015/45013 (ASSEMBLY NO. 2718A, 3713A)

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 16 ก.ค. 2550	ใช้แทนแบบ SA2-015/45016 ลูกแทนโดยแบบ เขียนแล้วจริงวันที่ 29 มิ.ย. 2550
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ	แก้แบบวันที่ นิติเป็น มาตรราส่วน
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า 16 ก.ค. 2550	ข้อแนะนำการติดตั้งมิเตอร์ประกอบ ซี.ที. แรงต่ำ สำหรับหม้อแปลง 3 เฟส ของผู้ใช้ไฟเฉพาะราย SUGGESTION OF METER INSTALLATION WITH L.V. C.T. FOR CUSTOMER'S THREE PHASE TRANSFORMER	แบบเลขที่ SA2-015/50007 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น