การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3106

ขนาดของคะแปซิเตอร์ (กิโลวาร์) SIZE OF CAPACITOR (kvar)					
1-Ø 230 V		3-Ø 230 V		1-Ø 12.7 kV	1-Ø 19 kV
ใช้นอกอาคาร OUTDOOR	** ใช้ในอาคาร INDOOR	ใช้นอกอาคาร OUTDOOR	ใช้ในอาคาร INDOOR	ใช้นอกอาคาร OUTDOOR	
5	5	5	5	25*	100
7.5*	7.5	10	10	50*	
10	10	20	20	100	
12.5*	12.5	30*	30*		
15*	15	45	45	* ปัจจุบันไม่จัดซื้อมาใช้งาน NO PURCHASING ANY MORE	
		75	75*		

ข้อแนะนำในการใช้งาน

1 การใช้คะแปซิเตอร์แรงสูง 1 เฟส

1.1 ให้ใช้คะแปซิเตอร์ 12.7 kV ต่อแบบเดลต้า สำหรับระบบจำหน่าย 11 kV

1.2 ให้ใช้คะแปซิเตอร์ 12.7 kV ต่อแบบวาย สำหรับระบบจำหน่าย 22 kV

1.3 ให้ใช้คะแปซิเตอร์ 19 kV ต่อแบบกราวด์วาย สำหรับระบบจำหน่าย 33 kV

2 เมื่อใช้คะแปซิเตอร์ 1 เฟส 12.7 kV ต่อแบบเดลต้าในระบบจำหน่าย 11 kV จะทำให้กิโลวาร์ลดลงประมาณ 25 %

3 ** คะแปซิเตอร์แรงต่ำ 1 เฟส 230 โวลต์ แบบใช้ในอาคาร ส่วนใหญ่ใช้ติดตั้งกับเครื่องเชื่อมไฟฟ้าขนาดต่างๆ

APPLICATION SUGGESSION

1 APPLICATION OF H.T. CAPACITOR.

1.1 USE 1-Ø 12.7 kV CAPACITOR, DELTA CONNECTION FOR 11 kV SYSTEM.

1.2 USE 1-Ø 12.7 kV CAPACITOR, WYE CONNECTION (FLOATING NEUTRAL) FOR 22 kV SYSTEM.

1.3 USE 1-Ø 19 kV CAPACITOR, WYE CONNECTION (GROUNDED NEUTRAL) FOR 33 kV SYSTEM.

2 IN CASE OF USING 1-Ø 12.7 kV CAPACITOR, DELTA CONNECTION IN 11 kV SYSTEM, kvar SHALL BE DECREASED APPROXIMATELY 25 %

3 ** L.T. POWER CAPACITOR, INDOOR TYPE, 1-Ø, 230 V, IS MOSTLY USED FOR INSTALLATION WITH ELECTRIC WELDING MACHINE.

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม ผู้เขียน ผู้ตรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้จ่ากบุ มาตรฐานขนาดของเพาเวอร์คะแปซิเตอร์ STANDARD SIZE OF POWER CAPACITOR	ใช้แทนแบบ I 50-015/120291 ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 19 พ.ค. 21 แก้แบบวันที่ 1 ก.พ. 31 มิติเป็น มาตราส่วน แบบเลขที่ SAI-015/21034 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น