การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0813

ข้อแนะนำการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมไฟถนน

SUGGESTION FOR STREET LIGHTING CONTROL DEVICE INSTALLATION

1 จำนวนดวงโคมที่ต่อในวงจรสวิตช์เวลา หรือสวิตช์ควบคุมชนิดพลังแสง 1 ชุด ดูตารางที่ 1

1 NUMBER OF LUMINAIRES ON ONE TIME SWITCH OR PHOTOELECTRIC CONTROL SWITCH CIRCUIT SEE TABLE 1.

ตารางที่ 1 จำนวนดวงโคมที่ต่อในวงจรสวิตช์เวลา หรือสวิตช์ควบคุมชนิดพลังแสง 1 ชุด

TABLE 1 NUMBER OF LUMINAIRES PER ONE TIME SWITCH OR PHOTOELECTRIC CONTROL SWITCH CIRCUIT .

ชนิดหลอดไฟ TYPE OF LAMPS	กำลังไฟฟ้ากำหนด (วัตต์) LAMP POWER (WATTS)	จำนวนดวงโคม (สูงสุด) NUMBER OF LUMINAIRES (MAX)			
		ขนาดสวิตช์เวลา หรือสวิตช์ควบคุมชนิดพลังแสง TIME SWITCH OR PHOTOELECTRIC CONTROL SWITCH RATING			
		30 แอมป์ (A)		40 แอมป์ (A)	
		I	II	I	II
หลอดฟลูออเรสเซนต์ FLUORESCENT LAMPS	1x18	69	45	93	45
	2x18	58	45	78	45
	1x36	61	45	81	45
	2x36	55	25	74	25
หลอดแสงจันทร์ MERCURY VAPOUR LAMPS	80	27	21	36	21
	125	16	16	22	16
	250	9	9	12	9
หลอดโซเดียมความดันต่ำ LOW PRESSURE SODIUM LAMPS	135	10	10	14	10
	180	9	9	12	9
หลอดโซเดียมความดันสูง HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS	70	25	17	34	17
	250	8	8	10	8

2 พิกัดกระแสของตัวฟิวส์ชนิดดี สำหรับป้องกันดวงโคม ดูตารางที่ 2

2 D-CARTRIDGE FUSE RATING FOR PROTECTING LUMINAIRE SET SEE TABLE 2 .

3 ให้ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ เพื่อป้องกันมอเตอร์ของสวิตช์เวลาเนื่องจากเสิร์จโวลต์ตก

3 INSTALL L.V. SURGE ARRESTER TO PROTECT MOTOR OF TIME SWITCH DUE TO SURGE VOLTAGE .

4 สายต่อไฟถนนใช้สายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตร.มม.

4 STREET LIGHTING CONTROL WIRE USES INSULATED ALUMINIUM CONDUCTOR SIZE 25 mm^2.

5 วงจรไฟถนนให้ต่อสายมาจากเฟส A , B หรือ C ตามความเหมาะสม

5 STREET LIGHTING CIRCUIT CAN BE TAPPED FROM LINE CONDUCTOR PHASE A, B OR C .

6 แนะนำให้ใช้สวิตช์ควบคุมชนิดพลังแสง

6 RECOMMEND TO USE PHOTOELECTRIC CONTROLS .

ตัวอย่าง

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/23039
ผู้เขียน พยุงศักดิ์	ผู้ว่าการ	ถูกแทนโดยแบบ
ผู้สำรวจ		เขียนเสร็จวันที่ 7 มค. 2543
วิศวกร		แก้แบบวันที่
หัวหน้าแผนก		มีมิติเป็น
ผู้อำนวยการกอง	ข้อแนะนำการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมไฟถนน	มาตราส่วน
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รองผู้ว่าการเทคนิคและบริการ	SUGGESTION FOR STREET LIGHTING CONTROL DEVICE INSTALLATION	แบบเลขที่ SA4-015/43002
		แผ่นที่ 1 ของจำนวน 2 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0813

ตารางที่ 2 พิกัดกระแสของตัวฟิวส์ชนิดดี สำหรับป้องกันดวงโคม
TABLE 2 D-CARTRIDGE FUSE RATING FOR PROTECTING LUMINAIRE SET

ชนิดหลอดไฟ TYPE OF LAMPS	กำลังไฟฟ้ากำหนด (วัตต์) LAMP POWER (WATTS)	จำนวนหลอดในโคม 1 ชุด NO. OF LAMPS IN 1 LUMINAIRE SET	พิกัดกระแสของตัวฟิวส์ชนิดดี (แอมป์) D-CARTRIDGE FUSE RATING (A)
หลอดฟลูออเรสเซนต์ FLUORESCENT LAMPS	18 , 36	1 , 2	2
หลอดแสงจันทร์ MERCURY VAPOUR LAMPS	80	1	2
	125	1	4
	250	1	6
หลอดโซเดียมความดันต่ำ LOW PRESSURE SODIUM LAMPS	135 , 180	1	4
หลอดโซเดียมความดันสูง HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS	70	1	2
	250	1	6

หมายเหตุ

I จำนวนดวงโคมสูงสุดที่สวิตช์นาฬิกา หรือสวิตช์ควบคุมชนิดพลังแสง สามารถควบคุมได้

II จำนวนดวงโคมสูงสุดที่ติดตั้งในฟีดเดอร์ และทิศทางเดียวกันกับสายแรงต่ำที่ออกจากหม้อแปลงตามแบบเลขที่ SA1-015/22034 (การประกอบเลขที่ 0601) แต่ควรมีระยะทางไม่เกิน 1,000 ม.

NOTES

I NO. OF MAXIMUM LUMINAIRES WHICH TIME SWITCH PHOTOELECTRIC CONTROL SWITCH CAN BE CONTROLED .

II NO. OF MAXIMUM LUMINAIRES ARE INSTALLED ON THE SAME FEEDER AND THE SAME DIRECTION OF L.V. CABLES ARE DISTRIBUTED FROM TRANSFORMER ACCORDING TO DWG. NO. SA1-015/22034 (ASSEMBLY NO. 0601) BUT THE DISDANCE SHOULD BE NOT EXCEED 1,000 m .

สำเนา

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/23039
ผู้เขียน พยุงศักดิ์	ผู้ว่าการ	ถูกแทนโดยแบบ
ผู้สำรวจ		เขียนเสร็จวันที่ 7 มค. 2543
วิศวกร	ข้อแนะนำการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมไฟถนน	แก้แบบวันที่
หัวหน้าแผนก		มีมาเป็น
ผู้อำนวยการกอง		มาตราส่วน
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รองผู้ว่าการเทคนิคและบริการ	SUGGESTION FOR STREET LIGHTING CONTROL DEVICE INSTALLATION	แบบเลขที่ SA4-015/43002
		แผ่นที่ 2 ของจำนวน 2 แผ่น