การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. **0406**





รูปตัด
SECTION A-A

หมายเหตุ

1 สามารถติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำได้ไม่เกิน 4 ชุด บนคอน 1 ท่อน

2 ตำแหน่งติดตั้งคอน ดูแบบมาตรฐานการติดตั้งหม้อแปลง

NOTES

1 4. SETS OF L.T. FUSE SWITCH CAN BE INSTALLED ON CROSSARM.

2 POSITION OF FITTING ON CONCRETE POLE SEE STANDARD TRANSFORMER INSTALLATION.

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
หัวหน้ากอง
ผู้อำนวยการฝ่าย
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ

การติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำบนคอน คอร.
100 X 100 X 1,500 มม.

L.T. FUSE-SWITCH INSTALLATION ON PRESTRESSED CROSSARM
100 X 100 X 1,500 mm

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 9 ก.พ. 22
แก้แบบวันที่
มิติเป็น มม.
มาตราส่วน 1 : 5, 1 : 20

แบบเลขที่ SA1-015/22012
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 2 แผ่น

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 0406

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	คอน คอนกรีตอัดแรง 100 X 100 X 1,500 มม. CROSSARM, PRESTRESSED CONCRETE, 100 X 100 X 1,500 mm	1	00110000
2	เหล็กประกับไม้คอน 30 X 6 X 760 มม. BRACE, FLAT, FOR CROSSARM 30 X 6 X 760 mm	2	01200001
3	สลักเกลียว M 16 X 130 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 130 mm	2	01110200
4	สลักเกลียว M 16 X 250 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 250 mm	1	01110203
5	สลักเกลียว M 16 X 350 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 350 mm	1	01110205
6	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52 X 52 X 4.5 มม. รู Ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT 52 X 52 X 4.5 mm, HOLE Ø 18 mm TIS 258	5	01180100
7	ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1 X 400 แอมป์ 500 โวลต์ L.T. FUSE SWITCH 1 X 400 A, 500 V	1 - 4	04020100
8	ลวดอะลูมิเนียมแบน 1 X 10 มม. ความยาวตามต้องการ ARMOUR TAPE, 1 X 10 mm, LENGTH AS REQUIRED		02200000
9	ลวดอะลูมิเนียมกลม 4 มม. ความยาวตามต้องการ TIE WIRE, Al, 4 mm, LENGTH AS REQUIRED		02200002
10	หมุดไม้สำหรับอุดรู ขนาด Ø 18-21 มม. ยาว 60 มม. (ทำด้วยไม้เนื้อแข็ง) WOOD PLUG, SIZE Ø 18-21 mm, 60 mm LONG (MADE OF HARD WOOD)	2 - 4	

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ	เขียนเสร็จวันที่ 9 ก.พ. 22 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มาตราส่วน
	การติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำบนคอน คอร. 100 X 100 X 1,500 มม.	
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	L.T. FUSE-SWITCH INSTALLATION ON PRESTRESSED CROSSARM 100 X 100 X 1,500 mm	แบบเลขที่ SAI-015/22012 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 2 แผ่น