| การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. | 3104 |
|---|---|

ขนาดฟิวส์แรงสูงสำหรับหม้อแปลง 1 เฟส 3,500-22,000 โวลต์ ตามมาตรฐาน EEI-NEMA แบบ K หรือ H
FUSE RATING 1-Ø TRANSFORMER3,500-22,000 VOLTS, ACCORDING TO EEI-NEMA TYPE K OR H

| kVA | 3,500 โวลต์ VOLTS | | 11,000 โวลต์ VOLTS | |
|---|---|---|---|---|
| | พิกัดกระแสของหม้อแปลง FULL LOAD AMP | ขนาดฟิวส์ FUSE RATING AMP | พิกัดกระแสของหม้อแปลง FULL LOAD AMP | ขนาดฟิวส์ FUSE RATING AMP |
| 5 | 1.43 | 3 | 0.45 | 1 |
| 10 | 2.85 | 8 | 0.91 | 3 |
| 20 | 5.70 | 15 | 1.82 | 5—6 |
| 30 | 8.55 | 15 | 2.73 | 8 |
| 50 | 14.25 | 25 | 4.55 | 15 |
| 75 | 21.38 | 30 | 6.82 | 15 |

| kVA | * 19,000 โวลต์ VOLTS | | 22,000 โวลต์ VOLTS | |
|---|---|---|---|---|
| | พิกัดกระแสของหม้อแปลง FULL LOAD AMP | ขนาดฟิวส์ FUSE RATING AMP | พิกัดกระแสของหม้อแปลง FULL LOAD AMP | ขนาดฟิวส์ FUSE RATING AMP |
| 5 | 0.26 | 1 | 0.23 | 1 |
| 10 | 0.53 | 1 | 0.45 | 1 |
| 20 | 1.05 | 2 | 0.91 | 2 |
| 30 | 1.58 | 3 | 1.36 | 3 |
| 50 | 2.63 | 5—6 | 2.27 | 5—6 |
| 75 | 3.95 | 8 | 3.41 | 8 |

* ในระบบจำหน่าย 33 kV กฟภ. ใช้หม้อแปลง 1 เฟส ชนิดบูชชิ่ง 19 kV
FOR 33 kV DISTRIBUTION SYSTEM, **PEA** USES 1-PHASE 19 kV SINGLE BUSHING TRANSFORMER

| | | |
|---|---|---|
| กองวิศวกรรม และวางแผน | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ ..... เขียนเสร็จวันที่ 4 ก.พ. 13 แก้แบบวันที่ 8 ม.ค. 31 มิติเป็น ..... มาตราส่วน ..... |
| ผู้เขียน ..... สถาปนิก ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... | ผู้ว่าการ ..... | |
| ลายผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค ..... | ตารางแจ้งขนาดฟิวส์ สำหรับหม้อแปลง 1 เฟส 3,500-22,000 โวลต์<br>FUSE RATING FOR 1-Ø TRANSFORMER 3,500-22,000 VOLTS | แบบเลขที่ I50-015/130048 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น |