| การประกอบเลขที่<br>ASSEMBLY NO. | 3201 |
|---|---|

## การใช้วัสดุเป็นที่รับสายล่อฟ้า ระบบ 33 kV

1. เหล็กฉากรับสายล่อฟ้า วัสดุเลขที่ 01010003 (หรือ 01010006)
   ใช้ได้ในกรณีทางตรงมุมไม่เกิน 5° ที่มีระยะห่างช่วงเสาไม่เกิน 100 ม.
2. เหล็กรูปรางน้ำรับสายล่อฟ้า วัสดุเลขที่ 01000100
   ใช้ในกรณีต่อไปนี้ :-
   - 2.1 ทางโค้ง มุม > 5° – 30° ที่มีระยะห่างช่วงเสาไม่เกิน 100 ม.
   - 2.2 ทางโค้ง มุม > 30° – 60° ที่มีระยะห่างช่วงเสาไม่เกิน 50 ม.
   - 2.3 เสาต้นสุดท้าย หรือเสาต้นเข้าปลายสายทั้ง 2 ข้าง ที่มีระยะห่างช่วงเสาไม่เกิน 100 ม. (มีการยึดโยง) หรือ 50 ม. (ไม่มีการยึดโยง)
   - 2.4 เสาต้นหักมุม > 60° – 90° ที่มีระยะห่างช่วงเสาไม่เกิน 100 ม. (มีการยึดโยง) หรือ 50 ม. (ไม่มีการยึดโยง)
   - 2.5 เสาต้นต่อแยกสาย ที่มีระยะห่างช่วงเสาไม่เกิน 50 ม. (ไม่มีการยึดโยง)
3. ไม้คอนสายแรงสูง 100x120x3,00 มม. วัสดุเลขที่ 00100003
   ใช้ในกรณีต่อไปนี้ :-
   - 3.1 ทางโค้งมุมไม่เกิน 20° ที่มีระยะระหว่างเสาไม่เกิน 100 ม.
   - 3.2 ทางโค้งมุม > 20° – 30° ที่มีระยะระหว่างเสาไม่เกิน 80 ม.
4. คอน คอร. สปัน 120x120x3,000 มม. วัสดุเลขที่ 00110002
   ใช้ได้ในกรณีทางโค้งมุม 0° – 5° ที่มีระยะระหว่างเสาไม่เกิน 100 ม.
5. เสาไม้และเสาคอนกรีต
   ใช้เสา 14 ม. ในกรณีทางโค้งมุมเกิน 30° ขึ้นไป และเข้าปลายสาย โดยมีระยะระหว่างเสาไม่เกิน 100 ม. (สำหรับการก่อสร้าง 1 ฟีดเดอร์)

## MATERIAL USED AS BAYONET FOR 33 kV SYSTEM

1. ANGLE STEEL BAYONET MAT. No. 01010003 (OR 01010006)
   SHALL BE USED FOR LINE ANGLE NOT EXCEEDING 5°, SPAN LENGTH NOT EXCEEDING 100 m .
2. CHANNEL STEEL BAYONET MAT. No. 01000100
   SHALL BE USED IN THE FOLLOWING CASES :-
   - 2.1 LINE ANGLE > 5° – 30°, SPAN LENGTH NOT EXCEEDING 100 m .
   - 2.2 LINE ANGLE > 30° – 60°, SPAN LENGTH NOT EXCEEDING 50 m .
   - 2.3 DEADEND STRUCTURE OR DOUBLE DEADEND STRUCTURE, SPAN LENGTH NOT EXCEEDING 100 m (HAVE GUY) OR 50 m (NO GUY).
   - 2.4 LINE ANGLE > 60° – 90°, SPAN LENGTH NOT EXCEEDING 100 m (HAVE GUY) OR 50 m (NO GUY).
   - 2.5 TAP LINE STRUCTURE, SPAN LENGTH NOT EXCEEDING 50 m (NO GUY).
3. CROSSARM, WOOD, H.T. 100x120x3,000 mm. MAT. No. 00100003
   SHALL BE USED IN THE FOLLOWING CASES :-
   - 3.1 LINE ANGLE NOT EXCEEDING 20°, SPAN LENGTH NOT EXCEEDING 100 m .
   - 3.2 LINE ANGLE > 20° – 30°, SPAN LENGTH NOT EXCEEDING 80 m .
4. CROSSARM, SPUN, PRESTRESSED CONCRETE 120x120x3,000 mm. MAT. No. 00110002
   SHALL BE USED IN CASE LINE ANGLE IS 0° – 5°, SPAN LENGTH NOT EXCEEDING 100 m .
5. WOOD AND CONCRETE POLE
   14 m POLE IS USED FOR LINE ANGLE EXCEEDING 30° AND DEADEND, SPAN LENGTH NOT EXCEEDING 100 m (FOR 1 FEEDER CONSTRUCTION).

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้เขียน ศุภกิจ บุญเรือง
ผู้สำรวจ ....................
วิศวกร ....................
หัวหน้าแผนก ....................
ผู้อำนวยการกอง ....................
ผู้อำนวยการฝ่าย ....................

ผู้ว่าการ ........ 18 เม.ย. 2539 ผวภ.

การใช้วัสดุเป็นที่รับสายล่อฟ้า ระบบ 33 kV

MATERIAL USED AS BAYONET FOR 33 kV SYSTEM

รองผู้ว่าการ
....................
18 เม.ย. 2539

ใช้แทนแบบ SA1-015/21029
ถูกแทนโดยแบบ ....................
เขียนเสร็จวันที่ 28 มี.ค. 39
แก้แบบวันที่ ....................
มิติเป็น –
มาตราส่วน –

แบบเลขที่ SA4-015/39006
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 2 แผ่น

การประกอบเลขที่ 3201
ASSEMBLY NO. 3201

## ข้อแนะนำ

1. ปกติให้ใช้เหล็กฉาก และเหล็กรูปรางน้ำ วัสดุเลขที่ 01010003 (หรือ 01010006) และ 01000100 เป็นที่รับสายล่อฟ้า (ตามข้อ 1 และ 2.1) แทนไม้คอน และ คอน คอร. สปัน เพราะสะดวก และประหยัดกว่า
2. ปกติให้ใช้เหล็กรูปรางน้ำ วัสดุเลขที่ 01000100 ประกอบกับเสาคอนกรีต 12 ม., 12.20 ม., 14 ม., หรือ 14.30 ม. (ตามข้อ 2.3) สำหรับการก่อสร้าง 1 ฟีดเดอร์, 2 ฟีดเดอร์, 3 ฟีดเดอร์ หรือ 4 ฟีดเดอร์ เพราะประหยัดกว่า

## SUGESTIONS

1. ANGLE STEEL AND CHANNEL STEEL MAT. No. 01010003 (OR 01010006) AND 01000100 NORMALLY USED (ACCORDING TO 1 AND 2.1) INSTEAD OF WOOD AND PRESTRESSED CONCRETE SPUN CROSSARM BECAUSE OF ITS CONVENIENCE AND ECONOMICAL REASON.
2. CHANNEL STEEL MAT. No. 01000100 NORMALLY ASSEMBLTED WITH 12 m, 12.20 m, 14 m OR 14.30 m CONCRETE POLE (ACCORDING TO 2.3) ; FOR 1, 2, 3 OR 4 FEEDERS CONSTRUCTION BECAUSE OF ECONOMICAL REASON.

อดิวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

| | | |
|---|---|---|
| กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล<br>ฝ่ายวิศวกรรม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ SA1-015/21029<br>ถูกแทนโดยแบบ ........... |
| ผู้เขียน ศุภกิจ บุญเรือง<br>ผู้สำรวจ ...........<br>วิศวกร ...........<br>หัวหน้าแผนก ...........<br>ผู้อำนวยการกอง ...........<br>ผู้อำนวยการฝ่าย ........... | ผู้ว่าการ ........... 18 เม.ย. 2539 บวก.<br>การใช้วัสดุเป็นที่รับสายล่อฟ้า ระบบ 33 kV | เขียนเสร็จวันที่ 28 มี.ค. 39<br>แก้แบบวันที่ ...........<br>มิติเป็น –<br>มาตราส่วน – |
| รองผู้ว่าการ<br>18 พ.ค. 39 | MATERIAL USED AS BAYONET FOR 33 kV SYSTEM | แบบเลขที่ SA4-015/39006<br>แผ่นที่ 2 ของจำนวน 2 แผ่น |

18 เม.ย. 2539