|- alarm_fade_type_num	integer	Returns alarm fade type numbers
|- alarm_mode_list	string array	Returns a list of selectable alarm mode Values: "oneday" / "weekly"
|- alarm_input_list	string array	Returns a list of selectable Input IDs when resume playback Refer to " All ID List" for details
|- alarm_preset_list	string array	Returns a list of selectable type when preset playback Values: "netusb" / "tuner_common" / "am" / "fm" / "dab"
|- supported	boolean	Returns whether it supported CCS or not.

Example Response	``` { "response_code":0, "system":{ "func_list":["wired_lan", "wireless_lan", "wireless_direct", "network_standby", "bluetooth_standby", "speaker_settings" "auto_play", "speaker_pattern", "party_mode"], "zone_num":3, "input_list":[{ "id":"hdmi1", "distribution_enable":false, "rename_enable":true, "account_enable":false }, { "id":"hdmi2", "distribution_enable":false, "rename_enable":true, "account_enable":false }, ... { "id":"spotify", "distribution_enable":true, "rename_enable":false, "account_enable":false }], "speaker_settings":{ "type":"beam", "common":{ ```