

Checkov Errors - TrueTally

Checkov Errors - TrueTally

Checkov Security Errors - TrueTally Terraform

Error 1: CKV_AWS_334

Ensure ECS containers should run as non-privileged - Resource:

module.compute.aws_ecs_task_definition.blockchain - File: /modules/compute/main.tf: 164-181

- **Contexto del proyecto:** El contenedor de nodo blockchain por defecto puede ejecutarse con privilegios elevados, lo cual es un riesgo de seguridad. - **Error:** El contenedor no tenía configuración de seguridad.

Solución aplicada: Agregué `privileged = false` y `readonlyRootFilesystem = true` en la definición del contenedor.

Solucion:

```
container_definitions = jsonencode([{\n  name\n      = "blockchain-node"\n  image\n      =\n    "${var.account_id}.dkr.ecr.${var.aws_region}.amazonaws.com/${var.project_name}-\n    blockchain:latest"\n  essential\n      = true\n  privileged\n      = false\n  readonlyRootFilesystem\n      = true\n  portMappings\n      = [{\n    containerPort\n      = 9944\n    hostPort\n      = 9944\n  }]\n}])
```

Error 2: CKV_AWS_184 (SOLUCIONADO)

Ensure resource is encrypted by KMS using a customer managed Key (CMK) -

Resource: module.compute.aws_efs_file_system.blockchain - File: /modules/compute/main.tf: 185-193 - **Contexto del proyecto:** El EFS tiene `kms_key_id = var.kms_key_arn`. El KMS key ARN proviene del módulo security.

Error 3: CKV_AWS_18

Ensure the S3 bucket has access logging enabled - Resource:

module.frontend.aws_s3_bucket.frontend - File: /modules/frontend/main.tf: 12-14 - **Contexto del proyecto:** El bucket de frontend estático no tiene logging de acceso habilitado. - **Error:** No hay configuración de access logging.

Error 4: CKV2_AWS_61

Ensure that an S3 bucket has a lifecycle configuration - Resource:

module.frontend.aws_s3_bucket.frontend - File: /modules/frontend/main.tf: 12-14 - **Contexto del proyecto:** El bucket de frontend no tiene política de lifecycle para limpieza de

objetos. - **Error:** No hay lifecycle configuration.

Error 5: CKV2_AWS_11

Ensure VPC flow logging is enabled in all VPCs - Resource:

module.networking.aws_vpc.main - File: /modules/networking/main.tf: 10-15 - **Contexto del proyecto:** La VPC no tiene flow logs habilitados para monitoreo de tráfico. - **Error:** No hay flow log configuration.