

Manual del Super Administrador

Sistema de Marcaje · AM/PM Centroamérica

Nivel con acceso total: todas las tiendas, todas las zonas, configuración y usuarios. Super administradores: **Marco López, Andrés Gaitán, Vilma Berríos, Rodolfo Castillo.**

1. Cómo entrar

1. Abre <https://marcajeampm.vercel.app/admin>
2. **Correo:** el tuyo (ej. andres.gaitan@ampm.com.ni , rodolfo.castillo@ampmcentroamerica.com , etc.).
3. **Contraseña inicial:** [Admin2026!](#) (cámbiala apenas entres).
4. Ojo 👁 para ver la contraseña; "**¿Olvidaste tu contraseña?**" envía correo de restablecimiento.

2. Las pestañas del panel

Pestaña	Para qué
Dashboard	Métricas en vivo: entradas/salidas hoy, quién está dentro, alertas.
Horario	Quién marcó por turno (AM/PM) y área, por tienda y semana.
Marcajes	Historial detallado de marcajes (con selfie).
Colaboradores	Crear/editar/eliminar colaboradores de cualquier tienda; foto y PIN.
Tiendas	Configurar tiendas: PIN de terminal, coordenadas , radio , zona.
Zonas	Crear/editar zonas.
Usuarios admin	Crear/asignar Administradores, Gerentes de Operaciones, de Zona y de Tienda.

3. Modelo de acceso (resumen)

Nivel	Entra en	Ve / administra
Super admin / Operaciones	/admin	Todo (todas las tiendas y zonas)
Gerente de Zona	/admin	Solo su zona (todas sus tiendas)
Gerente de Tienda	/admin	Solo su tienda (sin configuración)
Colaboradores	Tablet /	Solo marcan (no entran al panel)

4. Dar de alta un usuario administrador (GT / GZ / Operaciones / Admin)

Pestaña **Usuarios admin** → completa correo, rol y contraseña inicial:

- **Gerente de Tienda:** asígnale **su tienda**.
- **Gerente de Zona:** asígnale **su(s) zona(s)** (verá todas las tiendas de esas zonas).
- **Gerente de Operaciones / Administrador:** acceso total (solo un Administrador puede crear estos dos).

También hay botones de carga masiva (sembrar los 87 GT, los 10 GZ, etc.) para la configuración inicial.

5. Configurar una tienda y su tablet (onboarding)

A) En el panel (pestaña Tiendas → editar la tienda):

- **PIN de terminal:** el código con el que se vincula la tablet (no lo sabe el personal de caja).
- **Coordenadas (latitud/longitud):** ubicación real de la tienda (para la geocerca).
- **Radio de geocerca:** distancia máxima permitida (por defecto **300 m**).
- **Zona** a la que pertenece.

B) En la tablet de la tienda (<https://marcajeampm.vercel.app/>):

1. Abre el enlace → **Configurar terminal**.
2. Escribe el **código de tienda** (ej. **A03**) + el **PIN de terminal**.
3. **Vincular**. La tablet queda fija a esa tienda (se guarda en el dispositivo).

Hazlo **una sola vez por tablet**. Si cambias de equipo, repites el paso.

6. La geocerca y las tablets WiFi (importante)

El marcaje exige que la ubicación reportada caiga **dentro del radio** de la tienda (300 m). **No exige precisión de GPS**, porque las terminales son **tablets WiFi** (ubican por WiFi/IP).

Si un colaborador no puede marcar y aparece "Estás a X m de la tienda":

- Significa que el WiFi de esa tienda ubica corrido.
- **Solución:** Pestaña **Tiendas** → editar la tienda → subir el **Radio de geocerca** (ej. de 300 a 800–1000 m) → **Guardar**. Ajusta por tienda según lo que reporte.

7. Reconocimiento facial

- La **foto de referencia** se toma al crear/editar a cada colaborador (la toma su GT/GZ).
- Al marcar, la selfie se compara con esa foto.
- **Modo tolerante:** quien aún no tiene foto puede marcar hasta que se la tomen.
- Si "el rostro no coincide", un **supervisor (GT o GZ con autoridad en la tienda)** puede autorizar el marcaje con su **código + PIN** (queda registrado quién autorizó).

8. Restablecer credenciales

- **PIN de marcaje (cualquier persona):** Colaboradores → botón **llave**  → queda en **1234** y la persona debe cambiarlo en su próximo marcaje. Como super admin puedes hacerlo a **cualquier nivel**.
- **Contraseña del panel:**
- Si el correo es un **buzón real** (admins, GZ): usa "**¿Olvidaste tu contraseña?**" en el login.
- Para los **logins genéricos** **jefe.ampmXX@** (que no son buzones reales): el restablecimiento se gestiona con el administrador del sistema.

9. Revisión diaria

- **Dashboard:** entradas/salidas del día, quién está dentro, alertas (sesiones abiertas > 10 h).
- **Horario:** por tienda y semana, quién marcó en cada turno (Productos/MBK · AM/PM).
- **Marcajes:** historial con selfie y ubicación de cada marcaje.

10. Tabla de credenciales (referencia)

Nivel	Entra en	Usuario	Clave / PIN inicial
Super admin	/admin	correo del admin	Admin2026!
Gerente de Zona	/admin	<nombre>@ampm.com.ni	Ampm2026!
Gerente de Tienda	/admin	jefe.ampmXX@ampm.com.ni	Ampm2026!
Marcaje GT	Tablet	GT-AXX	1234
Marcaje GZ	Tablet	GZ-<zona>	1234
Marcaje colaborador	Tablet	código que pone el GT	PIN que pone el GT

Todas las claves/PIN de arranque (Admin2026! , Ampm2026! , 1234 , PIN de terminal) deben **cambiarse** una vez en operación.

Tareas típicas (atajos)

- **Nueva tienda:** Tiendas → crear (código, nombre, PIN terminal, coordenadas, zona) → vincular su tablet.
- **Nuevo GT/GZ:** Usuarios admin → crear → asignar tienda/zona.
- **Ampliar radio:** Tiendas → editar → Radio de geocerca → guardar.
- **Restablecer PIN:** Colaboradores → .