

 ANGLOGOLD ASHANTI	Matriz para Bloqueio de Fontes de Energia					Data	03-02-26		
						Revisão	Rev.03		
	Equipamento: 0546BICO01C					Área	546- Estocagem e Carregamento de Ácido		
						Página	01		
PROCEDIMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DE BLOQUEIO DE FONTES DE ENERGIA						Engº Manut.: Raquel Cecílio Fonseca			
Tipo, modelo do Equipamento ou Sistema onde será executado a atividade	Nº	O que bloquear			Como bloquear	Onde Bloquear	Como Desbloquear	FOTO DO EQUIPAMENTO BLOQUEADO	
		TAG	Descrição	Tipo					
	BICO de Carregamento de Ácido Sulfúrico (Para atividades diretamente com o H2SO4)	1	0546BA01C	Gaveta de alimentação elétrica	E	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Extrair a gaveta e chicote de comando. 4. Colocar o cadeado e etiqueta de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	CCM da Área 546. Gaveta TAG 0546BA01C	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Retirar o cadeado e a etiqueta de bloqueio. 3. Inserir a gaveta e chicote de comando. 4. Comunicar o desbloqueio.	
		2	0546-VN-21	Válvula manual de sucção	Q	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando.. 3. Retirar a válvula no dreno do tanque e instalar flange cego. 4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	No carretel posterior à válvula de sucção	1. De posse da chave do cadeado identifique a valvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio.	
3		0546-VN-22	Válvula manual de descarga	No carretel posterior à válvula de descarga		3. Retirar o flange cego e retornar com a válvula de dreno do tanque. 4. Comunicar o desbloqueio.			
Outras Providências necessárias para conclusão do bloqueio:					Outras Providências necessárias antes de religar o Equipamento:				
Realizar drenagem das tubulações adjacentes.									
TIPOS DA ENERGIA DA FONTE A SER BLOQUEADA: E-elétrica H-Hidráulica T-térmico PN-pneumática M-Mecânica PO-Potencial Q-Química R- Radioativa									
Elaborador: Marcelo Vicente da Cruz						Aprovador: Raquel Cecílio Fonseca			
						Validação: Anderson Alves Cunha			

Início

- Cadeado Individual - Cor Vermelho
- Cadeado de Sistema - Cor Azul
- Cadeado do Oficial de Bloqueio - Cor Verde
- Cadeado de Transferência - Cor Preto