

Início	Matriz para Bloqueio de Fontes de Energia				Data	03-02-26		
					Equipamento: 0596-BP-02	Revisão	Rev.03	
	Área	Backfill						
	Página	01						
PROCEDIMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DE BLOQUEIO DE FONTES DE ENERGIA					Engº Manut.: Raquel Cecílio Fonseca			
Tipo, modelo do Equipamento ou Sistema onde será executado a atividade	Nº	O que bloquear			Como bloquear	Onde Bloquear	Como Desbloquear	FOTO DO EQUIPAMENTO BLOQUEADO
		TAG	Descrição	Tipo				
Bomba de alimentação do 0596-FL-01	1	0596-BP-02 M	Motor da bomba 0596-BP-02	E	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Extrair a gaveta e chicote de comando. 4. Colocar o cadeado e etiqueta de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar da tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	0596 - MC - 001 Gaveta 10.1	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Retirar o cadeado e a etiqueta de bloqueio. 3. Inserir a gaveta e chicote de comando. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	2	0596-FV-025	Válvula Pneumática de bloqueio da água de sucção bomba 0596-BP-02	PN	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Feche a solenoide da válvula de alimentação. 4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	Painel Pneumático 0596-PP-006 Válvula solenóide 0596-FY-025	1. De posse da chave do cadeado identifique a valvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. 3. Abrir a solenoide da válvula de alimentação. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	3	0596-FV-023	Válvula Pneumática de sucção da bomba 0596-BP-02	PN		Painel Pneumático 0596-PP-006 Válvula solenóide 0596-FY-023		
	4	0596-FV-026	Válvula Pneumática de recalque da bomba 0596-BP-02	PN		Painel Pneumático 0596-PP-006 Válvula solenóide 0596-FY-026		
Outras Providências necessárias para conclusão do bloqueio:					Outras Providências necessárias antes de religar o Equipamento:			
TIPOS DA ENERGIA DA FONTE A SER BLOQUEADA: E-elétrica H-Hidráulica T-térmico PN-pneumática M-Mecânica PO-Potencial Q-Química R- Radioativa								
Elaborador: Marcelo Vicente da Cruz					Aprovador: Raquel Cecílio Fonseca			
					Validação: Anderson Alves Cunha			

Início

- Cadeado Individual - Cor Vermelho
- Cadeado de Sistema - Cor Azul
- Cadeado do Oficial de Bloqueio - Cor Verde
- Cadeado de Transferência - Cor Preto