

 ANGLOGOLD ASHANTI	Matriz para Bloqueio de Fontes de Energia				Data	11-01-25		
					Revisão	Rev.04		
	Equipamento: Motobomba - Sistema Limpeza Área Operacional				Área	Teleférico - Estação de Carregamento		
					Página	01		
PROCEDIMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DE BLOQUEIO DE FONTES DE ENERGIA					Engº Manut.: Raquel Cecílio Fonseca			
Tipo, modelo do Equipamento ou Sistema onde será executado a atividade	Nº	O que bloquear			Como bloquear	Onde Bloquear	Como Desbloquear	FOTO DO EQUIPAMENTO BLOQUEADO
		TAG	Descrição	Tipo				
Sistema de Limpeza Área Operacional Motor Elétrico e Bomba	1	0422BA01	Bomba de Pressão do Sistema de Limpeza da Área Operacional (Motor Elétrico)	E	Realizar desenergização e bloqueio na fonte principal de energia elétrica; Avaliar necessidade de consulta aos instrumentos normativos abaixo para realização das atividades: - PN-0079: Aplicação Sistema de Bloqueio; - PN-0408: Instalações Elétricas na AGA Brasil; PN-0573: Intervenção em Circuitos Elétricos Energizado; Aplicar a regra pela vida nº 1; Aplicar a consulta ao cartão de parada inerentes às atividades que serão realizadas principalmente os que se referem a Instalações Elétricas e Isolamento de Energia. Intervenções elétricas no equipamento e/ou sistema elétrico do mesmo: - Aplicar os itens descritos acima; - Aplicar o item 10.5.1 da NR10; (DISPINÍVEL PARA CONSULTA NO CCM) - Observar os itens 10.5.3 e 10.6 da NR10 e aplicá-los quando necessário somente com acompanhamento do Supervisor de Manutenção Elétrica; (DISPINÍVEL PARA CONSULTA NO CCM)	Disjuntor Tripolar Painel Elétrico 0422-PE-BA01-CB	Desbloqueio e energização na fonte principal de energia elétrica; Após Intervenções elétricas no equipamento e/ou sistema elétrico do mesmo: - Aplicar o item 10.5.2 da NR10;	 
	2	0422-VN-07	Válvula manual de alimentação da bomba		1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteja purgado/drenado. 3.Fechar a válvula de alimentação de ar. 4. Colocar o cadeado e etiqueta de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	No registro da Válulva manual	1. De posse da chave de bloqueio devidamente identifique a válvula. 2. Retirar o cadeado e a etiqueta de bloqueio. 3. Abrir a válvula de alimentação ar comprimido. 4. Comunicar o desbloqueio.	
Outras Providências necessárias para conclusão do bloqueio:				Outras Providências necessárias antes de religar o Equipamento:				
TIPOS DA ENERGIA DA FONTE A SER BLOQUEADA: E-elétrica H-Hidráulica T-térmico PN-pneumática M-Mecânica PO-Potencial Q-Química R- Radioativa					Aprovador: Raquel Cecílio Fonseca			
Elaborador: Edivaldo José Ferreira					Validação: Anderson Alves Cunha			

Início

- Cadeado Individual - Cor Vermelho
- Cadeado de Sistema - Cor Azul
- Cadeado do Oficial de Bloqueio - Cor Verde
- Cadeado de Transferência - Cor Preto